

KVM-switch med 2 portar och USB-C DisplayPort-hybridkabel, 4K 60 Hz, kompakt KVM med 1,8 m USB-A/DisplayPort/ljud och 1,2 m integrerade USB-C-värdkablar, bussdriven - fjärrstyrd växling med tryckknapp/genvägskommando

Produkt ID: C2-D46-UAC-CBL-KVM



Med den här KVM-hybridswitchen kan användare växla mellan en stationär dator med USB Type-A och DisplayPort-aktivering och en bärbar dator med USB Type-C-aktivering (DP-alt-läge) för att dela tangentbord, mus, ljudingångs-/utgångsenheter och en 4K 60 Hz DisplayPort-skärm.

KVM-switchen är bussdriven och har inbyggda DisplayPort-, USB-A-, USB-C- och 3,5 mm ljudingångs-/utgångskablar. Detta säkerställer kompatibilitet och prestanda mellan KVM-switch, bildskärmar och kringutrustning - utan att du behöver välja och köpa kablar som krävs för dessa anslutningar.

KVM-switchen med 2 portar är kompatibel med alla operativsystem, inklusive Windows, macOS, ChromeOS och Linux. KVM fungerar med alla hårdvaruplattformar, inklusive Intel, AMD och Apple M1/M2. USB-C-värdporten fungerar med bärbara datorer med USB-C, USB4, Thunderbolt 3 och Thunderbolt 4. Om den stationära datorn inte har en 4-polig 3,5 mm port säkerställer den medföljande 3,5 mm headsetadaptern kompatibilitet direkt.

KVM-switchen erbjuder två alternativ för att växla mellan värddatorer: en fjärrstyrd tryckknapp eller genvägskommandon med den nedladdningsbara programvaran. Den fjärrstyrda tryckknappen har en 1,5 meter lång kabel för optimal placering i installationen. Oberoende audio-switching kan uppnås via programvaran med hjälp av genvägskommandon, vilket garanterar oavbrutet ljud när du växlar mellan värddatorer.

StarTech.com Connectivity Tools är utvecklat för att förbättra prestanda och säkerhet och är det enda programvarupaketet på marknaden som fungerar med ett brett utbud av IT-anslutningstillbehör. Programvarusviten inkluderar:

- Advanced Windows Layout Utility: Konfigurera och spara anpassade fönsterlayouter.

- Mac Address Pass-Through Utility: Förbättra nätverkssäkerheten.
- USB Event Monitoring Utility: Spåra och logga anslutna USB-enheter.
- Wi-Fi Auto Switch Utility: Gör det möjligt för användare att snabbt få tillgång till högre nätverkshastigheter via trådbundet LAN.

För mer information och för att ladda ner StarTech.com Connectivity Tools-programmet besök:
www.startech.com/connectivity-tools

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Perfekt för att dela kringutrustning mellan hem och kontor
- Perfekt för CAD/CAM, videoredigering och innehållsskapande tillämpningar
- Växla bildskärm, mus, tangentbord och ljudtilläggsutrustning mellan två datorer

Funktioner

- 4K 60 HZ HYBRID KVM-SWITCH: Gör det möjligt att växla mellan en stationär USB-A/DisplayPort-dator och en bärbar USB-C DP-alt-lägesaktiverad bärbar dator för att dela tangentbord, mus, ljudingångs-/utgångsenheter och en 4K 60 Hz DisplayPort-skärm
- REDO ATT ANVÄNDA: Liten formfaktor, integrerade kablar och ingen extern nätadapter möjliggör snabb användning. Busdriven KVM-switch har inbyggda 1,8 m USB-A-, DisplayPort- och ljud-värdekablar för PC1, och 1,2 m USB-C- och ljud-värdekablar för PC2
- KOMPATIBILITET: KVM-switch med 2 portar fungerar med alla operativsystem, inklusive Windows, macOS, Linux och ChromeOS; kompatibel med alla hårdvaruplattformar som Intel, AMD och Apple M1/M2-enheter (MacBook/Mac Mini). Kompatibel med USB-C, USB4, Thunderbolt 3/4

- **VÄXLINGSALTERNATIV:** Växla mellan värdar med den fjärrstyrda tryckknappen och genvägskommandona. Den fjärrstyrda tryckknappen har en 1,5 m kabel för idealisk placering i installationen. Nedladdningsbar programvara gör det möjligt att lyssna på ljudet från en dator samtidigt som den andra datorn styrs
- **VÅR FÖRDEL:** Inkluderar anslutningsverktyg för IT -proffs och IT -helpdesk team med USB Event Monitoring för loggning av USB-enhetsanslutningar med tidsstämplar, och Windows Layout för att återställa Windows-platser vid byte av värdar

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Ja
KVM-portar	2
PC-gränssnitt	USB & USB-C
PC-videotyp	DisplayPort
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Ja
Chipset-ID	SN8P2202SG
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
Video Revision	DisplayPort 1.2
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja
Maximal dataöverföringshastighet	480 Mbps (USB 2.0)
Stödda upplösningar	4096x2160 @60Hz 3840x2160 @60Hz

5120x1440 @60Hz

3440x1440 @60Hz

2560x1440 @60Hz

2560x1080 @60Hz

1920x1200 @60Hz

1920x1080 @60Hz

<i>Other resolutions may be supported</i>

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer DisplayPort - 2 Channel Audio

Analog Stereo - 2 Channel Audio

Auto Scan 10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds

Stöd för portval Tryckknapp, genvägskommandon och mjukvara

Allmänna specifikationer PC1-kabellängd (USB-C/Ljud): 1,2 m

PC2-kabellängd (USB-A/DisplayPort/Ljud): 1,8 m

Medeltid mellan fel (MTBF) 261 196 timmar

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	1 - DisplayPort
	2 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
	2 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Värdkontakter	1 - USB-C (DP Alt-Mode)
	2 - 3.5mm Stereo Male 4 pos
	1 - DisplayPort
	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows 7, 8/8.1, 10, 10 ARM. 11, 11 ARM macOS 10.12 - 10.15, 11, 12 ChromeOS
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	OS-kompatibilitet avser endast den tillgängliga KVM-programvaran. KVM kan användas utan programvara på alla plattformar
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Fast grön färg: Den valda datorn är ansluten 1 - Blinkar grönt: Den valda datorn upptäcktes inte
Ström	Power Source	Busssdriven
	Inspänning	5V DC
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0-90 % RH (icke-kondenserande)
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	ABS
	Produktlängd	3.7 in [9.5 cm]
	Produktbredd	3.1 in [8.0 cm]
	Produkthöjd	0.9 in [2.4 cm]
	Produktvikt	13.4 oz [380.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Package Length	8.3 in [21.0 cm]
	Package Width	6.3 in [16.0 cm]

Package Height 2.4 in [6.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 15.9 oz [450.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - KVM-switch

1 - 3,5 mm 4-polig till 2x 3,5 mm 3-polig
headsetadapter

1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.