

# Laptop-dockningsmodul för anslutningslåda till konferensbord

Product ID: MOD4DOCKACPD



Tillför dockningsstationskapacitet till ett styrelserum, klassrum eller trånga ytor. Denna laptop-dockningsmodul för anslutningslådan till konferensbord från StarTech.com gör att du kan:

- Få åtkomst till rummets skärm och tillbehör
- Ladda mobila enheter med USB-A-laddningsporten
- Strömförsörja en USB-C-laptop med USB Power Delivery

## Docka din bärbara dator

Moderna kontorsmiljöer måste kunna stödja teknik i större utsträckning än någonsin tidigare för att hålla bärbara datorer, telefoner och surfplattor anslutna. Under möten kanske du behöver skapa videokonferenssamtal med hjälp av applikationer som t.ex. Skype for Business eller Zoom.

Anslut en USB-C- eller USB-A-bärbar dator till modulen för att få åtkomst till rummets tillbehör, webbkamera, högtalare, nätverk och HDMI-skärm. Styrelserummets dockningsstationsmodul gör att du kan samarbeta med andra i rummet och var som helst i världen.

Användare som inte kan docka eller vill ha snabb åtkomst till skärmen kan använda den främre HDMI-porten för att ansluta en bärbar dator direkt till skärmen.

## **Anpassningsbar**

Arkitektonisk anslutning håller på att bli en trend när man utformar ett konferensrum eller litet rum. Dockningsstationsmodulerna från StarTech.com gör att du kan:

Anpassa dockning av bärbara datorer enligt rummets specifika behov  
Installera på lättåtkomliga platser

Du kan även installera denna modul som en fristående lösning med hjälp av det medföljande bordsmonteringsfästet, eller som ett tillbehör i en anslutningslåda som enkel (BEZ4MOD) eller dubbel modul (BOX4MODULE) från StarTech.com för bord i konferensrum (säljs separat).

MOD4DOCKACPD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Tillför dockningsstationsanslutning till BOX4MODULE eller BEZ4MOD
- Enkel anslutning mellan din bärbara dator och enheterna i rummet
- Perfekt för konferenssamtal och presentationer
- Perfekt för mötesrum, klassrum och små rum
- Installera som en fristående lösning i en testbänk eller talarstol

### Features

- Få enkelt åtkomst till enheter i konferensrum och i trånga ytor och konfigurera konferenssamtal med hjälp av applikationer som Skype for Business
- Anslut till alla tillbehör i styrelserum från en USB-C- eller USB-A-bärbar dator
- Strömförsörj och ladda din bärbara dator med USB Power Delivery 2.0 (upp till 60 W)
- Håll dina mobila enheter laddade med USB-A-laddningsporten
- Använd som en fristående lösning eller kombinera med en anslutningsbox som enkel eller dubbel modul från StarTech.com

<b>Hårdvara</b>	Warranty	2 Years	
	4K-stöd	Ja	
	Busstyp	USB-C USB 3.0	
	Chipset-ID	DisplayLink - DL-6950 Genesys Logic - GL850G Texas Instruments - TPS65982 Parade Technologies - PS176 VIA Labs - VL813 Realtek - RTL8153	
	Industristandarder	USB Power Delivery Specification Rev. 2.0 USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1	
	Skärmstöd	1	
	Snabbladdningsport(ar)	Ja	
	<b>Prestanda</b>	Auto MDIX	Ja
Kompatibla nätverk		10/100/1000 Mbps	
Maximal dataöverföringshastighet		5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)	
Maximal digital upplösning		3840 x 2160p (4K) @ 30Hz	
Stöd för full-duplex		Ja	
Typ och hastighet		USB 3.0 - 5 Gbit/s	
UASP-stöd		Ja	
<b>Kontakt(er)</b>	Kontakttyp(er)	3 - HDMI (19-stifts) Hona 1 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts, SuperSpeed) Hona 3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona 2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona 1 - RJ-45 Hona 1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Hona 1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona	
	<b>Mjukvara</b>	OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.9 - 10.12, 10.14 Chrome OS™ v55+
	<b>Särskilda anmärkningar/krav</b>	<b>Obs.</b>	Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din USB-C-värdport stöder USB Power Delivery 2.0 och DP alt-läge.

4K-upplösning stöds. En 4K-kompatibel skärm behövs för att få 4Kx2K-upplösning

Prestandan kan begränsas vid anslutning till en USB 2.0-värdport eller vid användning av en USB 2.0-värdanslutningskabel (USB 3.0-värdkabel medföljer)

USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1 och ger hastigheter på upp till 5 Gbps

Dockan ansluter till USB-C-porten på din bärbara dator. Dockan kan även anslutas till en USB-A-port på bärbara datorer genom att använda en USB-B till USB-A-kabel (ingår), men strömförsörjning för att ladda din bärbara dator är inte tillgängligt via USB-A

DisplayLink-drivrutiner krävs för anslutning av din USB-A-bärbara dator till USB-B-porten på modulen. Om din bärbara dator inte har rätt drivrutiner installerade och du inte kan ladda ner och installera drivrutinerna kan du ansluta din bärbara dator direkt till HDMI-porten för att komma åt rummets HDMI-skärm.

<b>Indikatorer</b>	LED-indikatorer	1 - Ström
<b>Ström</b>	Inspänning	100 ~ 240 AC
	Inström	2 A
	Kontakttyp	N
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Delivery	60W
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Utspänning	20V DC
	Utström	6 A
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
	Luftfuktighet	20~80% RH
<b>Utseende</b>	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Aluminium och plast
	Produktbredd	85.000
	Produkt höjd	60.000
	Produktlängd	107.000
	Produktvikt	649.000
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	5.3 lb [2.4 kg]

<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - dockningsstationsmodul 1 - Universell strömadapter 3 - strömsladdar (NA, EU, UK) 1 - USB-A till USB-B-kabel 1 - usb-c-kablar 1 - Monteringsfäste 4 - monteringsfästskruvar (M5 x 20 mm) 8 - modulsruvar (#6-32 x 3/16 tum) 1 - snabbstartsguide
	Stödda upplösningar	3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only) 2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only) 1920x1200 60Hz (HDMI and DP Inputs Only) 1920x1080 (1080p) 60Hz (Maximum VGA Input) 1280x720 (720p) 60Hz  **Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported

Product appearance and specifications are subject to change without notice.