

E 63 035 22

ART.NR: 13319

**Trådlös optisk brandvarnare i 2-pack****Allmänt**

- \* Fotoelektrisk givare för pyrande glöd bränder
- \* Totalt 12 stycken brandvarnare kan sammankopplas i ettsystem
- \* Frekvens: 433,92 MHz
- \* Avancerat självlärande kodsystäm för att förhindra störningar från andra system.
- \* Räckvidd: ca 40-60 m i öppen miljö
- \* Länkar i en radie, inte efter varandra
- \* Testknapp för drift och larm
- \* Varning vid låg batterinivå. Varnar i 30 dagar.
- \* Kraftig larmsignal på 85 dB
- \* Färg: Benvit
- \* Bruksanvisning på Svenska - Norska - Finska - Engelska
- \* Levereras med plugg och skruv i blisterförpackning
- \* Är kompatibel med KD-101LA och LM-101LC
- \* Nu även med 9v batterikontakt.



**FIRE & SAFETY®**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Benämning                     | NEXA—101LC   |
| Artikelnummer                 | 13319  |
| E-nummer                      | 63 035 22  |
| Mått                          | 12,5 cm ( Diameter) x 5 cm hög   |
| Strömförsörjning              | 1 st 9V batteri - brandvarnaren<br>3 st AA batterier - trådlös kommunikation |
| Drifttemperatur               | 0° C till 40° C  |
| Certifierad enligt BRE GLOBAL | EN 14604:2005  |

Prestandadeklaration: **NEXA13319-CPR-001** finns på vår hemsida