

# HP Color LaserJet Enterprise M554dn skrivare



Framtidssäker prestanda för allt som företaget kan tänkas behöva



Dynamisk säkerhetsaktiverad skrivare. Endast avsedda att användas med patroner/kassetter som har ett äkta HP-chip. Patroner/kassetter som har ett chip som inte är från HP kanske inte fungerar, och de som fungerar idag kanske inte fungerar i framtiden. Läs mer på: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Low energy



Auto on/off



HP Web Jetadmin



HP Planet Partners

## Världens säkraste utskrifter<sup>1</sup>

- BIOS kontrolleras automatiskt under start och reparerar sig själv om det är skadat.
- Common Criteria-certifierad<sup>2</sup> – övervakar kontinuerligt minnesaktivitet för att upptäcka och stoppa attacker i realtid.
- Inbyggd programvara (firmware) kontrolleras automatiskt vid start för att fastställa om koden är autentisk – digitalt signerad av HP.
- Skrivarens utgående nätverksanslutningar granskas för att förhindra misstänkta förfrågningar och skydda mot malware.
- Skydda informationen som lagras på skrivaren – nycklar, lösenord, certifikat med mera med inbyggd HP Trusted Platform Module.<sup>3</sup>

## Enkel att använda och hantera

- Den inbyggda programvaran FutureSmart (firmware) kan uppdateras med de senaste funktionerna<sup>4</sup> för att optimera investeringen under årtal framöver.
- Centralisera kontrollen över utskriftsmiljön med HP Web Jetadmin – och bygg upp ökad effektivitet i verksamheten.<sup>5</sup>
- Främja arbetsflödet mellan alla skrivare med en konsekvent användarupplevelse och intuitiva ikoner – som på en platta.
- Räkna med konsekventa resultat av högsta kvalitet som automatiskt anpassar inställningarna efter papperstypen.
- Arbeta med kortare väntetider. Öka produktiviteten med utskriftshastigheter på upp till 33 sidor per minut.<sup>6</sup>

## Förbättrad produktivitet för att stärka arbetsgrupper

- Ge arbetsgrupperna vad de behöver för att lyckas. Välj och distribuera enkelt hundratals olika HP- och tredjepartslösningar.
- Enkel åtkomst, utskrift och delning av resurser med inbyggt Ethernet och trådlöst nätverk.<sup>7</sup>
- Skriv ut direkt från färgskärmen på 2,7 tum (6,9 cm).
- Lägg mindre tid på att fylla på papper ett inmatningsfack som tillval för en ytterligare kapacitet på 1 200 ark.

## Hållbarhet innebär smart verksamhet

- Spara papper från start. Dubbelsidig utskrift som standard för automatisk besparing.<sup>8</sup>
- Minska slöseri med papper och toner genom att endast skriva ut det som verkligen behövs via HP Roam for Business.<sup>9</sup>
- Spara energi smart genom att begränsa förbrukningen till när det verkligen behövs med HP auto-on/auto-off-teknik.<sup>10</sup>
- Hjälptill att minska miljöpåverkan. Räkna med enkel kassettåtervinning utan kostnad via HP Planet Partners.<sup>11</sup>

## Produkttrundtur

På bilden visas HP Color LaserJet Enterprise M554dn

1. 250-arks utmatningsfack
2. Främre lucka för åtkomst till HP originaltonerkassetter med JetIntelligence
3. Automatisk dubbelsidig utskrift (standard)
4. 2,7 tum (6,9 cm) grafiksärm i färg med knappsats med 24 knappar
5. Fack för integrering av hårdvara (för anslutning av tillbehör och enheter från tredje part)
6. Lättåtkomlig USB-port
7. Praktisk på/av-knapp på framsidan
8. Höger lucka för åtgärd av papperstrassel och åtkomst till fixeringsenhet
9. 100-arks handmatningsfack 1
10. 550-arks inmatningsfack 2 för en total inmatningskapacitet på 650 ark
11. Uttag för säkerhetslås av kabeltyp
12. Gigabit Ethernet-nätverksport
13. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
14. Hi-Speed USB 2.0-port för tredjepartsenheter



## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar <sup>7</sup>	B5L36A HP Color LaserJet B5L36A 220 V fixeringsenhet (Genomsnittlig kapacitet: 150 000 sidor)
	B5L37A HP Color LaserJet B5L37A toneruppsamlingsenhet (Genomsnittlig kapacitet: 54 000 sidor)
	W2120A HP 212A svart original LaserJet-tonerkassett (5 500 sidor)
	W2120X HP 212X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (13 000 sidor)
	W2121A HP 212A cyan original LaserJet-tonerkassett (4 500 sidor)
	W2121X HP 212X cyan original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (10 000 sidor)
	W2122A HP 212A gul original LaserJet-tonerkassett (4 500 sidor)
	W2122X HP 212X gul original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (10 000 sidor)
	W2123A HP 212A magenta original LaserJet-tonerkassett (4 500 sidor)
	W2123X HP 212X magenta original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (10 000 sidor)
Tillbehör	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör
	4QL32A HP Legic Secure USB-läsare
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	B5L28A Interna USB-portar från HP
	B5L34A HP Color LaserJet 550-arks mediafack
	X3D03A HP Universal USB Proximity-kortläsare
	Y7C05A HP HIP2 tangenttrycksläsare
Service och support	U8CG3E HP 3 år service nästa arbetsdag för Color LaserJet M55x
	U8CHOE HP 4 år service nästa arbetsdag för Color LaserJet M55x
	U8CH1E HP 5 år service nästa arbetsdag för Color LaserJet M55x
	U8CJ4PE HP 1 år eftergaranti nästa arbetsdag för Color LaserJet M55x
	U8CJ7PE HP 2 år eftergaranti nästa arbetsdag för Color LaserJet M55x
	U9JT1E HP installationservice med nätverkskonfiguration för personlig skanner och skrivare (1 enhet)

## Tekniska specifikationer

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M554dn skrivare
Produktnummer	7ZU81A
Funktioner	Skriv ut
Kontrollpanel	6,86 cm QVGA LCD färggrafiksskärm med knappsats med 24 knappar
Skriv ut	
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftshastighet <sup>1</sup>	<b>Svart (A4, normal):</b> Upp t 33 sid/min; <b>Färg (A4, normal):</b> Upp t 33 sid/min; <b>Svart (A4, dubbelsidig):</b> Upp till 33 bld/min; <b>Färg (A4, dubbelsidig):</b> Upp till 33 bld/min;
Första sidan ut <sup>2</sup>	<b>Svart (A4, startklar):</b> Så snabbt som 6,7 sek; <b>Färg (A4, startklar):</b> Så snabbt som 7,6 sek; <b>Svart (A4, viloläge):</b> Så snabbt som 9 sek; <b>Färg (A4, viloläge):</b> Så snabbt som 9 sek;
Utskriftsupplösning	<b>Svart (bästa):</b> HP ImageREt 3600; <b>Färg (bästa):</b> HP ImageREt 3600; <b>Teknik:</b> HP ImageREt 3600, PANTONE-kalibrerad;
Kapacitet per månad	Upp till 80 000 sidor A4; <b>Rekommenderad sidovoly per månad:</b> 2 000 till 8 500
Smarta programfunktioner i skrivaren	Apple AirPrint™, Mopria Certified, HP ePrint, roaming tillval för enkel utskrift, Open Extensibility Platform, den inbyggda programvaran FutureSmart (firmware), Instant-on-teknik, HP auto-on/auto-off-teknik, lättåtkomlig USB, dubbelsidig utskrift, fack för integrering av hårdvara, 2,7-tums färgskärm med 10 knappar, utskrift av flera sidor på samma ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vattenstämplar, lagring av utskrifter
Standardutskriftsspråk	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP Postscript nivå 3-emulering, inbyggd PDF-utskrift (v. 1.7), XPS
Teckensnitt och typsnitt	105 interna TrueType-teckensnitt som är skalbara i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt i HP PostScript-emulering nivå 3 (inbyggd eurosymbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista 8-teckensnitt (Calibri, Cambri)
Utskriftsområde	<b>Utskriftsmarginaler</b> Högst upp: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild, Underkant: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild, Vänster: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild, Höger: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild; Maximalt utskriftsområde : 212 x 352 mm
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)
Processorhastighet	1,2 GHz
<b>Anslutning</b>	
Standard	USB-enhet med hög hastighet 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0-värd; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nätverk; Fack för integrering av hårdvara
Tillval	HP JetDirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör 3JN69A; HP JetDirect LAN-tillbehör8FP31A
Trådlöst	Tillval, funktionen aktiveras genom att man köper ett hårdvarutillbehör
Kapacitet för mobil utskrift <sup>3</sup>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Roaming tillval för enkel utskrift
Stöd för nätverksprotokoll	Via inbyggd nätverkslösning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (stöder endast s.k. raw queue), utskrift via webbtjänster, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-utskrift, Google Cloud Print; DISCOVERY: SLP, Bonjour, Web Ser
Nätverksfunktioner	Ja, via HP Jetdirect inbyggd Ethernet-utskriftsserver (standard) stöds: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Stöd för 802.3az (EEE) i Fast Ethernet och Gigabit Ethernet; IPsec (standard); 802.11b/g/n/2,4/5 GHz Wi-Fi-radio trådlöst nätverk (tillval)
Minne	<b>Standard:</b> 1 GB ; <b>Maximal:</b> 1 GB
<b>Mediekapacitet</b>	
Antal pappersfack	<b>Standard:</b> 2 ; <b>Maximal:</b> 3
Medietyper	Papper (vanligt, lätt, finpapper återvunnet, medeltjockt, tjockt, medeltjockt glättat, tjockt glättat, extra tjockt, extra tjockt glättat, vykort, kort glättat), färg-OH, etiketter, kuvert, förtryckt, förhålät, färgat, grovt, opak film, användardefinierat
Mediestorlek	<b>Anpassad (metrisk):</b> Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 102 x 148 till 216 x 297 mm; Tillvals-fack: 102 x 148 till 216 x 356 mm <b>Stöds (metrisk):</b> Fack 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, kuvert (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Anpassad: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Anpassad: 102 x 148 till 216 x 297 mm; Fack 3 som tillval: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Anpassad: 102 x 148 till 216 x 356 mm

<b>Modell</b>	HP Color LaserJet Enterprise M554dn skrivare
<b>Produktnummer</b>	7ZU81A
<b>Mediekapacitet</b>	<b>Standardinmatning:</b> 100-arks handmatningsfack, 550-arks inmatningsfack 2 <b>Standardutmatning:</b> 250-arks utmatningsfack <b>Tillval för inmatning:</b> 550-arks inmatningsfack 3
<b>Medievikt</b>	Fack 1: 60 till 220 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper), 105 till 220 g/m <sup>2</sup> (glättat papper); Fack 2: 60 till 220 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper), 105 till 220 g/m <sup>2</sup> (glättat papper); Tillvalsfack 3: 60 till 220 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper), 105 till 220 g/m <sup>2</sup> (glättat papper)
<b>Inmatningskapacitet</b>	<b>Fack 1:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> papper): 100; OH-film, vykort (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; Vykort (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; Kuvert: 10 <b>Fack 2:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> papper): 550; Etiketter, vykort (163 g/m <sup>2</sup> ), OH-film: 200 <b>Fack 3:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> papper): 550; Etiketter, vykort (163 g/m <sup>2</sup> ), OH-film: 200 <b>Maximalt:</b> Upp till 1 200 ark
<b>Utmatningskapacitet</b>	<b>Standard:</b> Upp till 250 ark Kuvert: Upp till 10 kuvert OH-film: Upp till 100 ark <b>Maximalt:</b> Upp till 250 ark
<b>Kompatibla operativsystem</b>	Windows Client OS (32-/64-bitars): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, Mobile OS-, iOS, Android; Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina v10.15; Dedikerad PCL6 skrivardrivrutin – Mer information om de operativsystem som stöds finns på <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> . Ange produktnamn och sök, klicka på användarhandböcker och ange produktnamn och sök efter användarhandbok, sök efter Användarhandbok (produktnamn), sök efter avsnittet för operativsystem som stöds; UPD PCL6/PS skrivardrivrutiner, operativsystem som stöds – Mer information om de operativsystem som stöds finns på <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>
<b>Kompatibla nätverksoperativsystem</b>	Windows Server 2008 R2 64-bitars, Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1), Windows Server 2012 64-bitars, Windows Server 2012 R2 64-bitars, Windows Server 2016 64-bitars, Windows Server 2019 64-bitars, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit-certifiering – upp till Citrix Server 7.18 mer information finns på <a href="http://www.citrixready.citrix.com">http://www.citrixready.citrix.com</a> ; Linux: Mer information finns på <a href="http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> ; Unix: Mer information finns på <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscrips">http://www.hp.com/go/unixmodelscrips</a> ; UPD PCL6/PS-skrivardrivrutiner: Mer information om de operativsystem som stöds finns på <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> . Ange produktnamn och sök, klicka på användarhandböcker och ange produktnamn och sök efter användarhandbok, sök efter Användarhandbok (produktnamn), sök efter avsnittet för operativsystem som stöds; UPD PCL6/PS skrivardrivrutiner, operativsystem som stöds – Mer information om de operativsystem som stöds finns på <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>
<b>Lägsta systemkrav</b>	<b>Windows:</b> 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning eller USB-port, webbläsare. Mer information om hårdvarukrav för operativsystemet finns på <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> <b>Mac:</b> 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning eller USB-port, webbläsare. Mer information om hårdvarukrav för operativsystemet finns på <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>
<b>Medföljande program</b>	Inga programvarulösningar medföljer, finns endast på <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>
<b>Säkerhetshandtering</b>	Identitetshandtering: Kerberos-autentisering; LDAP-autentisering; 1 000 PIN-koder för användare; Avancerade autentiseringslösningar från HP och tredje part som tillval (t.ex.; kortläsare); Nätverk: IPsec/brandvägg med certifikat; I förväg delad nyckel; och Kerberos-autentisering; Stöd för plugin-program för WJA-10 IPsec-konfiguration; 802.1X-autentisering (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikat; Lista för åtkomstkontroll; Data: Lagringskryptering; Krypterad PDF och e-post (använder FIPS 140-validerade kryptografiska bibliotek från Microsoft); Säker radering; SSL/TLS (HTTPS); Krypterade autentiseringsuppgifter; Enhet: Plats för säkerhetslås; Avaktivering av USB-port; Fack för integrering av hårdvara för säkerhetslösningar; Intränsidentifiering med Red Balloon säkerhetsteknik (kontinuerlig övervakning av attacker i enheten); HP Sure Start Secure Boot (BIOS integritetskontroll med självläsande kapacitet); Vittlistning (läser endast in godkänd kod: DLL:er, EXE:er etc.); Inbyggd Trusted Platform Module (TPM); HP Connection Inspector; Säkerhetshandtering: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager, Syslog-meddelanden för enhetsäkerhet bearbetas och finns tillgängliga i Arcsight och Splunk SIEM-system
<b>Skrivarhantering</b>	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin-programvara, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit för HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility – Driver Dep)
<b>Mått och vikt</b>	
<b>Skrivarens mått (B x D x H)</b>	<b>Lägsta</b> 458 x 479 x 400 mm; <b>Maximalt</b> 820 x 785 x 400 mm
<b>Emballagets yttermått (B x D x H)</b>	600 x 500 x 598 mm
<b>Skrivarens vikt</b>	27,5 kg
<b>Vikt inklusive emballage</b>	31,3 kg
<b>Driftsmiljö</b>	<b>Temperatur:</b> 10 till 32,5 °C <b>Luftfuktighet:</b> 30 till 70 % relativ luftfuktighet
<b>Lagringsvillkor</b>	<b>Temperatur:</b> -20 till 40 °C
<b>Akustik</b>	<b>Ljudeffekt:</b> 6,4 B(A) (utskrift av 33 sid/min) <b>Ljudtryck:</b> 51 dB(A) (utskrift av 33 sid/min)
<b>Strömförsörjning</b>	<b>Krav.</b> Inspänning: 220 till 240 V AC, 50 Hz (inte dubbel spänning, produkt varierar beroende på artikelnummer och alternativkod); <b>Energiförbrukning:</b> 589 W (utskrift), 28,5 W (startklar), 2,17 W (viloläge), 0,07 W (auto-off/manual-on), 0,48 W (auto-off/auto-on/Wake on LAN); <b>Typisk elförbrukning (TEC)<sup>4</sup>:</b> Energy Star 3.0: 0,395 kWh/vecka; Blue Angel: 1,203 kWh/vecka; <b>Nättaggregatstyp:</b> Intern (inbyggd) strömförsörjning 220 V;
<b>Energiibesparingsteknik</b>	HPs teknik för automatisk start/avstängning; Direktuppvärmningsteknik
<b>Certifikat<sup>5</sup></b>	CISPR 22:2008 (internationellt) klass A, CISPR 32:2012 (internationellt)/EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (internationellt)/EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder. Blue Angel; CECP; ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver <b>Blue Angel-anpassad<sup>6</sup></b> Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – endast säkerställd vid användning av HP-originaltillbehör
<b>Ursprungsland</b>	Tillverkad i Japan
<b>Medföljer<sup>7</sup></b>	HP Color LaserJet Enterprise M554dn skrivare; Fyra förinstallerade HP LaserJet-tonerkassetter (ger 5 500 sidor i svart, 3 500 sidor i sammansatt cyan, magenta, gul); Toneruppsamlingsenhet; Dokumentation som medföljer i förpackningen; Strömkabel
<b>Garanti</b>	Ett års garanti med service på platsen nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> om du vill veta mer om HPs prisbelönda service- och supportalternativ i din region.

## Fotnoter

- <sup>1</sup> HP's most advanced embedded security features are available on HP Managed and Enterprise devices with HP FutureSmart firmware 4.5 or above. Claim based on HP review of 2019 published features of competitive in-class printers. Only HP offers a combination of security features to automatically detect, stop, and recover from attacks with a self-healing reboot, in alignment with NIST SP 800-193 guidelines for device cyber resiliency. For a list of compatible products, visit <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. For more information, visit <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- <sup>2</sup> Tredjeparts-certifiering baseras på krav i Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408-standarden per maj 2019. Certifieringen är tillämplig för HP Enterprise- och Managed-enheter med den inbyggda programvaran FutureSmart (firmware) version 4.5.1 och senare. Mer information finns på <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- <sup>3</sup> Användning av HP Trusted Platform Module kan kräva en uppgradering av den inbyggda programvaran (firmware).
- <sup>4</sup> Vissa funktioner som möjliggörs av kommande uppgraderingar av den inbyggda programvaran FutureSmart (firmware) kanske inte är tillgängliga på äldre enheter, till exempel om den fysiska produktens egenskaper begränsar den nya funktionen.
- <sup>5</sup> HP Web Jetadmin är gratis och kan hämtas från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>6</sup> Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokument.
- <sup>7</sup> Den trådlösa prestandan beror på den fysiska miljön och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad under aktiva VPN-anslutningar.
- <sup>8</sup> Beroende på landets installationsspecifikationer.
- <sup>9</sup> För aktivering av HP Roam kan vissa enheter kräva uppgradering av den inbyggda programvaran samt ett ytterligare tillbehör för BLE-signal (Bluetooth® Low Energy). Abonnemang kan krävas. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>10</sup> Möjligheten att använda HP auto-on/auto-off-teknik är beroende av skrivare och inställningar. Den inbyggda programvaran kan behöva uppgraderas.
- <sup>11</sup> Programmets tillgänglighet varierar. Mer information finns på <http://www.hp.com/recycle>.

## Avsägelse angående tekniska specifikationer

- <sup>1</sup> Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- <sup>2</sup> Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- <sup>3</sup> För aktivering av HP Roam kan vissa enheter kräva uppgradering av den inbyggda programvaran samt ett ytterligare tillbehör för BLE-signal (Bluetooth® Low Energy). Kunden kan köpa HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör eller RadBeacon USB. Abonnemang kan krävas. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>4</sup> Typisk elförbrukning (TEC) representerar den uppmätta typiska elförbrukningen för en produkt under en vecka, i kilowattimmar (kWh).
- <sup>5</sup> EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Se <http://www.epeat.net> för att se registreringsstatus per land.
- <sup>6</sup> Strömkraven är baserade på landet/regionen där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Blue Angel-värden baseras vanligtvis på mätning av en 230 V-enhet.
- <sup>7</sup> Genomsnittlig angiven kapacitet för svart och sammansatt färg (C/M/Y) baseras på ISO/IEC 19798 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/toneryield>. Färgkassetterna i förpackningen för HP Color LaserJet Enterprise M554 kan ha högre kapacitet än den som anges för skrivarenheter som har tillverkats före 2021.

