



HP Color LaserJet Pro 3202dw

Snabba. Klara färger. Professionell prestanda.

Utformad för arbetsgrupper som behöver professionell prestanda med snabba dubbelsidiga färgutskrift av hög kvalitet, laserproduktivitet och prisbelönt tillförlitlighet i en utrymmesbesparande design.¹¹



Skrivare med dynamisk säkerhet. Innehåller teknik som såväl idag som i framtiden kan förhindra användning av kassetter med chipp eller kretsar från andra tillverkare. Mer: <http://www.hp.com/learn/ds>



Fast two-sided printing



Time saving



Printer security settings



Environmental globe

Professionell färg och hastighet

- Dra nytta av automatiska dubbelsidiga färgutskrift med hög hastighet på 25 sidor per minut.¹
- Ge liv åt företaget med nästa generations TerraJet-toner som är utformad för mer verklighetstroga, livfulla färger.⁸
- Effektivisera arbetsplatsen och öka teamets effektivitet med den här kompakta laserskrivaren.

Tryggt och säkert med prisbelönt tillförlitlighet¹¹

- Prestanda att räkna med sida efter sida med prisbelönt tillförlitlighet.¹¹
- Håll företaget uppkopplat med pålitligt Wi-Fi® som automatiskt återansluter för att förbli online.²
- Förlita er på utskrift med lågt underhållsbehov för att undvika driftstopp och behålla fokus på verksamheten.

Säkerhet på proffsnivå som hjälper till att skydda företaget

- Skydda verksamheten med proaktiv, inbäddad säkerhet som är redo att användas direkt och manipuleringssäker toner.¹²
- Skrivarsäkerhet på professionell nivå med förkonfigurerade inställningar innebär att den är redo att sättas i arbete.
- Stärk och förenkla efterlevnad. Vid uppgraderingen av HP Security Manager tillämpas policyer i hela skrivarnätverket.¹⁰

Kompakt och energisnål design

- Designad i kompakt format med energibesparande auto-on/auto-off-teknik för att optimera skrivarens energianvändning.
- HP TerraJet-toner med specialsammansättning som utvecklats för låg energiförbrukning vid utskrift.⁷
- Begränsa pappersförbrukningen. Förinställd dubbelsidig inställning skriver ut på bägge sidor av varje ark.
- Återvinn enkelt förbrukade HP-originaltonerkassetter kostnadsfritt via HP Planet Partners-programmet.⁹

Produkttrundtur

HP Color LaserJet Pro 3202dw

1. Snabb automatisk dubbelsidig utskrift
2. Dual-band Wi-Fi®, Wi-Fi® Direct, High-speed USB-portar och Ethernet
3. Utskriftshastighet upp till 26/25 sid/min (Letter/A4)
4. Inmatningsfack för 250 ark med handmatningsfack för 1 ark
5. Tidsbesparande genvägar
6. Hybrid kontrollpanel med enkel och vägled installation
7. Automatisk återställning av papperstrassel
8. Wolf Pro Security



Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	W2190A HP 219A svart LaserJet-originaltonerkassett (Ca 1300 sidor svart)
	W2190X HP 219X svart LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet (Ca 3200 sidor svart)
	W2191A HP 219A cyan LaserJet-originaltonerkassett (Ca 1200 sidor cyan)
	W2191X HP 219X cyan LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet (Ca 2500 sidor cyan)
	W2192A HP 219A gul LaserJet-originaltonerkassett (Ca 1200 sidor gult)
	W2192X HP 219X gul LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet (Ca 2500 sidor gult)
	W2193A HP 219A magenta LaserJet-originaltonerkassett (Ca 1200 sidor magenta)
	W2193X HP 219X magenta LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet (Ca 2500 sidor magenta)
Tillbehör	
Service och support	UH761E – HP 3 års standardutbyte för HP Color LaserJet Pro 3201–3203-, 3288-skrivarserien UH757E – HP 3 års Next Business Day Exchange för HP Color LaserJet Pro 3201–3203-, 3288-skrivarserien UH764E – HP 3 års Return to Depot för HP Color LaserJet Pro 3201–3203-, 3288-skrivarserien (UH761E – tillgänglig i alla EMEA-länder utom Adriatiska regionen, Afrika, CIS, EEM, Israel, ME, Ryssland, Rumänien, Slovenien, Sydafrika, Turkiet, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, UH764E – tillgänglig i Adriatiska regionen, Afrika, CIS, EEM, Israel, ME, Ryssland, Rumänien, Slovenien, Sydafrika, Turkiet)

Tekniska specifikationer

Modell	HP Color LaserJet Pro 3202dw
Produktnummer	499R0F
Funktioner	Utskrift
Kontrollpanel	2-tums MGD-skärm; 4 knappar (Tillbaka, Hem, Avbryt och OK); 1 styrkors (Upp, Ned, Vänster och Höger)
Skriv ut	
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftshastighet ⁶	Svart (A4, normal): Upp t 25 sid/min Färg (A4, normal): Upp t 25 sid/min ; Svart (A4, dubbelsidig): 15 bilder/min Färg (A4, dubbelsidig): 15 bilder/min
Första sidan ut ⁸	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 10,9 sek Färg (A4, startklar): På bara 11 sek ; Svart (A4, viloläge): På bara 11 sek Färg (A4, viloläge): På bara 11,1 sek.
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 600 x 600 dpi Färg (bästa): Upp till 600 x 600 dpi
Kapacitet per månad	Upp till 40 000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad⁹: 150 till 2 500
Standardutskriftsspråk	HP PCL6, PostScript, HP PCL5, PDF, URF, PWG-Raster, PCLM, JPEG
Teckensnitt och typsnitt	111 skalbara TrueType-teckensnitt
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 5 mm, Underkant: 5 mm, Vänster: 5 mm, Höger: 5 mm; Maximalt utskriftsområde : 216 x 356 mm
Dubbelsidig utskrift	Automatisk
Processorhastighet	1,2 GHz
Anslutning	
Standard	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nätverk; 1 Hi-Speed USB 2.0 (enhet); 1 Wi-Fi 802.11ac (dual-band); Automatisk Ethernet-korskoppling
Kapacitet för mobil utskrift	Appen HP Smart; Apple AirPrint™; Mobilappar; Mopria™-certifierad; Wi-Fi® Direct-utskrift
Stöd för nätverksprotokoll	TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS.
Nätverksfunktioner	Inbyggt 10/100/1000Base-TX Ethernet, Gigabit; Automatisk crossover Ethernet; Autentisering via 802.1X
Minne	Standard: 256 MB ; Maximal: 256 MB
Mediekapacitet	
Antal pappersäck	Standard: 2 ; Maximal: 2
Medietyper	Papper (brevpapper, broschyr, färgat, glättat, tungt, brevhuvud, lätt, vanligt, förtryckt, förhålät, återvunnet, tåligt), OH-film, etiketter, kuvert, kartong
Mediastorlek	Anpassad (metrisk): 76 x 127 mm till 216 x 356 mm Stöds (metrisk): 102 x 127 mm till 216 x 356 mm

Modell	HP Color LaserJet Pro 3202dw
Produktnummer	499R0F
Mediekapacitet	Standardinmatning: Huvudinmatningsfack för 250 ark; Prioriterat fack för 1 ark Standardutmatning: Utmatningsfack för 100 ark
Medievikt	60 till 163 g/m ² papper; Upp till 176 g/m ² med vykort; Upp till 200 g/m ² glättat papper
Inmatningskapacitet	Fack 1: Fack för alla medietyper för 1 ark Fack 2: Ark: upp till 250; OH-film: upp till 10 mm; Kuvert: upp till 10 Maximal: Upp till 251 ark
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 100 ark @ 75 gsm (eller upp till en 15 mm bunt) Kuvert: Upp till 10 kuvert OH-film: Bunt på upp till 10 mm Maximal: Upp till 100 ark @ 75 gsm (eller upp till en 15 mm bunt)
Kompatibla operativsystem ¹¹	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS v14 Sonoma; Linux
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows 11; Windows 10; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS v14 Sonoma; Linux
Lägsta systemkrav	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bitars eller 64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme och internetanslutning Mac: Apple® macOS 12.0 Monterey, macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; 2 GB hårddisk; Internetanslutning krävs
Medföljande program	HPs skrivarprogramvara kan laddas ned från https://www.hp.com/download
Säkerhetshantering	Unikt enhetslösenord, aktivera/inaktivera USB-portar, EWS-sessionstimeout, åtkomstkontroll för enhetsfunktioner, aktivering/inaktivering av skanning på distans
Skrivarhantering	HP Web Jetadmin
Mått och vikt	
Skrivarens mått (B x D x H) ⁴	Lägsta 390 x 419,12 x 254,19 mm; Maximal: 390 x 472 x 266 mm
Skrivarens vikt ¹³	13,8 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 30 °C Luftfuktighet: 30 till 70% RH
Lagringsvillkor	Temperatur: -20 till 60°C
Akustik ⁵	Ljudeffekt: 6,2 B(A) Ljudtryck: 51 dB(A)
Strömförsörjning ¹	Krav: 220 V spänning: 220–240 V (±10 %) @ 50 Hz ± 3 Hz, 60 Hz ± 3 Hz; 110 V spänning: 110–127 V (±10 %) @ 50 Hz ± 3 Hz, 60 Hz ± 3 Hz (inte dubbel spänning, produkten varierar beroende på artikelnummer med #-alternativkod som identifierare); Energiförbrukning: 415 W (utskrift), 6,1 W (redo), 0,63 W (viloläge), 0,05 W (automatisk avstängning), 0,05 W (manuell avstängning); Typisk elförbrukning (TEC)¹⁰: 0,272 kWh/vecka (Energy Star); Nättaggregatstyp: Inbyggd strömförsörjning
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik
Certifikat	RCM (Australien), TUV och GS Mark (Tyskland), BSMI (Taiwan), CCC (Kina), BIS (Indien), KC (Sydkorea), SIRIM (Malaysia), Kambodja, Ukraina, EAC, Östeuropa-godkännanden, CE-märkning, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chile, Indonesien, Singapore, Filippinerna osv. Elektromagnetisk emission standard: EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 avsnitt 15B; ICES-003, utgåva 6:2019; Andra godkännanden av telekomföretag enligt krav från enskilda länder Blue Angel Blue Angel-anpassad Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – endast säkerställd vid användning av HP-originaltillbehör Telekomöverensstämmelse: Trådlöst: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3/EN 301 489-17: V3.2.4; EN 300 328: V2.2.2/EN301 893 V2.1.1/EN300 440-1 V2.1.1; FCC rubrik 47 CFR, del 15 underavsnitt B, klass B/RSS 247 utgåva 1, 2015 och RSS 102 utgåva 5, 2015; IEC62311:2020; EN62311:2008; Andra godkännanden av telekomföretag enligt krav från enskilda länder
Specifikationer för hållbar inverkan	Innehåller återvunnen plast efter konsumentprodukter
Ursprungsland	Tillverkad i Vietnam
Medföljer ²	499R0F HP Color LaserJet Pro 3202dw; Strömkabel; Tonerkassett; Användarhandbok; Flygblad
Garanti	Ett års begränsad garanti. Besök https://www.support.hp.com ¹² . 3 års HP-kommersiell garanti utan extra kostnad (registrera er inom de första 60 dagarna på https://www.hp.com/eu/3yearwarranty).

Fotnoter

- ¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument är inte med i beräkningen. Mer information finns i <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ² Internetåtkomst krävs och måste köpas separat. Trådlös användning är endast kompatibelt med 2,4 och 5 GHz. Stödjer både 5,0 GHz och 2,4 GHz med 12 icke-överlappande kanaler jämfört med endast 3 icke-överlappande kanaler för 2,4 GHz. Stödjer 5,0 GHz-band (upp till 150 mbps) jämfört med 2,4 GHz-band (upp till 72,2 mbps). Läs mer på: <https://www.hpsmart.com>
- ⁴ HPs beräkningar baseras på normaliserade data för typisk elförbrukning från Energy Star® och jämför skrivare i HP LaserJet 200–500-serien vid lansering. Se <https://www.hp.com/ecosmart>
- ⁵ HP Web Jetadmin kan laddas ned utan extra kostnad vid <https://www.hp.com/go/webjetadmin>
- ⁷ HPs beräkningar baseras på normaliserade data om typisk elförbrukning från Energy Star® beträffande HP LaserJet Pro- och Enterprise-serien med HP TerraJet-kassetter, jämfört med dess föregångare. Se <https://www.hp.com/TerraJet/energysaving>
- ⁸ Standardutskriftsläge för HP Color LaserJet Pro-serierna med HP TerraJet-tonerkassetter, jämfört med dess föregångare. Se <https://www.hp.com/TerraJet/colors>
- ⁹ Återvinning: Programmet tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HPs originalpatroner och kassetter är för närvarande tillgänglig i över 60 länder, territorier och regioner i Europa, Asien, Afrika samt Nord- och Sydamerika via programmet HP Planet Partners. Mer information finns i <https://www.hp.com/recycle>
- ¹⁰ HP Security Manager måste köpas separat. Mer information finns i <https://www.hp.com/go/securitymanager>
- ¹¹ Buyers Lab (BLI) 2022–2024 Most Reliable A4 Brand Award baserat på enheter testade av Keypoint Intelligence från 2017 till 2021. Se <https://www.keypointintelligence.com/view-award?region=&id=135871174680>
- ¹² HPs kontorsklassade skrivarsystem är utvalda Managed- och Enterprise-enheter med den inbyggda programvaran FutureSmart 4.5 och senare, Pro-enheter, LaserJet-modeller 200 och uppåt, med respektive HP-originaltonerkassetter, -PageWidepatroner och -originalbläckpatroner. Inkluderar inte HPs kassetter med integrerade skrivhuvuden. Funktioner för digital spårning av leveranskedjan, hårdvara, chipp och förpackningssäkerhet varierar lokalt per produkt. Se <https://www.hp.com/cartridgesecurity>
- ¹³ Baserat på leveranser 2023 i IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®, utgåva 2023.Q2Q2 Inkluderar leveranser för alla skrivarenheter (bläckskrivare, laserskrivare, kopiatorer och multifunktionsenheter inklusive produktionsenheter).

Avsägelse angående tekniska specifikationer

- ¹ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Värdet för strömförbrukningen baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.
- ² Se <https://www.hp.com/go/toneryield> för mer information om kapaciteten hos kassetterna som medföljer skrivaren. Uppmätta kapacitetsvärden i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer.
- ³ Kapaciteten anges baserat på ISO/IEC 19798 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer. Se <https://www.hp.com/go/toneryield> för mer information
- ⁴ Ytermått när skrivaren är konfigurerad och i vänteläge
- ⁵ Testad konfiguration: basmodell, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet på 25 sid/min
- ⁶ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Se <https://www.hp.com/go/printerclaims> för mer information. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ⁷ Uppmätt enligt test för funktionsprestanda i ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Se <https://www.hp.com/go/printerclaims> för mer information. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ⁸ Uppmätt med ISO/IEC 17629. Se <https://www.hp.com/go/printerclaims> för mer information. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ⁹ HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.
- ¹⁰ Strömkraven är baserade på det land/region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-värden baseras vanligtvis på mätning av en 115 V-enhet.
- ¹¹ Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Linux (Se <https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing> för mer information)
- ¹² Garanti- och supportalternativ varierar per produkt, land och lokal lagstiftning
- ¹³ Produktens vikt inklusive förbrukningsmaterial för konfiguration

