



HP LaserJet Pro 4007dw-printer

Den ultimative virksomhedsprinter til effektiv produktivitet

Oplev stærk printning til din virksomhed. Denne HP LaserJet Pro giver ultrahurtig printning, nem opsætning og administration samt nem mobil printning i et kompakt design. Og du får fremtidssikret sikkerhed, der hjælper dig med at beskytte dit netværk.



Højdepunkter

- Pålidelige print i høj kvalitet
- Hurtig og nem opsætning
- Nem printeradministration
- 250-siders inputkapacitet
- 100-siders universalbakke
- 550-arks papirfremfører (tilkøb)
- Kompakt design

Få hastighed, driftssikkerhed og kvalitet i ét

Håndter nemt store printprojekter med ultrahurtig og automatisk tosidet print.

Levér alle dine printprojekter hurtigt med hurtige printhastigheder på op til 45 A4 sider pr. minut.¹

Undgå afbrydelser med pålidelig Wi-Fi^{®3}, der automatisk opretter forbindelse igen for at holde printprojekterne i gang.

Få ensartede print i høj kvalitet med HP-tonerpatroner, der kun kræver lav vedligeholdelse og ingen rensning.

Gør arbejde og printstyring nemmere

Få kontoret i gang med at printe med et par enkle trin og nem opsætning.

Tilmeld nemt brugere, og overvåg sikkerhed og tonerniveauer via fjernadgang med et smart dashboard, der giver enkel administration.

Vent ikke, til du er tilbage ved skrivebordet. Print overalt med den brugervenlige HP-app.²

Få de seneste softwareopdateringer og nye produktivetsfunktioner, så din printer kan følge med dine behov, i takt med at de udvikler sig.

Beskyt din virksomhed med førende sikkerhed

Få fremtidssikret sikkerhed med verdens første printere, der beskytter mod kvantecomputerangreb.⁴

Beskyt dine data – printjob og følsomme data gemmes aldrig på printeren og slettes efter hvert job.

Beskyt dit printsystem med toner, der er designet med chips, firmware og emballage, der ikke kan manipuleres.⁸

Strømlin sikkerhed, overholdelse og administration på tværs af flåden med HP Security Manager (tilkøb).⁵

Spar på energien, og vær med til at reducere spild.

Få enestående printkvalitet med næste generations TerraJet-toner, der er designet til printning med lavt energiforbrug.⁶

Designet til mindre spild – denne printer er fremstillet med genanvendt plastindhold⁷ for at bidrage til at reducere spild.


Vær med til at reducere plastspild med TerraJet-tonerpatroner, der er designet med genanvendt plast.⁹

Opfylder strenge bæredygtighedskriterier for Blue Angel-certificering.¹⁰

Produktpræsentation

HP LaserJet Pro 4007dw-printer vist

- 1. Automatisk opdaterende dual-band Wi-Fi® 6
- 2. Wolf Pro Security – Verdens første printere, der beskytter mod kvantecomputerangreb.¹
- 3. Mobilprintning med den brugervenlige HP-app²
- 4. 250-arks papirbakke + 100-arks universalbakke med ekstra 550-arks arkfremfører
- 5. 6 cm farvetouchskærm
- 6. Printhastighed for duplex på op til 41/40 billeder/min. (letter/A4)³
- 7. Hurtig printning i sort og hvid



Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer ¹⁴	W1620A HP 162A LaserJet-tonerpatron, sort (Omkring 3.000 sider)
	W1620X HP 162X LaserJet-tonerpatron, sort (Omkring 10.000 sider)
	W1620XC HP 162X LaserJet-tonerpatron, kontrakt, sort (Omkring 10.000 sider)
Tilbehør	
Service og support	UQ3L4E – HP 3 års onsite service næste hverdag til LaserJet Pro 4006 4007 4008 UQ3L7PE – HP 1 års onsite service efter garantiudløb på stedet til LaserJet Pro 4006, 4007, 4008 UQ3L8E – HP 3 års onsite service med 4 timer til LaserJet Pro 4006, 4007, 4008 UQ3M1PE – HP 1 års onsite service efter garantiudløb med 4 timer til LaserJet Pro 4006, 4007, 4008 UQ3M2E – HP 3 års service med ombytning næste hverdag til LaserJet Pro 4006 4007 4008 UQ3M3PE – HP 1 års ombytning næste hverdag efter garantiudløb til LaserJet Pro 4006 4007 4008 US5U8E – HP 3 års onsite service med ombytning næste hverdag til LaserJet Pro 4006 4007 4008 US5V1PE – HP 1 års onsite service efter garantiudløb med ombytning til LaserJet Pro 4006 4007 4008 UQ3M4E – HP 3 års service med returnering til lager til LaserJet Pro 4006, 4007, 4008 UQ3M5PE – HP 1 års service efter garantiudløb med returnering til lager til LaserJet Pro 4006 4007 4008 U9JT1E – HP Installation Service med netværkskonfiguration til personlig scanner og printer (1 enhed)

¹ Baseret på HP's interne analyse af virksomhedsprintere med forudinstalleret kryptering, godkendelse, malwarebeskyttelse, digital post-kvantesignatur og indledende BIOS-firmwareintegritetsbeskyttelse med automatisk selvreparerende gendannelse, som viser, at ingen andre printere i samme klasse implementerer et kvantesikkert kryptografisk skema til beskyttelse af BIOS- og firmwareintegriteten pr. marts 2025. ² HP Smart og myHP er nu HP-appen, der kan downloades på Windows 10- eller 11-pc'er, macOS-computere samt til Apple- og Android-mobiltelefoner og -tablets. Windows-pc'er understøtter ikke printfunktioner ved lanceringen. Android understøttes ikke i Kina ved lanceringen. HP-appen skal downloades og kan findes på <https://www.hp.com/hp-app> . Det er ikke alle HP-enheder, -servicer og -apps, der er tilgængelige i HP-appen. Nogle funktioner findes kun på engelsk og kan variere afhængigt af printer og pc-model/land og mellem programmer til desktop og mobil. HP forbeholder sig retten til at indføre betaling for brug af udvalgte HP-appfunktioner. Kræver internetadgang. Det kræver en HP-konto at opnå fuld funktionalitet. Kun faxafsendelse. Live-chat og telefonsupport er tilgængelig i åbningstiden og varierer afhængigt af land. Chattjenesten er lokaliseret i understøttede regioner, og er som standard på engelsk, hvis den ikke understøttes. Understøttede konferencefunktioner varierer afhængigt af enhed og enhedskonfiguration. Se de fulde servicevilkår på: <https://www.hp.com/hp-app-terms-of-use> ³ Målt i henhold til ISO/IEC 24734; omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <https://hp.com/go/printerclaims> . Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet Pro 4007dw-printer
Produktnummer	8X3E0A
Funktioner	Print
Kontrolpanel	2,4" farvetouchskærm
Udskriv	
Udskrivningsteknologi	Laser
Udskrivningshastighed ^{7,8}	Sort (A4, normal): Op til 45 sider/min. ; Sort (A4, duplex): Op til 40 billeder pr. min. ; Udskrivningshastighed for sort (liggende, A5): Op til 80 sider/min.
Udskrivning af første side ¹⁶	Sort (A4, klar): På kun 3,8 sek. ; Sort (A4, dvale): På kun 6,1 sek.
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 1.200 x 1.200 dpi ; Teknologi: Standard (600 dpi), detaljeret (1200 dpi), sparetilstand (600 dpi)
Normeret forbrug pr. måned ⁹	Op til 80000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned¹⁰: Op til 4.000
Printerens avancerede softwarefunktioner	Manuel duplex til n-pakkeløsningen og automatisk duplex til alle andre pakker og printning af hæfte, N-up printning, sortering, vandmærker, installer kun printerdriver, eco-tilstand til tonerbesparelse, accepterer forskellige papirformater og -typer
Standardprintersprog	pwgRaster, urf, jpeg, tiff, pcl, pclxl, postScript, pdf, nativeOffice, pclm
Skrifttyper og skrifttypesnit	110 skalerbare TrueType-skrifttyper
Udskriftsområde	Udskriftsmargener Top: 5 mm, Bund: 5 mm, Venstre: 4 mm, Højre: 4 mm; Maksimalt udskriftsområde : 215,9 x 355,6 mm
Duplexudskrivning	Automatisk
Processorhastighed	1200 MHz
Tilslutning	
Standard	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T-netværk; 1 Hi-Speed USB 2.0 (enhed); 1 Hi-Speed USB 2.0 (vært); 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz) Wi-Fi-radio + BLE
Mulighed for mobiludskrivning ⁶	HP-app
Understøttede netværksprotokoller	TCP/IP, IPv4, IPv6; Print: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (kun understøttelse af raw queue), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link – lokalt og via router, Statefull via DHCPv6), SSL-sikkerhed og certifikatadministration; Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
Netværksegenskaber	Ethernet, Wireless, BLE, AirPrint, Mopria
Harddisk	Ingen
Hukommelse	Standard: 512 MB ; Maksimum: 512 MB
Mediehåndtering	
Antal papirbakker	Standard: 2 ; Maksimum: 3
Medietyper	Papir (almindeligt, EcoFFICIENT, let, kraftigt, kontraktpapir, farvet, letterhead, fortrykt, udstanset, genbrugspapir, groft); konvolutter; etiketter
Medieformat	Brugerdefineret (metrisk): Bakke 1: 76,2 x 127 til 215,9 x 355,6 mm; Bakke 2, 3: 105 x 148 til 216 x 355 mm Understøttet (metrisk): Bakke 1: Letter; Legal; Executive; Oficio (8,5 x 13); 4 x 6, 5 x 8; A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10x15cm; Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197x273 mm); Postkort (JIS); Dobbelt postkort (JIS); Konvolut #10; Konvolut Monarch; Konvolut B5; Konvolut C5; Konvolut DL; A5-R; Brugerdefineret; Statement; 3 x 5; 5 x 7; L 9 x 13 cm; Konvolut C6; Japansk konvolut Chou nr. 3; Japansk konvolut Chou nr. 4, bakke 2 og 3: Letter, Legal, Executive, Oficio 8,5x13, 5 x 8, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio 216x340 mm, 16K 195x270mm, 16K 184x260mm, 16K 197x273mm, Dobbelt postkort (JIS), A5-R, Brugerdefineret, 5x7
Mediehåndtering	Standardinput: Universalbakke 1 med plads til 100 ark, papirbakke 2 med plads til 250 ark Standard udgang: 150-arks udbakke Valgfrit input: Ekstrabakke 1x550-sheet
Medievægt	Bakke 1: 60-200 g/m²; Bakke 2 og ekstra 550-arks bakke 3: 60-120 g/m²
Papirkapacitet	Bakke 1: Ark: 100; Konvolutter: 10; Etiketter: 40 Bakke 2: Ark: 250 Bakke 3: Ark: 550 Maksimum: Op til 900 ark
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 150 ark Konvolutter: Op til 10 konvolutter Maksimum: Op til 150 ark
Konvolutfæder	Nej
Kompatible operativsystemer ¹⁵	Android; iOS; Chrome OS; Windows 11 (64-bit og ARM64); Windows 10 (32-bit, 64-bit og ARM64); Linux: Debian 10; Linux: Debian 11; Linux: Elementary 6P; Linux: Fedora 31; Linux: Fedora 32; Linux: Fedora 33; Linux: Fedora 34; Linux: Fedora 35; Linux: Linuxmint 20.1. Linux: Linuxmint 20.2. Linux: ManjaroLinux 20.2; Linux: ManjaroLinux 21.0.7; Linux: Mxlinux 21; Linux: OpenSuse 15.1; Linux: OpenSuse 15.2; Linux: OpenSuse 15.3; Linux: Rhel 6; Linux: Rhel 7; Linux: Rhel 8; Linux: Ubuntu 20.04; Linux: Ubuntu 20.10; Linux: Ubuntu 21.04; Linux: Ubuntu 21.10; Linux: Zorin 15; Linux: Zorin 16; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26
Kompatible netværksoperativsystemer	Linux; Citrix; Windows Server 2025 64-bit; Windows Server 2022 64-bit; Windows Server 2019 64-bit; Windows Server 2016, 64-bit
Medfølgende software	Der medfølger ingen softwareløsninger i kassen – fås kun på http://support.hp.com
Sikkerhedsstyring	Administrationssikkerhed: SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x-godkendelse; sikkerhed på trådløse netværk: WPA (Wi-Fi Protected Access) WPA2-, WPA3-, WEP-kryptering (64 og 128 bit), 802.1x-godkendelse (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) på RADIUS-servere
Printeradministration	HP Web JetAdmin Software; HP JetAdvantage Security Manager; Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver; Deployment Utility – Managed Printing Administrator); HP Embedded Web Server; HP Insights/ WXP
Mål og vægt	
Printermål (B x D x H) ³	Minimum 369 x 375 x 204 mm; Maksimum: 369 x 557 x 302 mm
Printervægt ⁵	ca. 7,7 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5°C Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 40°C
Lydforhold ¹	Lydintensitet: 6,5 B(A) Lydtryk: 54 dB(A)
Strømforsyning ¹¹	Krav: Indgangsspænding på 110 V: 110 til 127 V vekselstrøm (± 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Indgangsspænding på 220 V: 220 til 240 V vekselstrøm (+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) (ikke dobbelt spænding, produkt afhænger af produktnummer identificeret med nummerkode). Forbrug: 536 W (aktiv printning), 6,3 W (klar til print), 0,92 W (dvale), 0,92 W (automatisk sluk/tænk via LAN, aktiveret ved levering), 0,05 W (automatisk sluk/manuel tænd), 0,05 W (slukket manuelt); Typisk elforbrug (TEC) ¹² : 0,44 kWh pr. uge (Blue Angel); 0,47 kWh pr. uge (Energy Star 3.0); Strømforsyningstype: Intern (Indbygget) strømforsyning
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off Technology; Instant-on Technology; Strømbesparende; TerraJet-toner
Certificeringer ²	RCM (Australien), TUV og GS Mark (Tyskland), BSMI (Taiwan), CCC (Kina), BIS (Indien), KC (Sydkorea), SIRIM (Malaysia), Cambodia, Ukraine, EAC, Eastern European-godkendelser, CE-mærkning, FCC, Energy Star, UL, Indonesien, Argentina, Indonesien, Singapore, Filippinerne mv. Standard for elektromagnetisk udledning: CISPR 22:2008 Klasse B, CISPR 32:2015 Klasse B, EN 55032:2015+A11:2020 Klasse B, CISPR 35:2016, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, FCC CFR 47 del 15 klasse B, ICES-003, udgave 7 klasse B, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 IT ECO-erklæring: Blue Angel Blue Angel-kompatible ¹³ Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – kun sikret, når der bruges originale HP-forbrugsvarer Telegodkendelser: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 300 440 V2.1.1;
Fremstillet i	Vietnam
Pakkens indhold ⁴	8X3E0A HP LaserJet Pro 4007dw-printer; Forudinstalleret original HP LaserJet-tonerpatron, sort (kapacitet på 3.000 sider); Hardwareinstallationsvejledning; Lovgivningspjece; HP-printersoftware fås på www.hp.com/support ; Strømledning; USB-kabel (kun AP og trådløs forbindelse) Cirka 3000 sider i sort
Garanti	1 års garanti for reparation på værksted/depot. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og lokale lovkrav. Kontakt din kontraktuelle leverandør, eller gå til https://hp.com/support for at få mere at vide om HP's prisvindende service- og supportmuligheder i dit område. Tilkøb og medfølger ikke ved køb af printer. Op til 3 års garanti ved produktregistrering inden for 60 dage efter køb. Dækning er underlagt HP's garantivilkår og -betingelser, herunder begrænsninger, undtagelser og regional tilgængelighed. Registrer printerens på https://h41201.www4.hp.com/WMCFC_Web/landing/promotion/14227/?nogo=1

Fodnoter

¹ Målt i henhold til ISO/IEC 24734; omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <https://hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

² HP Smart og myHP er nu HP-appen, der kan downloades på Windows 10 (64-bit) eller 11 pc'er; macOS-computere og til mobiltelefoner og tablets fra Apple og Android. Windows-pc'er understøtter ikke printfunktioner ved lanceringen. HP-appen skal downloades og kan findes på <https://www.hp.com/hp-app>. Det er ikke alle HP-enheder, -servicer og -apps, der er tilgængelige i HP-appen. Nogle funktioner findes kun på engelsk og kan variere afhængigt af printer og pc-model/land og mellem programmer til desktop og mobil. HP forbeholder sig retten til at indføre betaling for brug af udvalgte HP-appfunktioner. Kræver internetadgang. Det kræver en HP-konto at opnå fuld funktionalitet. Kun faxfunktioner. Live-chat og telefonsupport er tilgængelig i åbningstiden og varierer afhængigt af land. Chattjenesten er lokaliseret i understøttede regioner, og er som standard på engelsk, hvis den ikke understøttes. Understøttede konferencefunktioner varierer afhængigt af enhed og enhedskonfiguration. Se de fulde servicevilkår på: <https://www.hp.com/hp-app-terms-of-use>

³ Kræver internetadgang. Sælges separat. Trådløs brug er kun mulig med 2,4 GHz- og 5,0 GHz-forbindelser. Understøtter frekvensbånd på både 5,0 GHz og 2,4 GHz med op til 12 ikke-overlappende kanaler sammenlignet med kun 3 ikke-overlappende kanaler udelukkende med 2,4 GHz. Understøtter frekvensbånd på 5,0 GHz (op til 150 mbps) i forhold til 2,4 GHz bånd (op til 72,2 mbps). Få flere oplysninger på: <https://www.hp.com/go/wirelessprinting>

⁴ Baseret på HP's interne analyse af virksomhedsprintere med forudinstalleret kryptering, godkendelse, malwarebeskyttelse, digital post-kvantesignatur og indledende BIOS-firmwareintegritetsbeskyttelse med automatisk selvreparerende gendannelse, som viser, at ingen andre printere i samme klasse implementerer et kvantebestændigt kryptografisk skema til beskyttelse af BIOS- og firmwareintegriteten pr. marts 2025.

⁵ HP Security Manager skal købes separat. Få flere oplysninger på <https://hp.com/go/securitymanager>

⁶ HP-beregninger baseret på normaliserede Energy Star® TEC-data for HP LaserJet Pro- og Enterprise-serierne med HP TerraJet-patroner sammenlignet med tidligere udgaver. Se <https://hp.com/TerraJet/energysaving>

⁷ HP LaserJet Pro 4006/4007/4008/4112/4113/4114-printere er fremstillet med mindst 5 % genanvendt plast. Genanvendt plast er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af plast. PCR er baseret på den definition, som er fastlagt i EPEAT-standarden for billedbehandlingsudstyr, IEEE 1680.2.)

⁸ HP's printsystemer til kontorer er udvalgte Enterprise- og Managed-enheder med FutureSmart-firmware 4.5 og nyere, Pro-enheder, LaserJet model 200 og op efter med henholdsvis original HP-toner-, PageWide- og blækpatroner. Omfatter ikke HP's integrerede printheadpatroner. Sporing af den digitale forsyningskæde, hardware, chips og sikkerhedsfunktioner til emballage varierer lokalt efter SKU. Se <https://hp.com/cartridgesecurity>

⁹ Genanvendt plast er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af plast. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/tonerrecycledcontent>

¹⁰ Dette HP-printsystem har fået tildelt Blue Angel i henhold til DE-UZ 219 i kommerciel brug i følgende 33 lande: Tyskland, Østrig, Schweiz, Frankrig, Storbritannien, Irland, Sverige, Danmark, Finland, Norge, Belgien, Holland, Luxembourg, Italien, Spanien, Portugal, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Ungarn, Kroatien, Rumænien, Bulgarien, Grækenland, Estland, Letland, Litauen, Serbien, Tyrkiet, Israel, Marokko, Sydafrika.

Ansvarsfraskrivelser for tekniske specifikationer

¹ Testet konfiguration: basismodel, simpleksprinting, A4-papir ved 45 billeder/min. i gennemsnit

² EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se <http://www.epeat.net> vedrørende registreringsstatus pr. land.

³ Uden bakker, og paneler er ikke trukket ud

⁴ Få flere oplysninger om kapaciteten for patronen, der fulgte med printeren, på <http://www.hp.com/go/toneryield>. Kapacitet målt i henhold til ISO/IEC 19752 og uafbrudt printning. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de printede billeder og andre faktorer.

⁵ Med patron

⁶ HP Smart og myHP er nu HP-appen, der kan downloades på Windows 10- eller 11-pc'er; macOS-computere og til mobiltelefoner og tablets fra Apple og Android. Windows-pc'er understøtter ikke printfunktioner ved lanceringen. Android understøttes ikke i Kina ved lanceringen. HP-appen skal downloades og kan findes på www.hp.com/hp-app. Det er ikke alle HP-enheder, -servicer og -apps, der er tilgængelige i HP-appen. Nogle funktioner findes kun på engelsk og kan variere afhængigt af printer og pc-model/land og mellem programmer til desktop og mobil. HP forbeholder sig retten til at indføre betaling for brug af udvalgte HP-appfunktioner. Kræver internetadgang. Det kræver en HP-konto at opnå fuld funktionalitet. Kun faxafsendelse. Live-chat og telefonsupport er tilgængelig i åbningstiden og varierer afhængigt af land. Chattjenesten er lokaliseret i understøttede regioner, og er som standard på engelsk, hvis den ikke understøttes. Understøttede konferencefunktioner varierer afhængigt af enhed og enhedskonfiguration. Se de komplette brugsvilkår på: www.hp.com/hp-app-terms-of-use

⁷ Measured using ISO/IEC 24734, excludes first set of test documents. For more information see <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver, and document complexity.

⁸ Målt i henhold til ISO/IEC 24734-funktionstest – omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

⁹ Arbejdscyklus defineres som det maksimale antal sider med billeder pr. måned. Denne værdi angiver produktrobusthed i forhold til andre HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter og er med til at sikre, at man benytter de printere og multifunktionsprintere, der passer til brugernes eller gruppernes behov.

¹⁰ HP anbefaler, at antallet af printede sider pr. måned holdes inden for det angivne interval for at sikre enhedens optimale ydeevne – baseret på faktorer som interval for udskiftning af forbrugsvarer og enhedens levetid i en udvidet garantiperiode.

¹¹ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Anvend ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og medføre, at garantien bortfalder.

¹² Klassificeringen for typisk strømforbrug (TEC, Typical Electricity Consumption) repræsenterer det typiske strømforbrug for et produkt på en uge, målt i kilowatt-timer (kWh).

¹³ Strømkrav er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Konverter ikke driftsspændinger. Det kan beskadige printeren og ugyldiggøre produktgarantien. Energy Star-værdi typisk baseret på mål for 115 V enhed og 230 V for Blue Angel.

¹⁴ Den angivne kapacitet er baseret på ISO/IEC 19752 og uafbrudt printning. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de printede billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/toneryield>

¹⁵ Citrix Server-versionsopdateringer udgives hvert kvartal. Se opdateringer på <https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/>; Citrix XenApp- og XenDesktop-versionsopdateringer udgives hvert kvartal. Se opdateringer på <https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/>; Citrix Ready Kit Certification – se den seneste kvalifikation for HP-printere på <http://citrixready.citrix.com>;

¹⁶ Den anslåede gennemsnitlige kapacitet er baseret på ISO/IEC 19752. Den faktiske kapacitet varierer betydeligt afhængigt af de printede siders indhold og andre faktorer. Få flere oplysninger på hp.com/learnaboutequipment

.

