

HP LaserJet Pro flerfunksjonsskriver 4113dw-skriver

Den ypperste kontorskriveren for kraftig produktivitet

Opplev kraftig utskriftsytelse for bedriften. Denne HP LaserJet Pro tilbyr ultrarask utskriftshastigheter, problemfritt oppsett, administrasjon og enkel mobilutskrift. Pluss fremtidsklar sikkerhet som hjelper deg med å beskytte nettverket.



Hovedpunkter

- Pålitelige utskrifter av høy kvalitet
- Raskt og enkelt oppsett
- Tosidig utskrift og skanning
- Enkel skriveradministrasjon
- 50-siders automatisk dokumentmater
- 250-siders innmatingskapasitet
- 100-siders universalskuff
- 550-arks mater som tillegg

Få hastighet, pålitelighet og kvalitet i ett

Håndter store utskriftsprosjekter enkelt med ultrarask automatisk tosidig utskrift. Lever alle utskriftsprosjekter raskt med utskriftshastigheter på opptil 45 A4-sider per minutt.¹ Unngå avbrudd med pålitelig wifi³ som kobles til igjen automatisk for å holde utskriftsprosjekter i gang. Få utskrifter av samme høye kvalitet, med HP-tonerkassetter med lavt vedlikehold og som ikke krever rengjøring.

Forenkle arbeidet og utskriftsadministrasjonen

Kom raskt i gang med utskrifter på noen få enkle oppsettstrinn. Enkel innfasing av brukere samt ekstern overvåking av sikkerhet og tonernivåer med et smartpanel for enkel administrasjon. Du trenger ikke å måtte gå tilbake til skrivebordet. Skriv ut og skann fra hvor som helst med den brukervennlige HP-appen.² Få de nyeste programvareoppdateringene og nye produktivitetsfunksjoner som tilpasser skriveren etter behovene dine.

Beskytt bedriften med bransjeledende sikkerhet

Få fremtidsrettet sikkerhet med verdens første skrivere som beskytter mot kvanteangrep.⁴ Beskytt dataene dine – utskriftsjobber og sensitive data lagres aldri på skriveren, og slettes etter hver jobb. Sikre utskriftssystemet med toner med brikker, fastvare og emballasje som ikke kan tukles med.⁸ Strømlineform sikkerhet, etterlevelse og administrasjon i hele maskinparken med valgfri HP Security Manager.⁵

Spar strøm og reduser avfallet

Få eksepsjonell utskriftskvalitet med neste generasjons TerraJet-toner for lavenergiutskrift.⁶ Mindre sløsing – denne skriveren er laget med gjenvunnet plast⁷ for å bidra til redusert avfall. Reduser plastavfallet med TerraJet-tonerkassetter produsert med gjenvunnet plast.⁹ Oppfyller strenge bærekraftskriterier for Blue Angel-sertifisering.¹⁰

Produktomvisning

HP LaserJet Pro flerfunksjonsskriver 4113dw-skriver vises

- 1. 50-arks automatisk dokumentmater
- 2. Wolf Pro Security – Verdens første skrivere som beskytter mot kvanteangrep.¹
- 3. Tobånds Wi-Fi® 6 med selvtilbakestilling
- 4. Mobilutskrift og skanning med den brukervennlige HP-appen²
- 5. 250-arks papirskuff + 100-arks universalskuff med valgfri 550-arks mater
- 6. 10,93 cm intuitiv fargetrykkskjerm
- 7. Automatisk tosidig utskrift og skanning
- 8. Enkeltsidig utskriftshastighet på opptil 45 bpm (A4)³
- 9. Tosidig utskriftshastighet på opptil 40 bpm (A4)³
- 10. Høyhastighets svart-hvitt-utskrift, skanning og kopiering



Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita ¹	W1620A HP 162A svart LaserJet-tonerkassett (~3 000 sider)
	W1620X HP 162X svart LaserJet-tonerkassett (~10 000 sider)
	W1620XC HP 162X svart kontrakt LaserJet-tonerkassett (~10 000 sider)
Tilbehør	A4BU4A HP LaserJet 550-arks blå innskuff
Service og kundestøtte	UQ3M6E – HP 3 års tjeneste på stedet neste virkedag for LaserJet Pro flerfunksjonsskriver 4112, 4113, 4114
	UQ3M9PE – HP 1 års ettergaranti service neste virkedag på stedet for LaserJet Pro flerfunksjonsskriver 4112, 4113, 4114
	UQ3N0E – HP 3 års 4 timers tjeneste på stedet for LaserJet Pro flerfunksjonsskriver 4112, 4113, 4114
	UR1H6PE – HP 1 års 4-timers tjeneste på stedet etter utløpt garanti for LaserJet Pro flerfunksjonsskriver 4112, 4113, 4114
	UR1H7E – HP 3 års utskiftingstjeneste neste virkedag for LaserJet Pro flerfunksjonsskriver 4112, 4113, 4114
	UR1H8PE – HP 1 års utskiftingstjeneste neste virkedag etter utløpt garanti for LaserJet Pro flerfunksjonsskriver 4112, 4113, 4114
	US5V2E – HP 3 års utskiftingstjeneste på stedet neste virkedag for LaserJet Pro flerfunksjonsskriver 4112, 4113, 4114
	US5V5PE – HP 1 års utskiftingstjeneste på stedet neste virkedag etter utløpt garanti for LaserJetPro flerfunksjonsskriver 4112, 4113, 4114
	UR1H9E – HP 3 års innleveringstjeneste for LaserJet Pro flerfunksjonsskriver 4112, 4113, 4114
	UR1J0PE – HP 1 års innleveringstjeneste etter utløpt garanti for LaserJet Pro flerfunksjonsskriver 4112, 4113, 4114
	U9JT1E – HP installasjonstjeneste med nettverkskonfigurasjon for personlig skanner og skriver (1 enhet)

¹ Basert på HPs interne analyse av bedriftsskrivere med forhåndsinstallert kryptering, autentisering, beskyttelse mot skadelige programmer, kvantesikker digital signatur og innledende BIOS-fastvareintegritetsbeskyttelse med automatisk selvreparerende gjenoppretting. Analysen fant at ingen andre skrivere i samme klasse implementerer et kvantebestandig kryptografisk skjema for å beskytte integriteten til BIOS og fastvare per mars 2025. ² HP Smart og myHP er nå HP-appen, tilgjengelig for nedlasting på datamaskiner med Windows 10 eller 11, macOS-maskiner og for Apple- og Android-mobiltelefoner og -nettbrett. Windows-maskiner støtter ikke utskriftsfunksjoner ved lansering. Android støttes ikke i Kina ved lansering. HP-appen krever nedlasting tilgjengelig på <https://www.hp.com/hp-app>. Ikke alle HP-enheter, -tjenester og -apper er tilgjengelige i HP-appen. Visse funksjoner er bare tilgjengelig på engelsk og kan variere etter skriver og datamaskinmodell/land, og mellom stasjonære og mobile apper. HP forbeholder seg retten til å ta i bruk gebyrer for bruk av utvalgt funksjonalitet i HP-appen. Krever Internett-tilgang. HP-konto kreves for fullverdig funksjonalitet. Kun mulighet for fakssending. Nettpat og telefonstøtte er tilgjengelig i arbeidstiden og varierer fra land til land. Nettpattjenesten er lokalisert i støttede områder, og der den ikke støttes, brukes engelsk. Konferansefunksjoner som støttes varierer etter enhet og enhetskonfigurasjon. Fullstendige vilkår for bruk finnes på <https://www.hp.com/hp-app-terms-of-use> ³ Målt med ISO/IEC 24734 og utelukker første sett med tekstdokumenter. Mer informasjon finnes på <https://hp.com/go/printerclaims>. Den eksakte hastigheten vil variere med systemkonfigurasjonen, programvaren, driveren og kompleksiteten i dokumentet.

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP LaserJet Pro flerfunksjonsskriver 4113dw-skriver
Produktnummer	8X3F6A
Kontrollpanel	10,9 cm fargestrykkskjerm
Utskrift	
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftshastighet ^{13,14}	Svart (A4, normal): Opptil 45 spm ; Svart (A4, tosidig): Opptil 40 bpm ; Utskriftshastighet, svart (landscape, A5): Opptil 80 spm
Første side ut ¹⁸	Svart (A4, klar): Så raskt som 3,8 sek. ; Svart (A4, fra hvilemodus): På bare 6,1 sek
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 1200 x 1200 dpi ; Teknologi: Standard (600 ppt), detaljert (1200 ppt), Economode (600 ppt)
Månedlig kapasitet ¹⁵	Opptil 80 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum¹⁶: Opptil 4 000
Smarte skriverprogramvarefunksjoner ⁴	Automatisk tosidig utskrift og hefteutskrift, N-opp-utskrift, sortering, vannmerker, installer kun skriverdriver, TerraJet for tonerbesparelser, kan bruke en rekke forskjellige papirstørrelser og -typer
Standard skriverspråk	pwgRaster, urf, jpeg, tiff, pdf, pclxl, postScript, pdf, nativeOffice, pclm
Skrifter og skriftsnitt	110 skalerbare TrueType-skrifter
Utskriftsområde	Utskriftsmarger Topp: 5 mm, Bunn: 5 mm, Venstre: 4 mm, Høyre: 4 mm; Maksimalt utskriftsområde : 215,9 x 355,6 mm
Dobbeltsidig utskrift	Automatisk (standard)
Kopiering	
Kopieringshastighet ³	Svart (A4): Opptil 45 kpm
Kopimaskinspesifikasjoner	Tekst/foto; Tosidig kopi; Oppr. størrelse; Lysere/mørkere; Antall kopier; Tilpass til side/faktisk/egendefinert; Endre størrelse; Tilpass størrelsen; Største antall eksemplarer: Opptil 999 kopier; Forminskning/forstørring: 25 til 400 %
Skanning	
Skannehastighet ¹	Normal (A4): Opptil 38 spm / 63 bpm (sv-hv), opptil 26 spm / 38 bpm (farger) ; Tosidig utskrift (A4): Opptil 63 bpm (s-hv), opptil 38 bpm (farger)
Skannefilformat	Standard: PDF, JPG, TIFF;
Skannerspesifikasjoner	Skannertype Planskanner, ADM; Skanneteknologi: CIS (Contact Image Sensor); Skannemetoder: Knapper for skanning, kopiering, e-post eller filer på frontpanelet; HP skanneprogramvare, HP Smart; og brukerapp via TWAIN eller WIA; Twain-versjon: Versjon 2.3; Tosidig ADM-skanning: Ja; Optisk skanneoppløsning: Opptil 1200 x 1200 ppt
Avanserte skannerfunksjoner	Automatisk dokumentmater for tosidig skanning i én passering; Skann til skyen (Google Drive og DropBox); Skann til e-post med LDAP-oppslag av e-postadresse; Skann til nettverksmappe; Skann til USB; Skann til Microsoft SharePoint®; Skann til datamaskin med programvare; Faksarkiv til nettverksmappe; Faksarkiv til e-post; Faks til datamaskin; Aktiver/deaktiver faks; Hurtigsett
Anbefalt månedlig skannevolum	750 til 4000
Område som kan skannes	Maksimal mediestørrelse (planskanner): 216 x 297 mm ; Minste mediestørrelse (ADM): 102 x 127 mm Maksimal mediestørrelse (ADM): 216 x 356 mm
Bitdybde/ gråtonenivåer	24-bit / 256
Faksing	
Faks/modem	Faksing: Nei,
Smarte faksprogramvarefunksjoner	Automatisk faksreduksjon; Automatisk gjenoppringing; Utsatt sending; Videresending av faks; TAM-grensesnitt; Søppelsperre; Gjenkjenning av særskilt ringemønster; Omslagsside; Blokker faks; Faktureringskoder; Lagre og laste inn; Faksaktivitetsrapporter; Innstilling for ringeprefiks; Skriv ut fakslogg; HP digital faks
Prossessorhastighet	1200 MHz
Datalagring	Ekstra jobblagring via ekstern USB-port bak (minimum 16 GB)
Tilkobling	
Standard	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T-nettverk; 1 Hi-Speed USB 2.0 (enhet); 1 Hi-Speed USB 2.0 (vert); Selvbetjent USB; 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4 / 5 GHz) wifiradio + BLE
Mobil utskriftsfunksjon ²⁰	HP-app
Nettverksprotokoller som støttes	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (bare rå kø-støtte), Apple AirPrint™, Mopria, IPP-utskrift; Oppdagelse: SLP, Bonjour, registrering av netjtjenester; IP-konfigurasjon: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuelt), IPv6 (Stateless Link-Local og via ruter, Statefull via DHCPv6); SSL-sikkerhets- og sertifikatadministrasjon; Administrasjon: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
Nettverksfunksjoner	Ethernet, trådløst, BLE, AirPrint, Mopria
Harddisk	Ingen
Minne	Standard: 512 MB ; Maksimum: 512 MB
Mediehåndtering	
Antall papirskuffer	Standard: 2 ; Maksimum: 3
Medietyper	Papir (vanlig, EcoEFFICIENT, lett, kraftig, brevpapir, farget, brevhode, forhåndstrykt, hullark, resirkulert, grovt); konvolutter; etiketter;
Mediestørrelse	Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 76,2 x 127 til 215,9 x 355,6 mm; Skuff 2, 3: 105 x 148 til 216 x 355 mm Støttet (metrisk): Skuff 1: Letter, Legal, Executive, Oficio (8,5 x 13), 4 x 6, 5 x 8, A4, A5, B5 A6(JIS), JIS), B6 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16k (195 x 270 mm), 16k (184 x 260 mm), 16k (197 x 273 mm), postkort (JIS), dobbelt postkort (JIS), konvolutt #10, Monarch-konvolutt, konvolutt , konvolutt B5, konvolutt C5DL, A5-R, egendefinert, Statement; 3 x 5, 5 x 7, L 9 x 13 cm, Konvolutt C6, Japansk konvolutt Chou nummer 3, Japansk konvolutt Chou nummer 4; Skuff 2 og 3: Letter, Legal, Executive, Oficio 8,5 x 13, 5 x 8, A4, A5, B5 A6(JIS), B6 (JIS), Oficio 216 x 340 mm, 16k 195 x 270 mm, 16k 184 x 260 mm, 16k 197 x 273 mm, dobbelt postkort (JIS), A5-R, egendefinert, 5 x 7 ADM: Letter; Legal; A4; egendef. størrelser 102 x 127 til 216 x 356 mm
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 100-arks papirskuff 1, 250-arks papirskuff 2; 50-arks automatisk dokumentmater (ADM) Standard utkapasitet: 150-arks utskuff Ekstra innenhet: Tillegggskuff 1x550-sheet
Medievekt	Skuff 1: 60 til 200 g/m²; Skuff 2, valgfri 550-arks skuff 3: 60 til 120 g/m²
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark: 100; Konvolutter: 10; Etiketter: 40 Skuff 2: Ark: 250 Skuff 3: Ark: 550 Maksimum: Opptil 900 ark (med ekstra 550-arks papirskuff) ADM: Standard, 50 ark
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 150 ark Konvolutter: Opptil 10 konvolutter Maksimum: Opptil 150 ark
Konvoluttmater	Nei
Kompatible operativsystemer ¹⁹	Windows 11 (64-biters og ARM64); Windows 10 (32-biters, 64-biters og ARM64); Android; iOS; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26; Linux: Debian 10; Linux: Debian 11; Linux: Elementary 6P; Linux: Fedora 31; Linux: Fedora 32; Linux: Fedora 33; Linux: Fedora 34; Linux: Fedora 35; Linux: Linuxmint 20.1; Linux: Linuxmint 20.2; Linux: ManjaroLinux 20.2; Linux: ManjaroLinux 21.0.7; Linux: Mxlinux 21; Linux: OpenSuse 15.1; Linux: OpenSuse 15.2; Linux: OpenSuse 15.3; Linux: Rhel 6; Linux: Rhel 7; Linux: Rhel 8; Linux: Ubuntu 20.04; Linux: Ubuntu 20.10; Linux: Ubuntu 21.04; Linux: Ubuntu 21.10; Linux: Zorin 15; Linux: Zorin 16
Kompatible nettverksoperativsystemer	Linux; Citrix; Windows Server 2016 64-biters; Windows Server 2019 64-biters; Windows Server 2022 64-biters; Windows Server 2025 64-biters
Medfølgende programvare	Ingen programvareløsninger følger med i esken, kun på http://support.hp.com
Sikkerhetsadministrasjon	Administrasjonssikkerhet: SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x-autentisering; trådløs nettverkssikkerhet: WPA (Wi-Fi Protected Access) WPA2 WPA3, WEP-kryptering (64- og 128-bits), 802.1x-godkjenning (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) med RADIUS-servere
Skriveradministrasjon	HP Web JetAdmin-programvare; HP JetAdvantage Security Manager; Ressurssett for skriveradministrator for HP Universal Print Driver (driverkonfigurasjonsverktøy; Utrullingsverktøy – administrator for administrert utskrift); HPs innebygde nettserver; HP Insights / WXP
Mål og vekt	
Skrivermål (B x D x H) ⁹	Minste 420 x 386 x 307 mm; Maksimum: 458 x 563 x 558 mm
Skrivervekt ¹²	Ca. 12,2 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5 °C Fuktighet: 30 til 70 % RF
Lagringsforhold	Temperatur: -20 til 40 °C
Akustisk ¹⁷	Akustisk effektemisjon: 6,5 B(A) Akustisk trykkemisjon: 54 dB(A)
Strøm ⁵	Krav: 110-volts inngangsspenning: 110 til 127 V vekselstrøm (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz); 220-volts inngangsspenning: 220 til 240 V vekselstrøm (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz) (ikke to spenninger; strømforsyningen varierer for delene med nummerert utstyrskodeidentifikator); Forbruk: 548 watt (aktiv utskrift), 8,1 watt (klar), 1,08 watt (hvilemodus), 1,08 watt (auto-av / vekking ved tilkobling av LAN, aktivert ved levering), 0,06 watt (auto-av / manuelt på), 0,06 (manuelt av); Typisk strømförbruk (TEC)¹¹: 0,45 kWh/uke (Blue Angel); 0,48 kWh/uke (Energy Star 3.0); Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning
Strømsparingsteknologi	HP automatisk på-/avslåing; Hurtigstartteknologi; TerraJet-toner
Sertifiseringer	RCM (Australia), TÜV- og GS-merke (Tyskland), BSMI (Taiwan), CCC (Kina), BIS (India), KC (Sør-Korea), SIRIM (Malaysia), Kambodsja, Ukraina, EAC, øst-europeiske godkjenninger, CE-merket, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chile, Argentina, Indonesia, Singapore, Filippinene osv. Standard for elektromagnetisk stråling: CISPR 22:2008 klasse B, CISPR 32:2015 klasse B, EN 55032:2015+A11:2020 klasse B, CISPR 35:2016, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, FCC CFR 47 del 15 klasse B, ICES-003, utgave 7 klasse B, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 Blue Angel; IT ØKO-erklæring Blue Angel-samsvar¹⁰ Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – bare sikret ved bruk av originale HP-rekvista Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 300 440 V2.1.1
Opprinnelsesland	Thailand(B19, ABB, ABU, ABY, ABZ, BAZ, B13, ACQ); China(B09);
Innhold i esken ⁶	8X3F6A HP LaserJet Pro flerfunksjonsskriver 4113dw-skriver; Forhåndsinstallert HP svart original LaserJet-tonerkassett (3000 siders kapasitet); Installeringsveiledning for maskinvare; Regulatorisk brosjyre; HP-skriverprogramvare er tilgjengelig på www.hp.com/support ; Strømkabel; USB-kabel (bare AP og trådløst) ~3000 sider i svart-hvitt
Garanti	Ett års garanti med reparasjon på verksted/depot. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Kontakt leverandøren eller gå til https://hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service- og kundestøttealternativer i din region. Valgfritt og ikke inkludert ved kjøp av skriver. Opptil tre års garanti tilgjengelig ved produktregistrering innen 60 dager etter kjøpet. Dekningen er underlagt HPs garantivilkår, inkludert begrensninger, utelukkelses og regional tilgjengelighet. Registrer deg på https://h41201.www4.hp.com/WMCf.Web/landing/promotion/14227?nogoeg=1

Fotnoter

- ¹ Målt med ISO/IEC 24734 og utelukker første sett med tekstdokumenter. Mer informasjon finnes på <https://hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet avhenger av systemkonfigurasjon, program, driver og dokumentets kompleksitet.
- ² HP Smart og myHP er nå HP-appen, tilgjengelig for nedlasting på datamaskiner med Windows 10 (64-bits) eller 11; macOS-maskiner; og for Apple- og Android-mobiltelefoner og -nettbrett. Windows-PC-er støtter ikke utskriftsfunksjoner ved oppstart. HP-appen krever nedlasting tilgjengelig på <https://www.hp.com/hp-app>. Ikke alle HP-enheter, tjenester eller apper er tilgjengelige i HP-appen. Visse funksjoner er bare tilgjengelig på engelsk og kan variere etter skriver- og PC-modell/land og mellom stasjonære/mobile applikasjoner. HP forbeholder seg retten til å innføre gebyrer for bruk av utvalgte HP-app-funksjoner. Krever Internett-tilgang. HP-konto kreves for full funksjonalitet. Bare faksfunktionsjonalitet. Nettpatr og telefonstøtte er tilgjengelig i arbeidstiden og varierer fra land til land. Nettprat-tjenesten er lokalisert i støttede områder, og der den ikke støttes, brukes engelsk. Støttede konferansefunksjoner varierer etter enhets- og enhetskonfigurasjon. Fullstendige vilkår for bruk finnes på <https://www.hp.com/hp-app-terms-of-use>
- ³ Internett-tilgang kreves og må kjøpes separat. Trådløs drift er kompatibelt kun med 2,4 GHz og 5,0 GHz. Støtter både 5,0 GHz og 2,4 GHz ved å bruke opptil 12 ikke-overlappende kanaler vs. bare 3 ikke-overlappende kanaler kun for 2,4 GHz. Støtter 5,0 GHz-bånd (opptil 150 mbps) v. 2,4 GHz-bånd (opptil 72,2 mbps). Les mer på: <https://www.hp.com/go/wirelessprinting>
- ⁴ Basert på HPs interne analyse av bedriftsskrivere med forhåndsinstallert kryptering, autentisering, beskyttelse mot skadelige programmer, kvantesikker digital signatur og innledende BIOS-fastvareintegritetsbeskyttelse med automatisk selvreparerende gjenoppbygging. Analysen fant at ingen andre skrivere i samme klasse implementerer et kvantebestandig kryptografisk skjema for å beskytte integriteten til BIOS og fastvare per mars 2025.
- ⁵ HP Security Manager må kjøpes separat. Mer informasjon finnes på <https://hp.com/go/securitymanager>
- ⁶ HP-beregninger basert på normaliserte Energy Star® TEC-data for HP LaserJet Pro- og Enterprise-serier med HP TerraJet-kassetter sammenlignet med forgjengere. Se <https://hp.com/TerraJet/energysaving>
- ⁷ HP LaserJet Pro 4006/4007/4008/4112/4113/4114-skrivere er laget med minst 5 % gjenvunnet plastinnhold. Gjenvunnet plast uttrykkes som en prosentandel av total plastvekt. Gjenvunnet fra forbruker er basert på definisjonen i EPEAT-standarden for bildebehandlingsutstyr, IEEE 1680.2.
- ⁸ HPs utskriftssystemer i Office-klassen er Enterprise- og Managed-enheter med FutureSmart 4.5-fastvare eller nyere, Pro-enheter, LaserJet-modeller 200 og høyere, og deres respektive originale HP-tonerkassetter, PageWide-patroner og blekkpatroner. Inkluderer ikke HPs integrerte skrivehodekassetter. Digital sporing av forsyningskjeden, maskinvare, brikker og sikkerhetsfunksjoner for emballasje varierer lokalt etter SKU. Se <https://hp.com/cartridgesecurity>
- ⁹ Gjenvunnet plast uttrykkes som en prosentandel av total plastvekt. Du finner mer informasjon på <https://www.hp.com/tonerrecycledcontent>.
- ¹⁰ Dette HP-utskriftssystemet er tildelt Blue Angel i henhold til DE-UZ 219 i kommersiell bruk i følgende 33 land: Tyskland, Østerrike, Sveits, Frankrike, Storbritannia, Irland, Sverige, Danmark, Finland, Norge, Belgia, Nederland, Luxembourg, Italia, Spania, Portugal, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Ungarn, Kroatia, Romania, Bulgaria, Hellas, Estland, Latvia, Litauen, Serbia, Tyrkia, Israel, Marokko, Sør-Afrika.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- ¹ Skannehastigheter målt fra ADM. Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskinytelse og programvare.
- ² 80 g/m² papir
- ³ Første kopi ut fra klar og enkeltstående kopieringshastighet er målt med ISO/IEC 29183, tosidig kopieringshastighet er målt med ISO/IEC 24735, ikke medregnet første sett av testdokumenter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet varierer etter systemkonfigurasjonen, programvaren som brukes og kompleksiteten i dokumentet.
- ⁴ Jobblagringsfunksjonen krever kjøp av separat USB-flashstasjon med minimum 16 GB kapasitet.
- ⁵ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenning. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig.
- ⁶ Se <http://www.hp.com/go/toneryield> for informasjon om kapasitet for kassetten som følger med skriveren. Kapasitetsverdier målt i samsvar med ISO/IEC 19752 ved kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig, basert på bildene som skrives ut og andre faktorer.
- ⁷ Oppgitte kapasitetsverdier er basert på ISO/IEC 19752 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig, basert på bildene som skrives ut og andre faktorer. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/toneryield>.
- ⁸ EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Se <http://www.epeat.net> for registreringsstatus etter land.
- ⁹ Uten skuffer og deksler uttrukket.
- ¹⁰ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenning. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Energy Star er vanligvis basert på måling av 115 V-enheten og 230 V for Blue Angel.
- ¹¹ Rangeringen Typical Electricity Consumption (TEC) representerer vanlig elektrisitetsbruk for et produkt i løpet av én uke, i kilowattimer (kWh).
- ¹² Med kasset
- ¹³ Målt med ISO/IEC 24734, og utelukker første sett med testdokumenter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den eksakte hastigheten vil variere med systemkonfigurasjonen, programvaren, driveren og kompleksiteten i dokumentet.
- ¹⁴ Målt med ISO/IEC 24734 funksjonstest, og utelukker første sett med testdokumenter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den eksakte hastigheten vil variere med systemkonfigurasjonen, programvaren, driveren og kompleksiteten i dokumentet.
- ¹⁵ Kapasiteten er definert som det maksimale antall sider per måned med bildebehandlet utskrift. Denne verdien gjør det mulig å sammenligne produktets robusthet i forhold til andre HP LaserJet- og HP Color LaserJet-enheter, slik at det blir enklere å velge vanlige skrivere og flerfunksjonsskrivere som dekker behovet til enkeltbrukere og grupper.
- ¹⁶ HP anbefaler at antall utskrevne sider per måned er innenfor det angitte området for optimal ytelse fra enheten, basert på faktorer som intervaller for rekvissitautskifting og enhetens levetid gjennom en forlenget garantiperiode.
- ¹⁷ Testet konfigurasjon: basismodell, ensidig utskrift, A4-papir med 45 spm i snitt.
- ¹⁸ Tid for enhetens første side ut er basert på HPs interne måling av skriveraktivering frem til sideutmatning. Måling basert på industristandarden ISO/IEC 17629, som finnes på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den eksakte hastigheten vil variere med systemkonfigurasjonen, programvaren, driveren og kompleksiteten i dokumentet.
- ¹⁹ Oppdateringer av Citrix-serverversjoner utgis hvert kvartal. Oppdateringer finnes på <https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/>; Versjonsoppdateringer av Citrix XenApp og XenDesktop utgis hvert kvartal. Oppdateringer finnes på <https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/>; Citrix Ready Kit-sertifisering – se <http://citrixready.citrix.com> for den nyeste kvalifiseringen for HP-skrivere.
- ²⁰ HP Smart og myHP er nå HP-appen, tilgjengelig for nedlasting på datamaskiner med Windows 10 eller 11; macOS-maskiner; og for Apple- og Android-mobiltelefoner og -nettbrett. Windows-maskiner støtter ikke utskriftsfunksjoner ved lansering. Android støttes ikke i Kina ved lansering. HP-appen krever nedlasting tilgjengelig på www.hp.com/hp-app. Ikke alle HP-enheter, -tjenester og -apper er tilgjengelige i HP-appen. Visse funksjoner er bare tilgjengelig på engelsk og kan variere etter skriver og PC-modell/land og mellom stasjoner

