



HP Color LaserJet Enterprise Flow M880 multifunktionskrivarserie

Utformad för företag som vill påskynda och effektivisera arbetsflödena med en MFP som enkelt ansluts till användare på hela kontoret. Sätt fart på projekten med lättanvända sändnings- och efterbehandlingsalternativ plus mobila utskrifter och tryck och skriv ut-funktioner^{1,2}.



Ge arbetsgrupper den hastighet de behöver.

- Låt avdelningarna skanna bekymmersfritt: HP EveryPage identifierar potentiella fel eller missade sidor direkt.
- Hantera innehåll på ett sätt du inte trodde var möjligt med HP Flow CM Enterprise³.
- Glöm e-post – låt personalen skanna och skicka dokument till Microsoft® SharePoint® i ett enda steg.
- Gör det enkelt att effektiv med en intuitiv pekskärm och ett stort utdragbart tangentbord.

Bli mycket effektivare med mobil utskrift.

- Ge användarna enkel direktåtkomst via trådlös direktutskrift och touch to print-teknik⁴.
- Mobila utskrifter med en tryckning – möjliggör tryck och skriv ut-funktion från mobila enheter².
- Låt anställda skriva ut från mobila enheter med inbyggd utskriftsfunktion eller HP ePrint-app och programvara¹.
- Ge användarna möjlighet att skriva ut trådlöst från en iPad®, iPhone® eller iPod touch®⁷.


Investerar en gång, utöka enkelt och hantera effektivt.

- Utöka dina alternativ: du kan enkelt uppgradera den inbyggda programvaran och integrera lösningar eller enheter när det passar dig.
- Hjälp till att uppnå effektivitet i verksamheten. Övervaka och kontrollera skrivarna centralt med HP Web Jetadmin⁸.
- Tillämpa policyer på hela skrivarparken för att skydda alla HP-enheter med HP Imaging and Printing Center⁹.
- Skydda enkelt känsliga data som skickas till din MFP med en HP High-Performance Secure-hårddisk.



Håll igång verksamheten.

- Använd båda sidorna – läs in dokument snabbare med dubbelsidig skanning i ett steg.
- Skapa enkelt sökbara skannade filer, med inbyggd programvara för optisk teckenigenkänning.
- Spara tid för IT-avdelningen och gör det enkelt att skriva ut för hela företaget genom att använda en och samma drivrutin för alla HP-enheter⁴.
- Låt personalen slutföra stora jobb snabbare med ett urval av efterbehandlingsalternativ⁵.



¹ För lokala utskrifter måste den mobila enheten och skrivaren vara anslutna till samma nätverk eller också måste du använda en trådlös direktanslutning till skrivaren. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz drift. För fjärrutskrift krävs en internetanslutning till en webbansluten HP-skrivare. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. För att kunna använda trådlöst bredband måste du ha ett separat avtal för mobila enheter. Vänd dig till operatören för information om täckning och tillgänglighet i din region. Mer information finns på hp.com/go/mobileprinting.

² Touch to print-funktionen är standard på modellen HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+ D7P71A och kan väljas som ett tillval till HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+ A2W76A och M880z A2W75A. Den mobila enheten måste stödja utskrift via närfältskommunikation. En lista över kompatibla enheter finns på hp.com/go/mobileprinting.

³ HP Flow CM kanske inte är tillgängligt i alla regioner. Nätverksanslutning krävs för att överföra och hämta filer. Ytterligare programvara och licenser kan krävas.

⁴ HP Universal Print Driver är gratis och kan hämtas från www.hp.com/go/uptd.

⁵ Pappershanteringsalternativ måste köpas separat.

⁶ Trådlös direktutskrift är standard på HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+ D7P71A och kan läggas till som ett tillval till HP Color LaserJet Enterprise M880z+ A2W76A och M880z A2W75A. Mobil enhet kan kräva en app eller en drivrutin. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från skrivaren. Mer information finns på hp.com/go/wirelessprinting.

⁷ Stöder OS X® Lion, OS X Mountain Lion och följande enheter som kör iOS 4.2 eller senare: iPad® (alla modeller), iPhone® (3GS eller senare) och iPod touch® (tredje generationen eller senare). Fungerar med HP:s AirPrint-beredda skrivare och kräver att skrivaren ska vara ansluten till samma nätverk som din OS X- eller iOS-enhet. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. OS X, iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple® Inc. och är registrerade i USA och andra länder. AirPrint™ och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.

⁸ HP Web Jetadmin är gratis och kan hämtas från www.hp.com/go/webjetadmin.

⁹ HP Imaging and Printing Security Center måste köpas separat.



Produkttrundtur

HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880z+ visas:

1. Intuitiv 20,3 cm (8-tums) HP Easy Select-kontrollpanel med vridbar färgpekarskärm
2. 200-arks automatisk dokumentmatare med dubbelsidig skanning i ett svep och HP EveryPage med ultraljudsdetektering av dubbelmatning
3. Hem-knapp (tar dig tillbaka till startskärmen)
4. Skanner med glasplatta hanterar storlekar upp till A3
5. Lättåtkomlig USB-port för att spara och skriva ut filer direkt
6. Fack för att integrera lösningar i hårdvaran. 7. 500-arks utmatningsfack
8. Främre lucka ger bekväm åtkomst till HP:s tonerkassetter och trummor
9. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
10. Utdragbart tangentbord för enkel, exakt datainmatning
11. 100-arks kombimagasin 1 hanterar tunga specialmaterial upp till 220 g/m²
12. Luckor på höger sida ger åtkomst till fixeringsenheten och duplexenheten samt för att åtgärda papperstrassel
13. 500-arks pappersmagasin för materialstorlekar upp till A3
14. 3 500-arks högkapacitetsmagasin stöder A4-material
15. Åtkomstport för lås av Kensington-typ (tillval)
16. HP High-Performance Secure-hårddisk
17. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver
18. 800 MHz-processor, 1,5 GB RAM
19. Hi-Speed USB 2.0-port (för anslutning av tredjepartsenheter)
20. Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport
21. Två interna värdportar av USB 2.0-typ för tredjepartslösningar
22. Foreign Interface Harness (för anslutning av externa enheter)
23. RJ-11-faxport



Serien – en översikt



HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z multifunktionsskrivare

- HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880z: skriv ut, kopiera, skanna, sänd digitalt, faxa
- utskrifts-/kopieringshastighet på upp till 46 sid/min i svart/färg
- upp till 1200 x 1200 dpi (HP FastRes 1200)
- 1,5 GB minne
- 800 MHz-processor
- 320 GB hårddisk med kryptering
- 2 Hi-Speed USB 2.0-värd
- 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet
- 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk
- 1 Foreign Interface
- 1 hårdvaruintegreringsfack
- 2 interna USB-värdar
- 100-arks kombimagasin
- 1 x 500 arks pappersmagasin
- 3 x 500-arks pappersmagasin med ställ

HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z+ multifunktionsskrivare

- Som HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880z med 100-arks kombimagasin
- 1 x 500 arks pappersmagasin
- 1 x 3 500-arks högkapacitetsmagasin med ställ

HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z+ MFP med NFC/trådlöst direkt

- Som HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880z+ med tryck och skriv ut-funktion och NFC/trådlös direktutskrift

Rekommenderade tillbehör



A2W80A HP Color LaserJet arksamlare med häftningsfunktion

HP Color LaserJet efterbehandlare förbättrar arbetsflödeshanteringen genom att upgradera skrivaren med automatisk häftning och arksamling. Med bekväm automatisk arksamling och sortering i det extra utmatningsfacket behöver du inte titta till skrivaren lika ofta.

A2W83A HP Color LaserJet Booklet Maker/Finisher

Med HP Color LaserJet efterbehandlare kan du skapa komplexa dokument tack vare tre fack, automatisk förskjutning, inbyggd häftning och stapling samt häften med sadelhäftning och v-vikning.

J8029A HP Jetdirect 2800w tillbehör för NFC/trådlöst direkt

CC383A HP kassett med 2000 häftklamrar, 2-pack för broschyrenhet

HP häftestillbehör med klammerkassett (2 x 2000 klamrar), kompatibelt med HP Color LaserJet CP6015 skrivarserie och HP Color LaserJet CM6030/CM6040 MFP-serie.

C8091A HP häftklammer-refill (5000 häftklamrar) för arksamlare med häftningsfunktion

HPs påfyllningssatser med häftklamrar ger mer för pengarna och ser till att du inte behöver byta magasin så ofta. Varje påfyllningssats innehåller 5000 häftklamrar.

Beställningsinformation



HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z multifunktionsskrivare (A2W75A)

HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z; HP Color LaserJet-trummor för svart, cyan, magenta och gult; HP Color LaserJet originaltonerkassetter med svart, cyan, magenta och gult; CD med programdrivrutiner och dokumentation; Dokumentation (installationshandbok för maskinvara); Strömsladd; HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver (inbyggd); Automatisk duplexenhet (inbyggd); Krypterade hårddisk; 100-arks kombifack; 1 x 500 arks pappersmagasin; 3 x 500-arks pappersmagasin med ställ; Fax, faxkabel



HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z+ multifunktionsskrivare (A2W76A)

HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880z+; HP Color LaserJet-trummor för svart, cyan, magenta och gult; HP Color LaserJet originaltonerkassetter med svart, cyan, magenta och gult; CD med programdrivrutiner och dokumentation; Dokumentation (installationshandbok för maskinvara); Strömsladd; HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver (inbyggd); Automatisk duplexenhet (inbyggd); Krypterade hårddisk; 100-arks kombifack; 1 x 500 arks pappersmagasin; 1 x 3 500-arks högkapacitetsmagasin med ställ; Fax, faxkabel



HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z+ MFP med NFC/trådlöst direkt (D7P71A)

HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880z+NFC/Wireless Direct; HP Color LaserJet-trummor för svart, cyan, magenta och gult; HP Color LaserJet originaltonerkassetter med svart, cyan, magenta och gult; CD med programdrivrutiner och dokumentation; Dokumentation (installationshandbok för maskinvara); Strömsladd; HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver (inbyggd); Automatisk duplexenhet (inbyggd); Krypterade hårddisk; 100-arks kombifack; 1 x 500 arks pappersmagasin; 1 x 3 500-arks högkapacitetsmagasin med ställ; Fax, faxkabel; NFC/direktutskriftssats

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Tillbehör

A2W80A	HP Color LaserJet arksamlare med häftningsfunktion
A2W83A	HP Color LaserJet Booklet Maker/Finisher
CC383A	HP kassett med 2000 häftklamrar, 2-pack för broschyrenhet
C8091A	HP häftklammer-refill (5000 häftklamrar) för arksamlare med häftningsfunktion
A2W82A	HP Color LaserJet arksamlare med häftningsfunktion och 2/4-hålslag
A7W13A	HP LaserJet tangentbordsmall danska/franska/franska Schweiz/tyiska Schweiz
CC487A	HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 500
CZ999A	HP Color LaserJet broschyrenhet/efterbehandlingsenhet med 2/4-hålslag

Anslutning

J8029A	HP Jetdirect 2800w tillbehör för NFC/trådlöst direkt
J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver
J8026A	HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver

Förbrukningsartiklar

C1N54A	HP LaserJet C1N54A 110 V underhållssats 100 000 sidor
C1N58A	HP LaserJet C1N58A 220 V underhållssats 100 000 sidor
C1P70A	HP LaserJet, utbytessats för ADM-val Genomsnittlig kapacitet: 100 000 sidor
CF300A	HP 827A Black Original LaserJet Toner Cartridge
CF301A	HP 827A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge
CF302A	HP 827A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge
CF303A	HP 827A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge
CF358A	HP 828A Black LaserJet Image Drum
CF359A	HP 828A Cyan LaserJet Image Drum
CF364A	HP 828A Yellow LaserJet Image Drum
CF365A	HP 828A Magenta LaserJet Image Drum
D7H14A	HP LaserJet D7H14A överförings- och valssats 150 000 sidor

Service och support

U8D14E	HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Color LaserJet M880MFP
U8D17E	HP 3 års hårdvarusupport inom 4 timmar 9x5 för Color LaserJet M880MFP
U8D15E	HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Color LaserJet M880MFP
U8D16E	HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Color LaserJet M880MFP
U8D38PE	HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Color LaserJet M880MFP efter garantitiden
U8D40PE	HP 1 års support inom 4 timmar 9x5 för Color LaserJet M880MFP efter garantitiden
U8D39PE	HP 2 års maskinvarusupport nästa arbetsdag för Color LaserJet M880MFP efter garantitiden

* (J8029A) HP Jetdirect 2800w tillbehör för NFC/trådlöst direkt och (J8026A) HP Jetdirect 2700w USB trådlös printserver kan inte vara installerade samtidigt.

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>
För arbetsfödes-, enhetsadministrations- och andra lösningar, besök Global Solutions-katalogen: www.hp.com/go/gsc

Deklarerad kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på hp.com/go/learnaboutsupplies

Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra din utskrifts- och bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett expertstöd som är överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.

Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	Laser			
Utskriftshastighet	A4, svart: Upp t 46 s/min, A4 färg: Upp t 46 s/min, A4 dubbelsidigt: 43 bilder/min A3 svart: Upp t 22 sid/min, A3 färg: Upp t 22 sid/min Första sidan ut i svart/vitt (A4): Så snabbt som 11 sek, Första sidan ut i färg (A4): Så snabbt som 11 sek Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på hp.com/go/printerclaims. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.			
Processor	800 MHz			
Minne	1,5 GB. Ej utbyggbart			
Hårddisk	Standard, HP High-Performance Secure-hårddisk på minst 320 GB (AES 256 maskinvarukryptering eller senare)			
Skriv ut	Kvalitet	HP ImageREt 4800; HP FastRes 1200 (1200 dpi kvalitet), 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi); Pantone®-kalibrerad		
	Upplösning	Svart: Upp till 1200 x 1200 dpi, Färg: Upp till 1200 x 1200 dpi		
	Skrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript-emulering, nivå 3, PDF		
	Teckensnitt/fonter	105 interna skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt vid HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd Euro-symbol); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista 8-fonter (Calibri, Cambria); ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på hp.com/go/laserjetfonts		
	Utskriftskapacitet (per månad, A4)	Upp till 200 000 sidor		
	Rekommenderad sidvoly m per månad	5000 till 25 000		
	Utskriftsmarginaler (mm)	Högst upp: 2,1 mm. Vänster: 2,1 mm. Höger: 2,1 mm. Längst ned: 2,1 mm		
	Största utskriftsområde	312 x 457,2 mm		
Faxa	Modemhastighet	33,6 kbit/s		
	Telekomöverensstämmelse	Faxtelemkod: ES 203 021; R&TTE-direktiv 1999/5/EG (bilaga II) med CE-märkning (Europa); FCC avsnitt 68; andra telekomgodkännanden som krävs av enskilda länder		
	Faxminne	Inkommande fax kan lagras på disk		
	Faxupplösning	Standard: 100 x 100 dpi. Fin: 200 x 200 dpi, 256 grå nyanser. Ultrafin: 300 x 300 dpi, 256 grå nyanser		
	Snabbuppringning	Upp till 100 (kan innehålla 100 nummer vardera)		
Digital sändning	Filformat	Digital sändning: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skanna till lättåtkomlig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skriv ut från lättåtkomlig USB: PDF, PS, utskriftsfiler (.prn, .pcl, .cht)		
	Egenskaper	Standard: Skanna till e-post; Spara till nätverk; Skanna till SharePoint; Spara till USB-minne; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internetfax; OCR; Lokal adressbok; SMTP över SSL. Tillval: Tillval via HPS programvara för digital sändning (HP DSS); Skicka till mapp; Skicka till arbetsflöde; Skicka till skrivare; Autentisering; Digital fax (skicka till LAN, Internet); OCR; Lokal adressbok; via HP Embedded Capture; Registrering och validering av metadata; Dataöverföring; Hantering av skannerarbetsflöde		
Skanna	Skanningshastighet (A4)	Upp till 70 sid/min (sv/v), upp till 68 sid/min (färg); Skanningshastighet, dubbelsidigt (A4): Upp till 85 bld/min (sv/v), upp till 63 bld/min (färg)		
	Typ	Flatbädd, automatisk dokumentmatare. Färgskanning: Ja		
	Skanningsupplösning	Optisk: Upp till 600 dpi		
	Bitdjup	24-bitars		
	Gråskalenvåer	256		
	Skanningsbart område (ADM)	Minsta medieformat: 147 x 68 mm. Största medieformat: 297 x 432 mm		
Kopiera	Kopieringshastighet	A4, svart: Upp t 46 kop/min, Färg: Upp t 46 kop/min		
	Kopieringsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi		
	Flera kopior	Upp till 9999 kopior		
	Förminskning/förstoring	25 till 400 %		
Mediekapacitet	Inmatning:	Kapacitet	Vikt	
	Fack 1	ark: 100; kuvert: 10	60 till 220 g/m ²	
	Fack 2	ark: 500	60 till 220 g/m ²	
	Fack 3	A2W75A: ark: 3 x 500; A2W76A: Fack 3: ark: 1500; Fack 4: ark: 2000; D7P71A: Fack 3: ark: 1500; Fack 4: ark: 2000;	A2W75A: Fack 3, 4, 5: 60 till 220 g/m ² ; A2W76A: Fack 3, 4: 60 till 120 g/m ² ; D7P71A: Fack 3, 4: 60 till 120 g/m ² ;	A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS); RA4, SRA4, RA3, SRA3, A6, B6 (JIS), Dpostcard (JIS); Kuvert: B5, C5, C6, DL A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4 A2W75A: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), RA3, SRA3; A2W76A: A4-L, LTR-L; D7P71A: A4-L, LTR-L; A3; A4; A5; B4; B5 (JIS); B6 (JIS)
	ADF	ark: 200 (75 g/m ²)	45 till 199 g/m ²	
	Maximal inmatningskapacitet	A2W75A: Upp till 2100 ark (75 g/m ² material); A2W76A: Upp till 4100 ark (75 g/m ² material); D7P71A: Upp till 4100 ark (75 g/m ² material);		
	Utmatning:	Ark: Upp till 500 ark (75 g/m ² material). Kuvert: Upp till 60 kuvert. OH-film: Upp till 100 ark		
	Maximal utmatningskapacitet:	Upp till 3 000 ark (75 g/m ² material) med en extra utmatningsenhet.		
	Duplexutskrift: Automatisk (standard)			
Gränssnitt och anslutningar	Standard: 2 Hi-Speed USB 2.0-värd; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 1 Foreign Interface; 1 hårdvaruintegreringsficka (HIP); 2 interna USB-värdrar; 1 faxport Tillval: A2W75A: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver J8021A; HP Jetdirect 2700w USB trådlös printserver J8026A; HP Jetdirect 2800w tillbehör för NFC och trådlöst direkt J8029A; A2W76A: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver J8021A; HP Jetdirect 2700w USB trådlös printserver J8026A; HP Jetdirect 2800w tillbehör för NFC och trådlöst direkt J8029A; D7P71A: HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver J8026A;			
Passar följande operativsystem	Windows 8 (32-bitars/64-bitars), Windows 7 (32-bitars/64-bitars), Windows Vista (32-bitars/64-bitars), Windows XP (SP2 eller högre) (32-bitars/64-bitars), Windows Server 2012 (64-bitars), Windows Server 2008 (32-bitars/64-bitars), Windows Server 2008 R2 (64-bitars), Windows Server 2003 (SP1 eller högre) (32-bitars/64-bitars), Mac OS X v10.6.8, v10.7.5 Lion, v10.8 Mountain Lion. Den senaste informationen om stöd för operativsystem finns här: Air Print (support.apple.com/ku/ht4356); Android (android.com/); Citrix® och Windows Terminal Services (hp.com/go/upsd); Drivrutin för HP ePrint-programvara (hp.com/go/eprintssoftware); Linux (hplip.net); Novell (novell.com/iprint); SAP-enhetstyper (hp.com/go/sap/drivers); SAP-utskrift (hp.com/go/sap/print); UNIX® (hp.com/go/unix); UNIX® JetDirect (hp.com/go/jetdirectunix_software). De senaste drivrutinerna för de operativsystem som stöds finns på hp.com/support; gå till hp.com/support. Välj ditt land/din region. Välj Drivrutiner och nedladdningsbara filer. Ange ett produktnamn/nummer. Välj din produkt, välj drivrutinsspråk, välj operativsystem, välj drivrutiner eller fast programvara under Hämta; Om du inte har tillgång till internet kan du läsa installationsinformationen på CDN som medföljer i skrivarens förpackning.			
Nätverksprotokoll som stöds	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 och senare), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP; Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Övrigt: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint			
Lägsta systemkrav	Windows 8, Windows 7 (SP1 eller högre), Windows Vista, Windows XP (SP2 eller högre), Windows Server 2012 (64-bitars), Windows Server 2008; Windows Server 2003 (SP1 eller högre), Windows Server 2008 R2 (64-bitars); 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme; CD-ROM- eller DVD-enhet eller internetanslutning; Dedikerad USB-port (USB 1.1 eller 2.0) eller nätverksanslutning (systemkrav för operativsystemskompatibel maskinvara finns på microsoft.com). Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB ledigt hårddiskutrymme; CD-ROM- eller DVD-enhet eller internetanslutning; Dedikerad USB-port (USB 1.1 eller 2.0) eller nätverksanslutning (systemkrav för operativsystemskompatibel maskinvara finns på apple.com)			
Standardprogramvara	HP PCL 6 separat skrivardrivrutin; Länk för Mac-programvara till webben (Mac Installer); Windows Installer			
Kontrollpanel	20,3 cm färg-LCD med kapacitiv pekskärm; roterande display (justerbar vinkel); belyst kapacitiv hemknapp (för att snabbt gå tillbaka till startmenyn); Lättåtkomlig USB; Hårdvaruintegreringsfack			
Strömeförbrukning	Krav: Inspänning: 220 till 240 V- (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 5,5 A. Energiförbrukning: 1100 W (utskrift), 1100 W (kopiering), 80 W (startklar), 8,0 W (violäge), 1,2 W (automatiskt avstängd), 0,4 W (avstängd). Typisk elförbrukning (TEC): 6,319 kWh/vecka. Strömkraven baseras på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig.			
Yttermått (b x d x h)	Utan emballage: 704 x 635 x 1199 mm; Med emballage: 856 x 790 x 1567 mm			
Vikt	Utan emballage: A2W75A: 150,6 kg; A2W76A: 152,9 kg; D7P71A: 152,9 kg; ; Med emballage: A2W75A: 173,33 kg; A2W76A: 175,33 kg; D7P71A: 175,33 kg;			
Skrivarhantering	HP Web Jetadmin; HP Verktyg (Mac)			
Säkerhetshantering	Identitetshantering: Kerberos-autentisering, LDAP-autentisering, 1 000 PIN-koder för användare, avancerade autentiseringslösningar från HP och tredje part som tillval (t.ex. ID-kortläsare); Nätverk: IPsec/brandvägg med certifikat, i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering, stöd för plugin-program för WJA-10 IPsec-konfiguration, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikat, åtkomstlista; Data: Lagringskryptering, krypterad PDF och e-post, (använder FIPS 140 validerade kryptografiska bibliotek från Microsoft), säker radering, SSL/TLS (HTTPS), krypterade inloggningsuppgifter; Enhet: Plats för säkerhetslås, inaktivering av USB-port, fack för hårdvaruintegrering för säkerhetslösningar; Säkerhetshantering: Kompatibel med HP Imaging & Printing Security Center			
Driftsmiljö	Drifttemperatur: 15 till 30 °C . Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 30 °C . Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH . Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH . Förvaringstemperatur: 0 till 35 °C . Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet			
Akustik	Avgiven ljudeffekt: 7,0 B(A); Ljudtrycksnivåer: 55 dB(A)			
Certifikat	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klass A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa); andra EMC-godkännanden som krävs av enskilda länder. Reglerande normer: IEC 60950-1:2005 +A1; EN60950-1: 2006 +A1:1:2009 +A1:2010 +A1:2011; IEC 60825-1:2007 (laser-/LED-produkt av klass 1); EN 60825-1:2007 (laser-/LED-produkt av klass 1); GS-certifikat (Tyskland, Europa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; lågspänningsdirektivet 2006/95/EG med CE-märkning (Europa); andra säkerhetsgodkännanden som krävs av enskilda länder. ENERGY STAR: Ja			
Garanti	Ett års garanti med service på platsen nästa arbetsdag. Garantin kan variera mellan olika länder på grund av olika lagkrav. Gå till hp.com/support om du vill veta mer om HP:s prisbelönda service- och supportalternativ i din region.			

http://www.hp.com/se

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 10/13 4AA4-9499SVE

