

2-Port PCI Express FireWire-kort - PCIe FireWire 1394a-adapter

Product ID: PEX1394A2V2



PEX1394A2V PCI Express FireWire-kortet med 2 portar gör att du kan lägga till två FireWire 400-portar till din stationära PC. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Framtidssäkrad

Lägg till FireWire till de senaste datorerna med med PCI Express-platser. Fortsätt använda dina gamla enheter som annars inte skulle vara kompatibla med nya datorer. Detta gör att du kan ansluta IEEE 1394A FireWire-enheter som till exempel digitalkameror, externa hårddiskar, DV-videokameror, skrivare och mer.

Bred kompatibilitet

För en bred kompatibilitet har PCIE firewire-adaptorn inbyggt stöd för Windows® utan att några ytterligare drivrutiner behövs. PCI Express 1394a Firewire-kortet med 2 portar levereras utrustat med ett standard profilfäste och har ett fäste i lågprofil/halvhöjd för installation i datorer med liten formfaktor. PCI Express till Firewire-adaptorn är även kompatibel med macOS 10.10 till 10.13.

Valet från IT-proffs sedan 1985

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.

PEX1394A2V2 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut en digitalkamera till en dator med en PCI express-kortplats för att ladda ned bilder och video
- Lägg till en FireWire-port med hög hastighet till en stationär dator/server utan några FireWire-portar
- Anslut en extern hårddisk med hög hastighet till en dator med PCI Express

Funktioner

- Konstruerad med en TI 1394 OHCI-kapabel värdkontroller
- Installationsfäste i lågprofil/halvhöjd medföljer
- Två 6-stifts FireWire 400 portar, varje port har överföringshastigheter på upp till 400 Mbps
- Kompatibel med plug-and-play
- Kompatibel med PCI Express 1.1- och IEEE-standarder 1394a-2000 och 1394-1995

Hårdvara	Warranty	Lifetime
	Busstyp	PCI Express
	Gränssnitt	FireWire 400 (1394a)
	Korttyp	Standardprofil (inkl. LP-fäste)
	Portar	2
	Porttyp	Inbyggd på kort
Prestanda	Maximal dataöverföringshastighet	400 Mbps
	Typ och hastighet	FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s
Kontakt(er)	Externa portar	2 - FireWire 400 (6-stifts, IEEE 1394a)
	Kontakttyp(er)	1 - PCI Express x1
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	Tillgänglig PCI Express-kortplats
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Utseende	Färg	Grön
	Produktbredd	68.000
	Produkthöjd	17.800
	Produktlängd	8.9 cm [3.5 in]
	Produktvikt	49.000
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	117.000
	Package Height	30.000
	Package Length	142.000
	Package Width	170.000
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - PCI Express FireWire-kort 1 - Fäste i helprofil (förinstallerad) 1 - Lågprofilsfäste 1 - snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.