

# Universell dockningsstation för bärbara datorer med två 4K-bildskärmar - USB-C/USB 3.0 - 100W PD

Product ID: DK30C2DPEPUE



Omvandla din bärbara dator till en arbetsstation med två 4K-bildskärmar 60 Hz med den här universella dockningsstationen för bärbara datorer med USB-C och USB 3.0. Anslut till dubbla DisplayPort- eller HDMI-bildskärmar. Anslut USB-enheter med fyra USB 3.0-portar. Strömförsörj även din bärbara dator med USB-C via 100 W strömförsörjning.

## Universell dockningsupplevelse

USB-C- och USB 3.0-dockningsstationen ger IT-proffs en bekväm dockningslösning för kontor som använder olika sorters bärbara datorer och operativsystem. Dockningsstationen är kompatibel med Dell, HP, Lenovo, MacBook och de flesta andra bärbara datorer.

## Flexibla bildskärmsanslutningar

Dockningsstationen för två 4K-bildskärmar ansluter din bärbara dator till Ultra HD DisplayPort- eller HDMI-bildskärmar:

- 2x 4K DisplayPort upp till 4096 x 2160p vid 60 Hz
- 2x 4K HDMI upp till 4096 x 2160p vid 60 Hz
- 1x 4K DP + 1x 4K HDMI-bildskärm vid 60 Hz

Anslut till en enskild 5K-bildskärm med två DP-portar.

## 100 W strömförsörjning

Du behöver bara en enda kabel för att strömförsörja dockningsstationen och ladda din bärbara dator medan du arbetar via 100W PD för snabbare laddning med hjälp av 170W strömadaptern.

## Enkel och bekväm installation

Du kan ansluta valfri bärbar dator med kombikabeln (USB-C med tillhörande USB-A-adapter) för snabb installation. Dockningsstationen har monteringshål för arbetsstationens montering (fäste ingår ej).

## Anslutningarna du behöver

Anslut dina enheter med fyra USB 3.0-portar: 1x USB-C och 3x USB-A. Snabbladda din USB-C- eller USB-A-smarttelefon. Dockningsstationen har en GbE-port (PXE Boot-stöd) och 3,5 mm ljuduttag för headset med fyra positioner. Den har också en säkerhetslåsplats (K-plats) för att skydda mot stöld.

DK30C2DPEPUE täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



### Användning

- Skapa en arbetsstation med två bildskärmar med antingen en bärbar dator som har USB-C eller USB 3.0
- Perfekt för stora företag, verksamheter och organisationer som använder en blandning av bärbara datorer
- Effektiv i arbetsmiljöer som arbetar med känsliga data och applikationer
- Perfekt för hot-desking (hoteling eller delade arbetsstationer) med universell kompatibilitet

### Funktioner

- Universell dockningsstation för bärbara datorer med USB-C och USB 3.0. Har stöd för Mac, Windows och Chrome OS.
- Skapa en arbetsstation med två 4K-bildskärmar vid 60 Hz med flera videoutgångar: dubbel DisplayPort, dubbel HDMI eller DisplayPort + HDMI
- Strömsätt och ladda din bärbara dator med Power Delivery 3.0 upp till 100 W
- Anslut dina USB-enheter med 4 USB 3.0-portar - 1 USB-C och 3 USB-A (inklusive 1 snabbbladdningsport)
- Enkel anslutning med en unik 1 m lång kombikabel (USB-C till C med inbyggd USB-A-adapter)

<b>Hårdvara</b>	Warranty	3 Years
	4K-stöd	Ja
	Busstyp	USB-C
		USB 3.0
	Chipset-ID	DisplayLink - DL6950 Genesys Logic - GL3523 Fresco Logic - FL7102 Fresco Logic - FL7201 VIA Labs - VL160 RealTek - RTL8153 Texas Instruments - TS3A225E
	Gränssnitt	USB 3.0
	Industristandarder	USB Power Delivery Specifikation Rev. 3.0 USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 DisplayPort 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
	K-Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Skärmstöd	2
	Snabbladdningsport(ar)	Ja
<b>Prestanda</b>	Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
	Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
	Maximal digital upplösning	2x HDMI - 4096 x 2160p vid 60 Hz 2x DisplayPort - 4096 x 2160p vid 60 Hz 1x HDMI + 1x DisplayPort - 4096 x 2160p vid 60 Hz  1x 5K DisplayPort genom att använda två DP-videoportar - 5120 x 2880 @60 Hz  Även lägre upplösningar stöds. Till exempel, om max är 4096x2160p (4K) så stöds även 3840x2160p (4K), 2560x1600p och 2560x1440p.
	PXE	Ja
	Stöd för full-duplex	Ja
	Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP-stöd	Ja
	<b>Kontakt(er)</b>	Kontakttyp(er)

		<p>1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.0 Hona</p> <p>1 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts, SuperSpeed) Hona</p> <p>2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona</p> <p>1 - Ethernet Gigabit Hona</p> <p>1 - 3.5 mm minijack (4-polig) Hona</p>
<b>Mjukvara</b>	OS-kompatibilitet	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10</p> <p>macOS 10.11 - 10.12, 10.14</p> <p>Chrome OS™ v55+</p>
<b>Särskilda anmärkningar/krav</b>	<b>Obs.</b>	<p>Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din USB-C-värdport stöder USB Power Delivery och DP alt-läge.</p> <p>4K-upplösning stöds på alla 4 video-portar. En 4K-kompatibel DisplayPort- eller HDMI-skärm behövs för att få upplösningar på upp till 4k x 2k</p> <p>Prestandan kan begränsas vid anslutning till en USB 2.0-värdport eller vid användning av en USB 2.0-värdanslutningskabel (USB 3.0-värdkabel medföljer)</p> <p>USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1 och ger hastigheter på upp till 5 Gbps</p> <p>5K-upplösning stöds genom att ansluta två DisplayPort-videoportar till en enda 5K-skärm. En 5K-kapabel skärm behövs för att uppnå 5K (5120 x 2880 60 Hz)-upplösningar</p> <p>Dockningsstationen ansluter till USB Type-C-porten eller USB Type-A-porten på din bärbara dator.</p>
	System- och kabelkrav	Dator med USB-C och en ledig USB Type-C-port eller en dator med USB-3.0 och en ledig USB Type-A-port
<b>Ström</b>	Inspänning	100 ~ 240 AC
	Inström	2.5 A
	Kontakttyp	N
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Delivery	100W
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Strömförbrukning	170 W
	Utspänning	20V DC
	Utström	8.5 A
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

	Luftfuktighet	0~95 % RH
<b>Utseende</b>	Färg	Svart och Rymdgrå
	Kabinettyp	Av plast
	Produktbredd	80 mm [3.1 in]
	Produkthöjd	30 mm [1.2 in]
	Produktlängd	220 mm [8.7 in]
	Produktvikt	280 g [9.9 oz]
	<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - Dockningsstation
		1 - USB-C-kabel (med tillhörande USB-C till USB-A-adapter)
		1 - universell strömadapter (UK, EU)
		1 - snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.