



# HP LaserJet Pro MFP M227-serien

## Håll dig steget före

Du får fler sidor, högre prestanda och bättre säkerhet <sup>1</sup> från en HP LaserJet Pro MFP med JetIntelligence-tonerkassetter. Jobba snabbare på ditt företag: Skriv ut dubbelsidiga dokument och skanna, kopiera, faxa och hantera för att maximera effektiviteten.



HP LaserJet Pro MFP M227sdn



HP LaserJet Pro MFP M227fdw

## Höjdpunkter

- Skriva ut, skanna, kopiera och faxa (M227fdn/fdw)
- Hög utskriftshastighet (28 sid/min A4)
- Automatisk dubbelsidig utskrift som standard
- Skanna till e-post, USB och nätverksmappar (M225dw)
- LCD med 2 rader (M227sdn/fdn) och 6,9 cm färgpekskärm (M227fdw)
- Automatisk dokumentmatare för 35 ark
- HP ePrint, Apple AirPrint
- WiFi Direct-utskrift, NFC touch-to-print (M227fdw)
- JetIntelligence



2-sided printing



High yield toner cartridge



Wireless



Automatic document feeder



Wireless direct



Ethernet

## Snabb utskrift, låg energiförbrukning

- Skriv ut, skanna, kopiera och faxa med en kompakt multifunktionslaserskrivare som ryms på små arbetsytor.
- Skriv ut i den hastighet som verksamheten kräver med snabb dubbelsidig utskrift – första sidan ut på bara 7 sekunder.<sup>2</sup>
- Hjälptill att spara energi med HP Auto-On/Auto-Off-teknik.<sup>3</sup>
- Få jobbet gjort och skanna till e-post, USB och nätverksmappar från en 6,9 cm färgpekskärm.<sup>4</sup>

## Mobila utskrifter på ett enkelt sätt

- Dra nytta av enkla inställningar och skriv ut och skanna från telefonen med HP Smart-appen.<sup>5</sup>
- Skriv enkelt ut från en mängd olika smarttelefoner och plattor.<sup>6</sup>
- Skriv ut från din mobila enhet med Wi-Fi Direct<sup>®</sup> och NFC touch-to-print-teknik utan nätverk.<sup>7,8</sup>
- Skicka utskrifter från din smarttelefon, platta eller dator till alla företagets skrivare med hjälp av Google Cloud Print™ 2.0.<sup>9</sup>

## Hög HP-säkerhet

- Den här skrivaren hjälper till att upptäcka, stoppa och meddela säkerhetsöverträdelser.
- Inkluderar skrivskyddat minne som förhindrar intrång via malware.
- Använd policybaserade och fullständiga skyddsfunktioner med tillvalet HP JetAdvantage Security Manager.<sup>10</sup>

## HP-kvalitet, utskrift efter utskrift

- Producera skarp text, djupa svarta nyanser och skarpa linjer med svart precisionstoner.
- Låt dig inte luras av kassetter som liknar HP original. Se till att du får den kvalitet du betalar för.
- Skriv ut mer än dubbelt så många sidor som med standardkassetter med HP originaltonerkassetter med hög kapacitet som tillval.<sup>11</sup>
- Få fler sidor än någonsin tidigare<sup>1</sup> och spåra återstående sidor för att se till att ni får det ni betalar för.<sup>12</sup>

## Produkt Rundtur

### HP LaserJet Pro MFP M227fdw (visas med öppet pappersfack)

1. Automatisk dokumentmatare för 35 ark
2. Flatbäddsskanner hanterar papper upp till 216 x 297 mm
3. 6,9 cm färgpekskärm
4. Lättåtkomlig USB-port
5. Automatisk dubbelsidig utskrift.
6. Faxport, Hi-Speed USB 2.0-port, Fast Ethernet-nätverksport, åtkomstport för lås (tillval)
7. 100-arks utmatningsfack
8. Wi-Fi Direct-utskrift och NFC med touch-to-print-funktion
9. Lock på ovansidan för åtkomst till tonerkassetter
10. Prioriterat fack för 10 ark
11. 250-arks kombifack (visas öppet)
12. Inbyggt trådlöst nätverk (802.11b/g/n)



## Serien – en översikt



Modell	HP LaserJet Pro MFP M227sdn	HP LaserJet Pro MFP M227fdw	HP LaserJet Pro MFP M227fdn
Produktnummer	G3Q74A	G3Q75A	G3Q79A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna	Skriv ut, kopiera, skanna, fax	
Fax	Nej	Ja	
Utskriftshastighet	Upp till 28 sid/min, 18 bld/min dubbelsidigt		
Automatisk dubbelsidig utskrift.	Automatisk (standard)		
Kontrollpanel	2-radig LCD;	6,9 cm LCD-pekskärm (färggrafik)	2-raders LCD-skärm med alfanumerisk knappsats
ADM	Ja, 35 ark		
Nätverk	Inbyggt Ethernet	Inbyggt Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n	Inbyggt Ethernet
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint; AirPrint 1.5 sensor för medieidentifiering; Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint; Wi-Fi Direct-utskrift; AirPrint 1.5 sensor för medieidentifiering; Google Cloud Print™ 2.0; NFC med touch-to-print-funktion aktiverad	HP ePrint; AirPrint 1.5 sensor för medieidentifiering; Google Cloud Print™ 2.0

## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	CF230A HP 30A svart original LaserJet-tonerkassett (1 600 sidor)
	CF230X HP 30X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (3 500 sidor)
	CF232A HP 32A original LaserJet-bildtrumma (23 000 sidor)
	CHP110 HP kontorspapper - 500 ark/A4/210 x 297 mm ()
Service och support	UH764E HP 3 års Care Pack med retur till depå-support UH757E HP 3 års Care Pack med utbyte nästa arbetsdag för LaserJet-skrivare UH764E HP 3 års Care Pack med retur till depå-support för LaserJet-skrivare (UH764E: Mellanöstern, Afrika, Sydafrika, Israel, Turkiet, UH757E: Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Grekland, Ungern, Polen, Slovakien, UH764E: Mellanöstern, Afrika, Sydafrika, Israel, Turkiet)

## Tekniska specifikationer

Modell	HP LaserJet Pro MFP M227sdn	HP LaserJet Pro MFP M227fdw	HP LaserJet Pro MFP M227fdn
Produktnummer	G3Q74A	G3Q75A	G3Q79A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna	Skriv ut, kopiera, skanna, fax	
Kontrollpanel	LCD-display med 2 rader text; Knappar (OK, tillbaka, framåt/bakåt, avbryt, antal kopior, mörkare/ljusare, kopieringsmeny, starta kopiering, huvudinstallation); 2 LED-lampor (klar, varning)	Pekskärm på 6,9 cm (2,7 tum), LCD (färggrafik)	2-raders LCD-skärm; Knappar (OK, tillbaka, framåt/bakåt, avbryt, antal kopior, mörkare/ljusare, kopieringsmeny, starta kopiering, huvudkonfigurering, återuppringning, alfanumerisk knappsats, starta fax); 2 LED-lampor med lysdioder (klar, varning)
Skriv ut			
Utskriftsteknik	Laser		
Utskriftshastighet <sup>1</sup>	Svart (A4, normal) Upp t 28 sid/min ; Svart (A4, dubbelsidig): Upp till 18 bilder/min;		
Första sidan ut <sup>2</sup>	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 6,4 sekunder; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 7,7 sek;	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 6,8 sek; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 8,1 sek;	Svart (A4, startklar): På bara 6,6 sek; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 6,8 sek;
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 1200 x 1200 dpi; Teknik: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200;		
Kapacitet per månad <sup>3</sup>	Upp till 30,000 sidor A4; <b>Rekommenderad sidovolymer per månad<sup>4</sup></b> : 250 till 2 500		
Smarta programfunktioner i skrivaren	AirPrint 1.5 med sensor för medieidentifiering, Instant-on-teknik, HP auto-on/auto-off-teknik, JetIntelligence-tonerkassetter, dubbelsidig utskrift	AirPrint 1.5 med sensor för medieidentifiering, Instant-on-teknik, HP Auto-On/Auto-Off-teknik, JetIntelligence-tonerkassetter, Mopria-certifierad, Wi-Fi Direct-utskrift, dubbelsidig utskrift; HP Smart-app	AirPrint®, Instant-on-teknik, HP Auto-On/Auto-Off-teknik, JetIntelligence- tonerkassetter, dubbelsidig utskrift
Standardutskriftsspråk	PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG		
Teckensnitt och typsnitt	84 skalbara TrueType-teckensnitt		
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 4 mm, Underkant: 4 mm, Vänster: 4 mm, Höger: 4 mm; Maximalt utskriftsområde: 206 x 348 mm		
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)		
Kopiera			
Kopieringshastighet <sup>5</sup>	Svart (A4): Upp t 28 kop/min		
Kopieringsspecifikationer	Antal kopior; Ljusare/mörkare; Optimerar; Papper; Kopiering av flera sidor; Sortering; Utkastläge; <b>Maximalt antal kopior</b> : Upp till 99 kopior; <b>Kopieringsupplösning</b> : 600 x 600 dpi; <b>Förminskning/förstoring</b> : 25 till 400 %;		
Skanna			
Skanningshastighet <sup>6</sup>	Normal (A4): Upp t 15 sid/min;		
Filformat för skanning	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF		

Modell	HP LaserJet Pro MFP M227sdn	HP LaserJet Pro MFP M227fdw	HP LaserJet Pro MFP M227fdn
Produktnummer	G3Q74A	G3Q75A	G3Q79A
Skannerspecifikationer	Skannertyp: ADM, flatbädd; Skanningsteknik: CIS; Metoder för inläsning vid skanning: Skanning via HP LaserJet-programvara eller TWAIN-kompatibel eller WIA-kompatibel programvara; <b>Twain-version:</b> Version 1.9 (äldre OS); Version 2.1 (Windows 7 och senare); <b>Dubbesidig ADM-skanning:</b> Nej; <b>Maximal skanningsstorlek (flatbädd):</b> 215,9 x 297 mm; <b>Optisk skanningsupplösning:</b> Upp till 300 dpi (färg och svartvitt, ADM); Upp till 600 dpi (färg, flatbädd); Upp till 1 200 dpi (svartvitt, flatbädd)	Skannertyp: ADM, flatbädd; Skanningsteknik: CIS; Metoder för inläsning vid skanning: Kontrollpanel på framsidan, skanning via HP LaserJet-programvara eller TWAIN-kompatibel eller WIA-kompatibel programvara; <b>Twain-version:</b> Version 1.9 (äldre OS); Version 2.1 (Windows 7 och senare); <b>Dubbesidig ADM-skanning:</b> Nej; <b>Maximal skanningsstorlek (flatbädd):</b> 215,9 x 297 mm; <b>Optisk skanningsupplösning:</b> Upp till 300 dpi (färg och svartvitt, ADM); Upp till 600 dpi (färg, flatbädd); Upp till 1 200 dpi (svartvitt, flatbädd)	Skannertyp: ADM, flatbädd; Skanningsteknik: CIS; Metoder för inläsning vid skanning: Skanning via HP LaserJet-programvara eller TWAIN-kompatibel eller WIA-kompatibel programvara; <b>Twain-version:</b> Version 1.9 (äldre OS); Version 2.1 (Windows 7 och senare); <b>Dubbesidig ADM-skanning:</b> Nej; <b>Maximal skanningsstorlek (flatbädd):</b> 215,9 x 297 mm; <b>Optisk skanningsupplösning:</b> Upp till 300 dpi (färg och svartvitt, ADM); Upp till 1 200 dpi (färg och svartvitt, flatbädd)
Avancerade skanningsfunktioner		Skanna till e-post och nätverksmappar	
Skanningsbar yta	<b>Minimal mediastorlek (flatbädd):</b> Nej <b>Maximal mediastorlek (flatbädd):</b> 215,9 x 297 mm; <b>Minimal mediastorlek (ADM):</b> 148,5 x 210 mm <b>Maximal mediastorlek (ADM):</b> 215,9 x 355,6 mm		
Bitdjup/gråskalenivåer	24-bitars / 256		
Digital sändning		Standard: Skanna till e-post; Skanna till nätverksmap	
<b>Faxa</b>			
Faxa	, Nej	Ja, 33,6 kbit/s	
Faxspecifikationer		<b>Faxminne:</b> Upp till 1 000 sidor; <b>Faxupplösning:</b> Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi; Ultrafin: 300 x 300 dpi (med halvtoner); <b>Snabbuppringning:</b> Upp till 120 nummer (119 gruppnummer)	
Smarta faxprogramfunktioner		Faxadressbok; Kortnummer; Faxbetalningskoder; Arkivering och vidarebefordran av fax; Spärra inkommande fax	Faxadressbok; Kortnummer; faxbetalningskoder; Arkivering och vidarebefordran av fax; Spärra inkommande fax
Processorhastighet	800 MHz		
<b>Anslutning</b>			
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100Base-TX	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Hi-Speed USB 2.0 (värd); 1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 telefonlinje (in); 1 telefonlinje (ut); Trådlöst; NFC	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 telefonlinje (in); 1 telefonlinje (ut)
Trådlöst	Nej	Inbyggt Wi-Fi 802.11b/g/n	Nej
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint; AirPrint 1.5 sensor för medieidentifiering; Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint; Wi-Fi Direct-utskrift; AirPrint 1.5 sensor för medieidentifiering; Google Cloud Print™ 2.0; NFC med touch-to-print-funktion aktiverad	HP ePrint; AirPrint®; Google Cloud Print™ 2.0
Stöd för nätverksprotokoll	TCP/IP: IPv4; IPv6; IP direktläge; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/IPv6; WINS; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS		
Nätverksfunktioner	10/100 Ethernet		
Minne	<b>Standard:</b> 256 MB; <b>Maximal:</b> 256 MB		
<b>Mediekapacitet</b>			
Antal pappersfack	<b>Standard:</b> 1 huvudfack, plus 10-arksfack för prioriterad matning ; <b>Maximal:</b> 1 huvudfack plus 10-arks prioriterad matning		
Medietyper	Papper (laser, vanligt, foto, grovt, velång), kuvert, etiketter, kortpapper, vykort		
Mediastorlek	; <b>Stöds (metrisk):</b> A4; A5; A6; B5 (JIS) ; <b>ADM:</b> A4		

Modell	HP LaserJet Pro MFP M227sdn	HP LaserJet Pro MFP M227fdw	HP LaserJet Pro MFP M227fdn
Produktnummer	G3Q74A	G3Q75A	G3Q79A
Mediekapacitet	Standardinmatning: 250-arks pappersmagasin, 10-arks fack för prioriterad matning Standardutmatning: 150-arks utmatningsfack ADM: 35 ark		Standardinmatning: 250-arks pappersmagasin, 10-arks fack för prioriterad matning Standardutmatning: 150-arks utmatningsfack ADM: Standard, 35 ark
Medievikt	60 till 163 g/m <sup>2</sup> ; ADM: 70 till 90 g/m <sup>2</sup>		
Inmatningskapacitet	Fack 1: Ark: 10; kuvert: 10 Fack 2: Ark: 250; kuvert: 10 Maximal: Upp till 260 ark ADM: 35 ark		Fack 1: Ark: 10; kuvert: 10 Fack 2: Ark: 250; kuvert: 10 Maximal: Upp till 260 ark ADM: Standard, 35 ark
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 150 ark Kuvert: Upp till 10 kuvert Maximal: Upp till 150 ark		
Kompatibla operativsystem <sup>7</sup>	Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32-bitars/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: endast 32-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8; Apple OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB ledigt hårddiskutrymme, internet krävs, USB; Linux (mer information finns på <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> ); Unix (mer information finns på <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> )		
Kompatibla nätverkoperativsystem	Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32-bitars/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: endast 32-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8; Apple OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB ledigt hårddiskutrymme, internet krävs, USB; Linux (mer information finns på <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> ); Unix (mer information finns på <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> )		
Lägsta systemkrav	Windows: Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32-bitars/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: endast 32-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8; Mac: Apple OS X Sierra (v10.12), OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), 1 GB ledigt hårddiskutrymme, internet krävs, USB-port		
Medföljande program	Windows OS: Installationsprogram för HP-programvara, avinstallationsprogram för HP-programvara (exkl. Win8+), HP PCL6 skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), HP Connected, enhetsinstallation och -programvara, HP Printer Assistant, HPs produktförbättringsstudie, användarhandböcker online, HP skanningsdrivrutin, HP skanningsprogram, HP faxdrivrutin (endast 4:1-paket), HP faxprogram (endast 4:1-paket); Mac OS: Välkomstkärm (omdirigerar användare till <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> eller OS App-källa för LaserJet-programvara)		
Säkerhetshandtering	Lösenordsskyddad inbyggd webbserver i nätverket, aktivera/inaktivera nätverksportar, ändring av lösenord till SNMPv1-community	Lösenordsskyddad inbyggd nätverkswebbserver; Aktivering/inaktivering av nätverksportar; Lösenordsändring för SNMPv1-community; 802.1x-autentisering	
Skrivarhantering	HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP verktygslåda; HP JetAdvantage Security Manager		
Mått och vikt			
Skrivarens mått (B x D x H) <sup>8</sup>	Lägsta 403 x 407,4 x 311,5 mm; Maximal: 403 x 624,4 x 455,6 mm;		
Emballagets yttermått (B x D x H)	490 x 392 x 490 mm		
Skrivarens vikt	9,4 kg		
Vikt inklusive emballage	13,2 kg		
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 32,5 °C; Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet		
Lagringsvillkor	Temperatur: -20 till 60 °C; Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet		
Akustik	Ljudeffekt: 6,6 B(A) (utskrift av 28 sid/min); Ljudtryck: 52 dB(A)		
Strömförsörjning <sup>9</sup>	Krav: Ingångsspänning: 220 till 240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz, 3,3 A; Energiförbrukning: 475 W (aktiv utskrift), 4,5 W (startklar), 1,0 W (viloläge), 0,8 W (auto av/wake on USB, aktiveras vid leverans); Typisk elförbrukning (TEC) <sup>10</sup> : Blue Angel: 0,941 kWh/vecka; Energy Star: 0,926 kWh/vecka; Nättaggregatstyp: Intern;	Krav: Ingångsspänning: 220 till 240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz, 3,3 A; Energiförbrukning: 475 W (aktiv utskrift), 4,5 W (startklar), 1,0 W (viloläge), 0,8 W (auto av/wake on USB, aktiveras vid leverans); Typisk elförbrukning (TEC) <sup>10</sup> : Blue Angel: 0,941 kWh/vecka; Energy Star 3.0: 0,353 kWh/vecka; Nättaggregatstyp: Intern;	
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik	HP auto-on/auto-off-teknik	
Certifikat <sup>11</sup>	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klass B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 ENERGY STAR <sup>®</sup> -kvalificerad; CECP; Telekomöverensstämmelse: Nej	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klass B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 ENERGY STAR <sup>®</sup> -kvalificerad; CECP; Telekomöverensstämmelse: Trådlös telekommunikation: EU R&TTE-direktiv 1999/5/EG, EN 301 489-1 V1.9.2/EN 301 489-17 V2.2.1, EN 300 328 V1.9.1/EN301 893 V1.8.1; Faxtelekom: ES 203 021, R&TTE-direktiv 1999/5/EG (Annex II) med CE-märkning (Europa)	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 klass B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC titel 47 CFR, del 15 klass B/ICES-003, utgåva 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012 ENERGY STAR <sup>®</sup> -kvalificerad; CECP; Telekomöverensstämmelse: Faxtelekom: ES 203 021; R&TTE-direktiv 1999/5/EG (bilaga II) med CE-märkning (Europa); andra säkerhetsgodkännanden för telekommunikation enligt krav från de enskilda länderna
Blue Angel-anpassad	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – endast säkerställd vid användning av HP-originaltillbehör		
Ursprungsland	Tillverkad i Vietnam		
Medföljer <sup>12</sup>	HP LaserJet Pro MFP M227sdn; HP svart LaserJet-tonerkassett (1 600 sidor); HP LaserJet-bildtrumma (23 000 sidor); Strömkabel; Komma igång-guide; Installationsanvisningar; Supportbroschyr; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM	HP LaserJet Pro MFP M227fdw; HP svart LaserJet-tonerkassett (1 600 sidor); HP LaserJet-bildtrumma (23 000 sidor); Strömkabel; Komma igång-guide; Installationsanvisningar; Supportbroschyr; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; USB-kabel; Telefonsladd	HP LaserJet Pro MFP M227fdn; HP svart LaserJet-tonerkassett (1 600 sidor); HP LaserJet-bildtrumma (23 000 sidor); Strömkabel; Komma igång-guide; Installationsanvisningar; Supportbroschyr; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM
Garanti	Ett års utbytesgaranti. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.		

## Fotnoter

- <sup>1</sup> Baserat på ISO/IEC 19752-kassettkapacitet för HP 30A svart original LaserJet-tonerkassett jämfört med HP 83A svart original LaserJet-tonerkassett, och HP 30X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet jämfört med HP 83X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>2</sup> Uppmätt enligt ISO/IEC 17629. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- <sup>3</sup> Möjligheten att använda HP Auto-On/Auto-Off-funktioner beror på skrivaren och inställningarna.
- <sup>4</sup> Kräver en Internet-anslutning till skrivaren. Tjänsterna kan behöva registreras. Programmets tillgänglighet varierar beroende på land, språk och avtal. Mer information finns på [hpcnected.com](http://hpcnected.com).
- <sup>5</sup> Kräver HP Smart-appen. Vilka funktioner som kan styras varierar mellan olika mobila operativsystem. Fullständig lista över operativsystem som stöds och information finns på <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Information om lokala utskriftskrav finns på <http://hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>6</sup> Information om lokala utskriftskrav finns på <http://hp.com/go/mobile printing>.
- <sup>7</sup> Kompatibel mobil enhet med NFC-utskriftsfunktion krävs. En lista över kompatibla enheter med NFC-utskriftsfunktion finns på <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.
- <sup>8</sup> Funktionen stöds på vissa skrivare. Före utskrift måste mobila enheter anslutas direkt till en MFP eller skrivare med stöd för Wi-Fi Direct®. En app eller en drivrutin kan behövas beroende på vilken mobil enhet som används. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
- <sup>9</sup> Registrering på Google Cloud Print™ och ett Google-konto krävs. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>10</sup> Baserat på HPs interna undersökningar av konkurrenternas erbjudanden (jämförelse av enhets säkerhet januari 2015) och lösningsrapport för HP JetAdvantage Security Manager 2.1 från Buyers Lab, 2/2015. Kräver separat köp. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- <sup>11</sup> Baserat på ISO 24711 kassettkapacitet för HP 30X svarta original LaserJet-tonerkassetter med hög kapacitet jämfört med HP 30A svarta original LaserJet-tonerkassetter. Mer information finns på <http://www.hphp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>12</sup> Jämfört med tonerkassettmätare för tidigare HP-produkter.

## Avsägelse angående tekniska specifikationer

- <sup>1</sup> Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- <sup>2</sup> Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- <sup>3</sup> Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Detta värde kan användas för att jämföra produktens prestanda med andra LaserJet- eller HP Colour LaserJet-produkter och hjälper dig välja rätt skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos anslutna individer eller grupper.
- <sup>4</sup> HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.
- <sup>5</sup> Första kopian ut och kopieringshastighet uppmätta enligt ISO/IEC 29183, där den första uppsättningen av testdokument inte är inkluderad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- <sup>6</sup> Uppmätt enligt ISO/IEC 17991, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration och dokumentets komplexitet.
- <sup>7</sup> Windows XP® (64-bitars) och Windows Vista® (64-bitars) stöds inte; Alla "kompatibla operativsystem" stöds inte med MEDFÖLJANDE programvara; Komplet programvarulösning är endast tillgänglig för Windows 7 och senare; Äldre Windows-operativsystem (XP, Vista och motsvarande servrar) har endast utskriftsdrivrutiner; För Windows Server 2003 32-bitars och 2008 32-bitars och 64-bitars, 2008 R2 64-bitars, 2012 64-bitars, 2012 R2 64-bitars är endast utskriftsdrivrutin installerad; Windows RT OS för plattor (32-/64-bitars) använder en förenklad HP-utskriftsdrivrutin inbyggd i RT OS; Linux-system använder HPLIP-programvara i operativsystemet.
- <sup>8</sup> Måtten varierar för olika konfigurationer.
- <sup>9</sup> Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Värden för strömförbrukningen baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.
- <sup>10</sup> Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-värden baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.
- <sup>11</sup> EPEAT-registrerad där det är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Gå till <http://www.epeat.net> för att visa registreringsstatus efter land.
- <sup>12</sup> HP 30A svart original LaserJet-tonerkassett (1 600 sidor), HP 32A original LaserJet-bildtrumma (23 000 sidor). Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA 4AA6-7490, Mars 2021

--

