



HP Neverstop Laser MFP 1202nw

En tonerbehållare helt utan kablar med hög kapacitet som skannar och sparar upp till 60 % toner.^{1,2}

Exceptionellt värde direkt från första användning – spara upp till 60 % toner¹ med toner för 5 000 sidor som levereras med skrivaren.² Skriv ut, skanna och kopiera och fyll på toner på endast några sekunder med en helt kladdfri upplevelse.³ Skriv ut och skanna från i stort sett var som helst med appen HP Smart.⁴



Höjdpunkter

- Skriv ut, skanna och kopiera
- Svartvita utskrifter med upp till 20 sid/min
- Toner för 5 000 sidor levereras med skrivaren
- Påfyllningsbar toner
- Trådlös utskrift med WiFi Direct (endast modell w)
- Kompatibel med appen HP Smart
- Ethernet- och WiFi Direct-anslutningar
- Inmatningskapacitet på upp till 150 ark
- Ethernet-anslutning (endast modell n)

Spara upp till 60 % toner varje gång du fyller på¹

- Du kan räkna med att spara på toner direkt från första användning.¹ Spara upp till 60 % toner varje gång du fyller på.¹
- Skriv ut 5 000 sidor direkt med medföljande tonerbehållare.²
- Ta dig igenom dagens alla arbetsuppgifter med prestandan hos en mångsidig MFP – skriv ut, skanna och kopiera.
- Verksamheten behöver inte vänta på skrivaren. Hjälper dig att få ut det mesta av din driftstid med snabba utskriftshastigheter.

Toner som du kan fylla på, på ett par sekunder och helt utan kladd³

- Få en helt kladdfri upplevelse,³ och återställ enkelt tonernivåerna med ett tonerpåfyllningskit.⁶
- Denna innovativa laserskrivare levererar enastående kvalitet sida efter sida.
- Skapa knivskarpa texter med djärv svärta för svartvita dokument med högsta kvalitet.
- HP Neverstop med HP Toner Reload Kit i original uppfyller miljömärkningskrav inklusive Blue Angel.

Spara tid genom att skriva ut från i stort sett var som helst⁴

- Skriv ut, skanna och kopiera var du vill och ta emot aviseringar på din telefon med appen HP Smart.⁴
- Enkel delning av resurser – åtkomst och utskrift via trådlösa nätverk och Ethernet.⁵
- Anslut en mobil enhet direkt till skrivaren – smidig utskrift utan nätverksåtkomst.⁷
- Spara tid och ta bort steg i repetitiva arbetsuppgifter med anpassningsbara genvägar som tar hjälp av Smart Tasks.⁴

Produkttrundtur

HP Neverstop Laser MFP 1202nw

1. LCD-bildskärm med ikoner
2. HP Smart – app för mobila utskrifter
3. 100-arks utmatningsfack
4. Flatbäddsskanner
5. Hi-Speed USB 2.0-port
6. 20 sidor/min (A4)
7. Inbyggt trådlöst nätverk och Wi-Fi Direct-utskrift. Inbyggt Ethernet.
8. Inmatningsfack för 150 ark
9. Förinstallerad HP originaltoner som ger upp till 5 000 sidor



Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	
Service och support	UB4Y5E HP 3 års standardservice med utbyte för Neverstop laser 1200 UB4Y2E HP 3 års service nästa arbetsdag med utbyte för Neverstop laser 1200

Tekniska specifikationer

Modell	HP Neverstop Laser MFP 1202nw
Produktnummer	5HG93A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna
Kontrollpanel	ICON LCD
Skriv ut	
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftshastighet	Svart (A4, normal): Upp till 20 sid/min;
Första sidan ut	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 8,5 sek; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 15 sek;
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 600 x 600 x 2 dpi; Teknik: HP FastRes 1 200 (600 x 600 dpi);
Kapacitet per månad	Upp till 20,000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad: 250 till 2 500 sidor
Smarta programfunktioner i skrivaren	Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, HP auto-på/auto-av, Wi-Fi Direct, appen HP Smart, HP Smart Task
Standardutskriftsspråk	PCLm5; URF; PWG
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 2 mm, Underkant: 2 mm, Vänster: 2 mm, Höger: 2 mm; Maximalt utskriftsområde : 216 x 356 mm
Dubbelsidig utskrift	Manuell (stöd för drivrutiner finns)
Kopiera	
Kopieringshastighet	Svart (A4): Upp till 14 kop/min
Kopieringsspecifikationer	Antal kopior; Ljusare/mörkare; Optimerar; Papper; Maximalt antal kopior: Upp till 99 kopior; Förminskning/förstoring: 25 till 400 %
Skanna	
Filformat för skanning	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Skannerspecifikationer	Skannertyp Flatbädd; Skanningsteknik: D-CIS; Twain-version: Version 2.1 (Windows 7 och senare); Maximalt skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 216 x 297 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 600 ppi
Avancerade skanningsfunktioner	Nej
Skanningsbar yta	Maximalt mediestorlek (flatbädd): 216 x 297 mm
Bitdjup/gråskalenivåer	24-bitars / 256
Processorhastighet	500 MHz
Anslutning	
Standard	Hi-Speed USB 2.0-port; Inbyggt WiFi 802.11b/g/n; Snabbt Ethernet 10/100 bas
Trådlöst	Ja
Kapacitet för mobil utskrift ¹	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Appen HP Smart; Mopria™-certifierad; Wi-Fi® Direct-utskrift
Stöd för nätverksprotokoll	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP direktläge; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS
Hårddisk	Inga
Minne	Standard: 64 MB ; Maximal: 64 MB
Mediekapacitet	
Antal pappersfack	Standard: 1 inmatningsfack ; Maximal: 1 inmatningsfack
Medietyper	Vanligt papper; Tjockt papper; Finpapper; Etikett; Tunt papper; Kuvert
Mediестorlek	Anpassad (metrisk): 105 x 148,5 mm till 216 x 356 mm Stöds (metrisk): A6; A5; A4; nr.10 kuv; C5-kuv; DL-kuv; B5(JIS); Oficio 216 x 340; 105 x 148,5 mm till 216 x 356 mm

Modell	HP Neverstop Laser MFP 1202nw
Produktnummer	5HG93A
Mediekapacitet	Standardinmatning: Inmatningsfack för 150 ark Standardutmatning: 100-arks utmatningsfack
Medievikt	60 till 120 g/m ²
Inmatningskapacitet	Fack 1: Ark: 150; Kuvert: 1 Maximal: Upp till 150 ark
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 100 ark Maximal: Upp till 100 ark
Kompatibla operativsystem	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v 10.11), macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), 1,5 GB ledigt hårddiskutrymme och internet krävs; USB Linux (mer information finns på https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v 10.11), macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), 1,5 GB ledigt hårddiskutrymme och internet krävs; USB Linux (mer information finns på https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Lägsta systemkrav	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer Mac: Apple® OS X El Capitan (v 10.11), macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), 1,5 GB ledigt hårddiskutrymme och internet samt USB krävs;
Medföljande program	För Windows-operativsystem: Installationsprogram för HP-programvara, avinstallationsprogram för HP-programvara (gäller ej Win8+), HP PCLmS skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), hjälp för HP Web Services (HP Connected), enhetsinstallation och -programvara, användarhandböcker online, HP Printer Assistant, HP skanningsdrivrutin, HP skanningsprogram, HPs produktförbättringsstudie; För Mac OS: välkomstkärm (hänvisar användare till http://www.hp.com eller OS App Source för LaserJet-programvara)
Skrivarehantering	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)
Mått och vikt	
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta 380,5 x 293,4 x 287 mm; Maximal: 380,5 x 385 x 521 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	481 x 390 x 421 mm
Skrivarens vikt	8,78 kg
Vikt inklusive emballage	11,2 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 32,5 °C Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet
Lagringsvillkor	Temperatur: -20 till 50 °C
Akustik	Ljudeffekt: 6,5 B(A) Ljudtryck: 51 dB(A)
Strömförsörjning²	Krav: 220–240 V nominell vid +/-10 % (min. 198 V, max. 264 V), 50–60 Hz nominell +/- 3 Hz (min. 47 Hz, max. 63 Hz); Energiförbrukning: 338 W (utskrift), 3,3 W (startklar), 0,95 W (viloläge), 0,1 W (manuellt av); Typisk elförbrukning (TEC): Energy Star version 3.0: 0,305 kWh/vecka; Blue Angel: 0,677 kWh/vecka; Nättaggregatstyp: Inbyggd strömförsörjning;
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik
Certifikat	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, ICES-003 utgåva 5, CISPR 22:2008, CISPR 32:2012 och andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder. ENERGY STAR®-kvalificerad Blue Angel-anpassad Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – endast säkerställt vid användning av HP-originaltillbehör
Ursprungsland	Tillverkad i Kina
Medföljer⁴	HP Neverstop Laser 1202nw-skrivare; Förinstallerad HP svart originalbildtrumma (kapacitet för 5 000 sidor och livslängd på 20 000 sidor); Referenshandbok; Installationshandbok; Broschyr med föreskrifter; Supportbroschyr; Garantiguide; Strömkabel; USB-kabel
Garanti	Ett års begränsad standardgaranti för maskinvara och få en utökad garanti på upp till 3 år vid registrering på http://www.hp.com/eu/3yearwarranty

Fotnoter

¹ Baserat på intern HP-jämförelse av MSRP och kostnad per sida för HP LaserJet Pro M16/17 och HP LaserJet Pro MFP M29/M30 i samma klass med standardpåfyllning av HP 47A svart original LaserJet-tonerkassett från och med mars 2019. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> för mer information.

² Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz. Mer information finns på <http://hp.com/go/mobileprinting>.

³ HPs interna forskning och Keypoint Intelligence-Buyers Lab 2018-studie på uppdrag av HP. Se <http://www.keypointintelligence.com/HPNeverstop> för mer information.

⁴ Kräver att appen HP Smart laddas ned. Se <http://www.hp.com/go/mobileprinting> för mer information gällande lokala krav för utskrift. Vissa funktioner/programvaror finns endast tillgängliga på engelska.

⁵ Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på innehållet på tryckta sidor och andra faktorer. Genomsnittet baseras på ISO/IEC 19752 och kontinuerlig utskrift. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> för mer information.

⁶ Tonerpåfyllningskit följer inte med skrivaren. Kan köpas separat.

⁷ Den mobila enheten måste anslutas till Wi-Fi Direct®-signalen från en allt-i-ett-enhet eller skrivare med stöd för Wi-Fi Direct före utskrift. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Avsigelser angående tekniska specifikationer

¹ Apple AirPrint – den mobila enheten måste ha AirPrint®. Trådlös drift är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ 2.0 – kräver registrering på Google Cloud Print™ och ett Google-konto. Trådlös drift är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

² Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Värden för strömförbrukning baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.

³ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-värden baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.

⁴ HP svart originalbildtrumma för laserskrivare (svart toner för 5 000 sidor levereras med produkten och bildtrumman har en livslängd på 20 000 sidor). Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<http://www.hp.com/se>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantierna som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 4AA7-6864, Mars 2020

