



HP LaserJet Pro M501 dn

Bli snabbt klar med dina uppgifter och spara energi

Utnyttja imponerande utskriftshastigheter och prestanda för kontorsarbetet. Den här energibesparande skrivaren startar snabbare¹ och har säkerhetsfunktioner som skyddar mot hot. HP originatonerkassetter med JetIntelligence producerar fler sidor.²



2-sided printing



Instant-on technology



Tray input



Ethernet

Stora resultat, litet format

- Sluta vänta på dokument. Skriv ut den första sidan på endast 7,2 sekunder från det energisnåla viloläget.³
- Skriv ut dubbelsidiga dokument snabbare än konkurrenterna och upp till 65 sidor per minut på A5-papper.^{1,4}
- Den här kompakta och tysta skrivaren är utformad för att passa in i trånga utrymmen och erbjuder en maximal kapacitet på 1 200 ark.⁵

Få starkt skydd och enkel hantering av datorparken

- Hjälptill med att säkra utskrifterna från start till avstängning med inbyggda säkerhetsfunktioner som skydd mot komplexa hot.
- Se till att dokument förblir konfidentiella med PIN-utskrift aktiverat via en USB-enhet som tillval.⁶
- Använd policybaserat skydd för skrivare med HP JetAdvantage Security Manager som tillval.⁷
- Hantera enheter och inställningar enkelt med HP Web JetAdmin och en serie av grundläggande hanteringsfunktioner.⁸

Mer. Sidor, prestanda och säkerhet.

- Producera skarp text, djupa svarta nyanser och skarpa linjer med svart precisionstoner.
- Få ut mer. HPs originaltoner med JetIntelligence ger fler sidor per kassett än föregångarna.²
- Skriv ut direkt med en förinstallerad tonerkassett. Byt ut den mot en tillvalskassett med hög kapacitet.⁹
- Säkerställ den äkta HP-kvaliteten du betalat för med bedrägeribekämpning och tekniken för kassettautentisering.

Produkttrundtur

HP LaserJet Pro M501dn

1. 250-arks utmatningsfack
2. Knapp på framsidans lucka (åtkomst till JetIntelligence-tonerkassetter)
3. Gigabit Ethernet-port, USB-port för jobblagring med PIN-utskrift, 7 USB 2.0-utskriftsport (hög hastighet)
4. 256 MB standardminne och en 1,5 GHz-processor
5. 2-radig LCD-kontrollpanel med knappsats
6. 100-arks kombifack 1
7. Automatisk dubbelsidig utskrift.



Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	CF287A HP 87A svart original LaserJet-tonerkassett (8 550 sidor)
	CF287X HP 87X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (18 000 sidor)
Tillbehör	F2A72A HP LaserJet 550-arks pappersmagasin
Service och support	U9CQ0E HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet ProM501 U9CQ1E HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet Pro M501 U9CQ2E HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet Pro M501 U9CROPE HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden, med behållna defekta medier för LaserJet Pro M501

Tekniska specifikationer

Modell	HP LaserJet Pro M501dn
Produktnummer	J8H61A
Funktioner	Skriv ut
Kontrollpanel	2-raders; Bakgrundsbelyst textfönster; 6 knappar (Avbryt jobb, Upp och Ner pil, Välj, Bakåt, Inställningar) och 12 sifferknappar
Skriv ut	
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Upp t 43 sid/min; Svart (A4, dubbelsidig): Upp till 34 bld/min;
Första sidan ut ²	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 5,8 sek; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 7,2 sek;
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): 600 x 600 dpi, upp till 4 800 x 600 dpi (utökad); Teknik: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi;
Kapacitet per månad ³	Upp till 100 000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad⁴: 1 500 till 6 000
Smarta programfunktioner i skrivaren	Automatisk dubbelsidig utskrift; Utskrift av flera sidor på samma ark; Sortering; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print; Mopria-certifierad; HP Auto-On/Auto-Off; 2-radig LCD-kontrollpanel; Inbyggd jobblagring; JetIntelligence Cartridge-teknik
Standardutskriftsspråk	HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript Level 3-emulering, direkt PDF (v1.7)-utskrift, URF, PCLM, PWG
Teckensnitt och typsnitt	84 skalbara TrueType-teckensnitt
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 5,0 mm, Underkant: 5,0 mm, Vänster: 5,0 mm, Höger: 5,0 mm;
Dubbelsidig utskrift	Automatisk
Processorhastighet	1500 MHz
Anslutning	
Standard	USB 2.0-värd/-enhetsport (hög hastighet); Inbyggt Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, Gigabit Ethernet 1000 Base-T
Trådlöst	Nej
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad
Stöd för nätverksprotokoll	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (stöder endast s.k. raw queue), utskrift via webbtjänster, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP-utskrift, IPP-utskrift; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP AutoIP, manuellt), IPv6 (tillståndslös länk lokalt och via routern, tillståndskänslig via DHCPv6), hantering av SSL-säkerhet och certifikat; hantering: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP-FW Download
Nätverksfunktioner	Ja, via inbyggt 10/100/1000Base-TX Ethernet, Gigabit; Ethernet med automatisk övergång; Autentisering via 802.1X
Minne	Standard: 256 MB ; Maximal: ⁵ 256 MB
Mediekapacitet	
Antal pappersfack	Standard: 2: 1 st. 550-kassett och 1 st. 100-arks handmatningsfack ; Maximal: 3: 2 st. 550-kassetter och 1 st. 100-arks handmatningsfack
Medietyper	Papper (vanligt, lätt, medelkraftigt, medeltungt, tungt, extra tungt, finpapper, kort, färgat, brevpapper, förtryckt, hålat, återvunnet, grovt, ecofficient); Kuvert; Etiketter; OH-film
Mediestorlek	Anpassad (metrisk): Fack 1: 76,2 x 127 mm till 215,9 x 355,6 mm; Fack 2, fack 3: 105 x 148 mm till 215,9 x 355,6 mm Stöds (metrisk): Fack 1: 10 x 15 cm, A4, A5, A6, B5-kuvert, C5-kuvert, anpassat, DL-kuvert, B5 (JIS), B6 (JIS); Fack 2, fack 3: A4, A5, A6, anpassat, B5 (JIS), B6 (JIS)

Modell	HP LaserJet Pro M501dn
Produktnummer	J8H61A
Mediekapacitet	Standardinmatning: 100-arks handmatningsfack och 550-arks huvudkassett Standardutmatning: 250-arks utmatningsfack med framsidan nedåt Tillval för inmatning: 550-arks kassettfack (fack 3) som tillval
Medievikt	Fack 1: 60 till 220 g/m ² ; Fack 2, fack 3: 60 till 220 g/m ²
Inmatningskapacitet	Fack 1: 100-arks papper; 10 kuvert Fack 2: 550-arks papper Fack 3: 550-arks papper Maximalt: 1 200 ark
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 250 ark Kuvert: Upp till 10 kuvert OH-film: Upp till 75 ark Maximalt: Upp till 250 ark
Kompatibla operativsystem⁶	Windows-OS är kompatibel med medföljande drivrutin: Windows 10 alla 32-/64-bitars utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla 32-/64-bitars utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-/64-bitars utgåvor, Windows Vista alla 32-/64-bitars utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, osv.); Windows-OS som är kompatibel med Universal Print Driver (från HP.com): Windows 10 alla 32-/64-bitars utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla 32-/64-bitars utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-/64-bitars utgåvor, Windows Vista alla 32-/64-bitars utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, osv.); Mac OS (HP-skrivardrivrutiner tillgängliga från http://www.hp.com och Apple Store): OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.7 Lion; Mobilt OS (i-OS-drivrutiner): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (i-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Övriga operativsystem: UNIX
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows-OS är kompatibel med medföljande drivrutin: Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008 32-/64-bitars (SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 32-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster); Windows-OS som är kompatibel med Universal Print Driver (UPD) eller produktspecifika drivrutiner från HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 (64-bitars) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008/2008 R2 (32-/64-bitars) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 (32-/64-bitars) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster); Citrix (på Windows Server 2003/2003 R2): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 och 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 och 3); Citrix (på Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 och 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (på Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell-servrar (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 för Linux; NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32- och 64-bitars) rekommenderas v5.86+, 8.1 rekommenderas v5.94+, Windows 7 (32- och 64-bitars) rekommenderas v5.82+, Windows Vista (32- och 64-bitars) rekommenderas v5.82+, Windows XP/SP3 (endast 32-bitars) rekommenderas v5.82+
Lägsta systemkrav	Windows: Kompatibla OS (se Kompatibla operativsystem); CD-ROM-enhet eller internetanslutning (för installation av programvara); Dedicerad USB-anslutning eller en nätverksanslutning (trådbunden eller trådlös); 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme; Information om lägsta systemkrav för hårdvara finns hos tillverkaren av operativsystemet, som t.ex på microsoft.com Mac: Kompatibla OS (se Kompatibla operativsystem); Internetanslutning (för installation av programvara); Dedicerad USB-anslutning eller en nätverksanslutning (trådbunden eller trådlös); 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme; Information om lägsta systemkrav för hårdvara finns hos tillverkaren av operativsystemet, som t.ex på Apple.com
Medföljande program	För Windows OS: HP-programvara Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP-enhetsupplevelse (DXP), HP-uppdatering, hjälp med produktregistrering, hjälp för HP Webtjänster (HP Connected), Online användarhandböcker, HP Device Toolbox, HPs produktförbättringsstudie; För Mac OS: Välkomstkärm (hänvisar användare till HP.com eller OS App Source för LaserJet-programvara)
Säkerhetshandtering	Inbäddad webbserver: lösenordsskydd, säker surfning via SSL/TLS; Nätverk: aktivera/inaktivera nätverksportar och funktioner, lösenordsändring för SNMPv1- och SNMPv2-community; HP ePrint: HTTPS med certifikatvalidering, HTTP Basic Access-autentisering, SASL-autentisering; Brandvägg och ACL; SNMPv3, 802.1X, säker start
Skrivarhantering	UPD-resurspaket för administration av utskrift; Active Directory Administrator Template för UPD, AutoUpgradeUPD, Driver configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Print Administrator, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, Remove PlugPlay Drivers; HP Web JetAdmin-programvara, HP Proxy Agent-programvara, HP JetAdvantage Security Manager, HP Verktyg (Mac), HP Device Toolbox
Mått och vikt	
Skrivarens mått (B x D x H)⁷	Lägsta 418 x 376 x 289 mm; Maximalt 418 x 639 x 289 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	497 x 398 x 466 mm
Skrivarens vikt	11,6 kg
Vikt inklusive emballage	14,5 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 32,5 °C Luftfuktighet: 30 till 70% RH
Lagringsvillkor	Temperatur: -20 till 60 °C Luftfuktighet: 10 till 90 % RH
Akustik⁸	Ljudeffekt: 6,8 B(A) Ljudtryck: 54 dB(A)
Strömförsörjning⁹	Krav: Input voltage: 100 to 127 VAC, 60 Hz; Input voltage: 200 to 240 VAC, 50 Hz (Not dual voltage, power supply varies by part number with #option code identifier); Energiförbrukning: 660 W (aktiv utskrift), 6,1 W (startklar), 1,3 W (viloläge), 0,7 W (autoavstängning/väckning vid USB-anslutning, inaktiverad vid leverans), 0,1 W (autoavstängning/manuellt aktiverad), 0,1 W (avstängd); Typisk elförbrukning (TEC)¹⁰: Blue Angel: 1,623 kWh/vecka; Energy Star 3.0: 0,562 kWh/vecka; Nättagregatstyp: Inbyggd nätdapter;
Energibesparings teknik	HP Auto-Off-teknik; HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direktuppvärmningsteknik; Strömsparande viloläge
Certifikat¹¹	CISPR 22:2008 (internationell) – klass A; EN 55022:2010 (EU) – klass A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC-direktivet 2004/108/EG; Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder ENERGY STAR®-kvalificerad; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel-anpassad Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – endast säkerställt vid användning av HP-originaltillbehör
Ursprungsland	Tillverkat i Brasilien
Medföljer	HP LaserJet Pro M501; Förinstallerad HP LaserJet-starttonerkassetter (svart: 6 000 sidor); Medföljande dokumentation (installationsguide, komma igång-guide, användarhandbok, supportbroschyr, garantiguide); Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; CD-ROM-skivor med programdrivrutiner och dokumentation; CD-skivor med programvara och elektronisk dokumentation; Strömkabel
Garanti	Ett års garanti. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.

Fotnoter

- ¹ Baserat på HP:s interna test av tre ledande konkurrenters utskrift av första sidan från viloläge och dubbelsidig utskriftshastighet som utfördes i december 2015. Enhetens inställningar är av betydelse. De verkliga resultaten kan variera. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/ljclaims>.
- ² Anspråket på fler sidor jämfört med tidigare bläckpatroner baserat på jämförelse av sidkapacitet mellan HP 55 X svarta LaserJet-originaltonerkassetter med hög kapacitet och HP 87 X svarta LaserJet-originaltonerkassetter med hög kapacitet. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Uppmätt enligt ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ⁴ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734-test för funktionsprestanda; exkluderar den första uppsättningen testdokument. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ⁵ Köp av pappersfack som tillval krävs för att maximal inmatningskapacitet ska uppnås.
- ⁶ Kräver köp av separat USB-minnesenhet med minst 16 GB lagring.
- ⁷ Baserat på interna och säkrade HP-data (jämförelse av enhets säkerhet januari 2015) och lösningsrapport för HP JetAdvantage Security Manager 2.1 från Buyers Laboratory LLC, februari 2015. Kräver separat köp. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ⁸ HP Web Jetadmin kan hämtas utan extra kostnad från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁹ HP 87X svart original LaserJet-tonerkassetter med hög kapacitet ingår inte; säljs separat.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

- ¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ² Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ³ Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Värdet används för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter, så att du kan implementera lämpliga skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos de individer eller grupper som är anslutna.
- ⁴ HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.
- ⁵ 256 MB PC3 1600.
- ⁶ Det är inte alla kompatibla operativsystem som stöds av medföljande programvara. Komplet programvarulösning är endast tillgänglig för Windows 7 och senare. Äldre Windows-operativsystem (Vista och motsvarande servrar) har endast utskriftsdrivrutiner. Windows RT OS för plattor (32-/64-bitars) använder en förenklad HP-utskriftsdrivrutin inbyggd i RT OS. UNIX-modellsript är tillgängliga på <http://www.hp.com> (modellsript är skrivardrivrutiner för UNIX-operativsystem). Linux-system använder HPLIP-programvara i operativsystemet. HP-programvara för Mac medföljer inte längre på CD:n men kan laddas ned från <http://www.hp.com> (Mac-drivrutin och Mac-verktyg installeras för Mac-operativsystem).
- ⁷ Inkluderar kontrollpanelens höjd och 4 mm utstickande sidohandtag.
- ⁸ De akustiska värdena kan komma att ändras. Aktuell information finns på <http://www.hp.com/support>. Testad konfiguration: enkelsidig utskrift med A4-papper med 43 sid/min.
- ⁹ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Värdet för energiförbrukningen baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.
- ¹⁰ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Värdet för energiförbrukningen baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.
- ¹¹ EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar i olika länder. Se registreringsstatus per land på www.epeat.net.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2016. HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information häri.

Publicerad inom EMEA April 2021

