

brother[®]
at your side

HL-2035
Kompakt kvalitetslaserskrivare



HL-2035

Svartvita kvalitetsutskriftar från en kompakt och elegant maskin.

- Utskriftshastighet på upp till 18 sid/min.
- Upplösning på HQ1200 (2 400 x 600 dpi)
- 8 MB standardminne
- USB 2.0 som standard
- Pappersmagasin av universaltyp för 250 ark/manuell pappersmatning
- Optimerade drivrutiner för Windows[®] 98/Me/2000/XP/Vista[®], MacOS[®] 9.1–9.2, MacOS[®] X 10.2.4 eller senare

HL-2035 Kompakt kvalitetslaserskrivare

Elegant

Brother HL-2035 har en elegant design och är tillräckligt kompakt för att passa på en hylla eller arbetsstation. Den ger dessutom utskrifter med samma hastighet och kvalitet som en betydligt dyrare skrivare.

Enkel

Lätt att installera – du ansluter helt enkelt strömkabeln och klickar dig genom installations-cd:n. Ett par minuter senare kan du göra dina första utskrifter. HL-2035 är kompatibel med både PC- och Apple-system och har USB-uttag för snabb anslutning till de flesta moderna enheter.

Hög kapacitet

Pappersmagasinet för 250 ark ger hög kapacitet men du kan även välja manuell matning av enkasta ark. Det enda du behöver byta med tiden är en prisvärd tonerkasset och trumma, så du kan vara säker på att få kostnadseffektiva utskrifter med den här maskinen.



HL-2035 Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	
Teknik	Laser
Utskriftshastighet	A4 – upp till 18 sid./min.
Tid till första utskrift	Mindre än 10 sek.
Upplösning	Windows® 98/Me/2000 2000/XP/Vista® Mac OS® 9.1–9.2 Mac OS® X 10.2.4 eller senare Linux
	HQ1200 (2 400 x 600) / 600 / 300 dpi HQ1200 (2 400 x 600) / 600 / 300 dpi 600 / 300 dpi
Styrfunktioner	
Processor	SPARClite 96 MHz
Minne	8 MB
Gränssnitt	Standard Full Speed USB 2.0
Emulering	GDI
Programvara	
Skrivardrivrutin	För Windows® För Macintosh® För Linux (laddas ned från http://solutions.brother.com)
	GDI-skrivardrivrutin för Windows® 98/Me och 2000/XP/Vista® Brother laserskrivardrivrutin för Mac 9.1–9.2, Mac OS® X 10.2.4 eller senare GDI-skrivardrivrutin för Linux
Hjälpprogram	Interaktiva hjälpprogram – instruktionsfilm med lösning till de felmeddelanden som kan visas på statusdisplayen.
Kontrollpanel	
Display	LED
Knappar	1 knapp
	4 LED (Toner/Trumma/Fel/Klar) Start
Pappershantering	
Pappersmatning	Manuell pappersmatning Pappersmagasin
	1 ark Upp till 250 ark kan förvaras i pappersmagasin
Utmatningskapacitet	Med framsidan nedåt/uppåt
	Upp till 100 ark rymmer utmatningsmagasinet med framsidan nedåt (det går ej att göra utskrifter där framsidan kommer uppåt)
Duplex	Dubbelsidiga utskrifter manuellt
	Ja

Pappersspecifikationer		
Papperstyper	Manuell pappersmatning Pappersmagasin	Vanligt papper, finare kontorspapper, återvunnet papper, kuvert, etiketter och OH-film Vanligt papper, finare kontorspapper, återvunnet papper, OH-film (up till 10 ark)
Pappersvikt	Manuell pappersmatning Pappersmagasin	60–161 g/m ² 60–105 g/m ²
Pappersstorlekar	Manuell pappersmatning Pappersmagasin	Bredd 69,9 till 215,9 mm, längd 116 till 406,4 mm A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, B6, A6, Exe
Skrivardrivrutinsfunktioner		
Sidlayout	N till 1-utskrift Affischutskrift	Förminskning så så 2, 4, 9, 16 eller 25 sidor skrivs ut på 1 sida Förstora 1 sida så att den skrivs ut på 4, 9, 16 eller 25 sidor
Övrigt		Snabbinställning – en funktion i med vars hjälp du kan ändra drivrutinens inställningar utan att behöva öppna dialogrutan Egenskaper. Statusdisplay – en funktion som visar skrivarfel på PC:n.
Tillbehör		
Toner	TN-2005	1 000* sidor medföljer skrivaren
Trumma	DR-2005	1 500* sidor Räcker till 12 000 sidor, 1 sida per jobb
Mått/vikt		
Mått (B x D x H)		371 x 361 x 165,5 mm
Vikt		6,5 kg
Övrigt		
Energiförbrukning	Utskrift Standby Strömsparläge	Lägre än 450 W Lägre än 70 W Lägre än 5 W
Ljudnivå	Ljudtryck/energiutskrift Ljudtryck/energistandby	Lägre än 51 dB (A)/Lwad 6,2 B(A) Lägre än 30 dB (A)/Lwad 4,3 B(A)
Miljö	Energisparläge Tonersparläge	Ja Ja

* Den uppskattade tonermängden anges i enlighet med ISO/IEC 19752 (Letter/A4).



Återförsäljare

brother
at your side

Brother International Sweden AB
Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda
Tel: +46 (0)31-734 12 00 Fax: +46 (0)31-734 12 50 Webbsida: www.brother.se
Reservation för tryckfel och specifikationsändringar. Brother är ett varumärke registrerat av Brother Industries Ltd.
Produktnamn är varumärken som registrerats av respektive företag.