



HP LaserJet Pro CP1025 färgskrivarserie

Världens minsta färglaserskrivare² är också en av planetens mest energisnåla⁹. Den är kompakt och billig och idealisk för hemmakontoret och det lilla företaget som vill ha färgutskrift av hög kvalitet med trådlös anslutning och Ethernet-anslutning.



Anslut trådlöst till en överkomlig färgskrivare¹.

- Skriv ut var som helst på kontoret och dela skrivaren i ett nätverk med hjälp av inbyggda trådlösa funktioner och Ethernet¹.
- Spara pengar, spara utrymme: denna billiga HP LaserJet är världens minsta färglaserskrivare².
- Skriv ut dokument till lågt pris. Få samma kostnad per sida som med en svartvit HP LaserJet-skrivare³.
- Försäkra dig om att få professionella, exakta resultat med markant text och jämna färger med HP ImageREt 2400 och HPs originalkassetter med ColorSphere-toner.

Installera den snabbt och skriv ut från en mobil enhet⁴.

- Skriv ut var som helst, när som helst med en smartphone, bärbar dator eller en annan mobil enhet, med HP ePrint⁴.
- Kom snabbt igång med verksamheten igen – installera skrivaren på bara några minuter med bara några få klickningar.
- Förenkla underhållet av förbrukningsmaterial - beställ kassetter via HP SureSupply⁵ och installera dem på ett enkelt sätt.
- Minimera underhållet med en skrivare som är konstruerad för att ge varaktig prestanda.

Minska din påverkan på miljön.

- Spara energi med direktuppvärmningsteknik, och ännu mer med HP Auto-On/Auto-Off-teknik⁶.
- Spara på resurser med världens minsta färglaserskrivare.
- Få enkel återvinning – kassetter som returneras genom HP Planet Partners återvinns på ett ansvarsfullt sätt⁷.
- Skriv ut endast det webbinnehåll du behöver, snyggt och exakt, med HP Smart Web Printing⁸.

ecoHIGHLIGHTS

- Spara energi – med HP Auto-On/Auto-Off-teknik slås skrivaren på när den behövs och stängs av när den inte behövs¹.
- Sänk energiförbrukningen med upp till 50 % med direktuppvärmningsteknik².
- Bekvämlig återvinning av kassetter i över 49 länder³.

ENERGY STAR®-kvalificerad

¹ HP Auto-On- och Auto-Off-funktionerna är beroende av skrivare och installationer.

² Energibesparingar baserade på HP-tester med ENERGY STAR®-programmets TEC-metod (Typical Electricity Consumption) på HP LaserJet-produkter med direktuppvärmningsteknik jämfört med ledande konkurrerande modeller i mars 2009.

³ Återvinn datorhårdvara och förbrukningsmaterial för utskrift. HPs tjänster för inventariehantering och återvinning gör det enkelt att kassera material och utrustning på ett ansvarsfullt sätt.

www.hp.com/ecosolutions



¹ Inbyggd trådlös anslutning och Ethernet-anslutning finns endast på HP LaserJet Pro CP1025nw. Den trådlösa prestandan är beroende av den fysiska miljön och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad när VPN-anslutningar är aktiva.

² Baserat på färgskrivare som definierats för personligt bruk enligt IDC och som levererats i juni 2010 och vars volym (BxDxH) uppmätts med hjälp av tillverkarnas specifikationer eller som har kapacitet för "A4"-format.

³ Jämfört med HP LaserJet Pro P1102/P1102W. Förutsatt att kunden skriver ut minst 30 procent av det totala antalet sidor i färg med ett innehåll liknande det i färgtestserien för ISO/IEC 19798 (www.iso.org/jtc1/sc28) och tre sidor per utskrift i genomsnitt. Kapaciteten har fastställts med hjälp av ISO/IEC-teststandarder. Den faktiska kapaciteten och kostnaden varierar avsevärt beroende på vilka bilder som skrivs ut, antalet sidor i färg och andra faktorer.

⁴ ePrint-funktionen blir tillgänglig under våren 2011. Den kan kräva en internetanslutning till skrivaren. Funktionen kan användas med alla enheter som har internet- och e-postkapacitet och kräver en uppgradering av den fasta programvaran. Läs mer på www.hp.com/go/ePrintCenter.

⁵ Programfunktioner och tillgänglighet kan variera i olika länder. Mer information finns på www.hp.com/learn/suresupply.

⁶ HP Auto-On- och Auto-Off-funktionerna är beroende av skrivare och installationer.

⁷ Programmets tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HPs tonerkassetter och bläckpatroner är för närvarande tillgänglig i fler än 49 länder, territorier och regioner i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika via HP Planet Partners-programmet. För mer information, besök www.hp.com/recycle.

⁸ För att kunna använda denna funktion behöver du Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare.

⁹ Den angivna förbrukade energimängden är baserad på resultat från jämförande TEC-mätningar på energystar.gov och eu-energystar.org för enfunktions färglaserskrivare i juni 2010. Den typiska elförbrukningen har uppmätts för svartvita sidor med svartvit utskriftshastighet. Den individuella produktkonfigurationen och användningen påverkar strömförbrukningen.

Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	Laser			
Utskriftshastighet	Svart (A4): Upp t 16 sid/min; Färg (A4): Upp t 4 sid/min			
Processor	Processortyp: Anpassad RISC-processor; Processorhastighet: CP1025: 266 MHz; CP1025nw: 400 MHz;			
Minne	CP1025: 8 MB DRAM; CP1025nw: 64 MB DRAM;			
Utskriftsupplösning	Svart: Upp till 600 x 600 dpi Färg: Upp till 600 x 600 dpi			
Utskriftskvalitet	HP ImageREt 2400			
Skrivarspråk	Värdbaserad			
Teckensnitt/fonter	Ingen (värdbaserad)			
Utskriftskapacitet (per månad, A4)	Upp till 15 000 sidor			
Rekommenderad sidvolym per månad	200 till 850			
Utskriftsmarginaler	högst upp: 4,3 mm, vänster: 4,3 mm, höger: 4,3 mm, längst ned: 4,3 mm			
Mediekapacitet	Inmatning Magasin 1	Kapacitet ark: 150; etiketter: 50; ark med OH-film: 50; vykort: 50; kuvert: 10 Manuell (stöd för drivrutiner finns) Utmatning: Ark: Upp till 50. Kuvert: Upp till 10. OH-film: Upp till 50	Vikt 60 till 176 g/m ² (vanligt papper); 216 x 356 mm	Format A4; A5; B5 (ISO, JIS); 76 x 127 till 216 x 356 mm
Medietyper	Papper (brevpapper, broschyr, färg, glättat, brevhuvud, foto, vanligt, förtryckt, hålat, återvunnet, tåligt), OH-film, etiketter, kuvert, vykort			
Kontrollpanel	CP1025: 2 knappar (Avbryt, Välj); 7 lampor (Varning, Redo, status för kasset med gult, status för kasset med magenta, status för kasset med cyan, status för kasset med svart); CP1025nw: 2 knappar (Avbryt, Välj); 8 lampor (Varning, Redo, status för kasset med gult, status för kasset med magenta, status för kasset med cyan, status för kasset med svart, Trådlöst);			
Gränssnitt och anslutningar	CP1025: 1 Hi-Speed USB 2.0; CP1025nw: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX; 1 trådlöst 802.11 b/g/n;			
Nätverksfunktioner	CP1025nw: Via inbyggd Fast Ethernet 10/100Base-TX-nätverksfunktion eller trådlöst 802.11b/g/n;			
Nätverksprotokoll som stöds	CP1025nw: Via inbyggd nätverkslösning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 direktläge, LPD (stöder endast obearbetad kö), webbtjänstutskrift; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (tillståndslös länklokal och via router, tillståndskänslig via DHCPv6); Administration: SNMPv1, HTTP, 802.11: b/g/n, WPS, AdHoc, infrastruktur;			
Passar följande operativsystem	Kompleta programvaruinstallationer stöds på: Windows® 7 32-bitars och 64-bitars, Windows Vista® 32-bitars och 64-bitars, Microsoft® Windows® XP 32-bitars (SP2 eller senare); Enbart installationer av drivrutin stöds på: Microsoft® Windows® Server 2003 32-bitars (SP3 eller senare), Server 2008 32-bitars och 64-bitars; Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (stöds med förbyggt paket); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (stöds av den automatiska installeraren); HPUX 11 och Solaris® 8/9 Tillval: http://www.hp.com/support/ljcp1020series (klicka på Ladda ned drivrutiner och programvara)			

Beställningsinformation

CE913A	HP Color LaserJet Pro CP1025 skrivare; Förinstallerade HP LaserJet-introduktionskassetter för 500 sidor med svart, cyan, magenta och gult; CD-skivor med enhetsprogramvara och elektronisk dokumentation; Dokumentation (installationshandbok, supportbroschyr, garantiguide); strömsladd
CE914A	HP Color LaserJet Pro CP1025nw skrivare; Förinstallerade HP LaserJet-introduktionskassetter för 500 sidor med svart, cyan, magenta och gult; CD-skivor med enhetsprogramvara och elektronisk dokumentation; Dokumentation (installationshandbok, supportbroschyr, garantiguide); strömsladd; USB-kabel



Tekniska specifikationer

Passar följande nätverksoperativsystem	Kompletta programvaruinstallationer stöds på: Windows® 7 32-bitars och 64-bitars, Windows Vista® 32-bitars och 64-bitars, Microsoft® Windows® XP 32-bitars (SP2 eller senare); Enbart installationer av drivrutin stöds på: Microsoft® Windows® Server 2003 32-bitars (SP3 eller senare), Server 2008 32-bitars och 64-bitars; Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (stöds med förbyggt paket); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (stöds av den automatiska installatören); HPUX 11 och Solaris® 8/9
Lägsta systemkrav	Windows® 7, Windows Vista®: 1 GHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor, 1 GB RAM (32-bitars) eller 2 GB RAM (64-bitars), 200 MB ledigt hårddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller internet, USB- eller nätverksport; Microsoft® Windows® XP (32-bitars) SP2: Pentium® 233-MHz-processor, 512 MB RAM (32-bitars) eller 2 GB RAM (64-bitars), 200 MB ledigt hårddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller internet, USB- eller nätverksport, Mac OS X v10.5.8, v10.6; PowerPC G4-, G5- eller Intel® Core-processor; 256 MB RAM; 300 MB ledigt hårddiskutrymme; CD/DVD-ROM eller internet; USB- eller nätverksport
Programvara	Windows: HP Installer/Uninstaller, HP Raster-skrivardrivrutin, HP Toolbox, HP Hjälp- och inlärningscenter; Mac: HP Installer/Uninstaller, HP Rasterskrivardrivrutin, HP Ink Widget, HP Utility
Skriverhantering	Windows®: HP Toolbox FX (standardinstallation); SNP-varningar (minimiinstallation); HP Web Jetadmin (nedladdning); Mac: HP Utility
Akustik	Avgiven ljudeffekt: 6,2 B(A) Ljudeffekt (startklar): Ohörbar Ljudtrycksnivåer: 49 dB(A)
Strömförsörjning	Krav: Inspänning: 220 till 240 V~ (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz). Förbrukning: 295 W (utskrift), 8 W (redo), 3,1 W (viloläge), < 1 W (automatiskt avstängd), 0,2 W (avstängd); Typisk elförbrukning: 0,925 kWh/vecka
Ytermått (b x d x h)	Utän emballage: CP1025 : 400 x 402 x 223 mm (med A4-medier); CP1025nw : 400 x 402 x 223 mm (med A4-medier); Med emballage: CP1025 : 498 x 298 x 387 mm; CP1025nw : 498 x 298 x 387 mm;
Vikt	Utän emballage: CP1025 : 12,1 kg; CP1025nw : 12,1 kg; Med emballage: CP1025 : 13,4 kg; CP1025nw : 13,4 kg;
Driftsmiljö	Drifttemperatur: 15 till 32,5 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 20 till 27 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 20 till 70 % RH. Förvaringstemperatur: -20 till 40 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 95 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: Ljudstyrka: LwAd6,2 B(A)
Säkerhetsanvändning	CP1025nw : Lösenordsskyddad inbyggd nätverkswebbserver; Lösenordsändring för SNMPv1-community, 802.11: WEP, WPA, WPA2;
Produktgodkännanden	Säkerhetscertifieringar: IEC 60950-1: 2005 (internationellt); EN 60950-1: 2006+A11 (EU); IEC 60825-1: 2007; GS-licens (Europa); EN 60825-1: 2007 (laser-/lysdiodsprodukt av klass 1); Lågsämningsdirektiv 2006/95/EC med CE-märkning (Europa); andra säkerhetsgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna EMC-certifieringar: CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 klass B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC rubrik 47 CFR, GB 9254-2008, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav från de enskilda länderna
Garanti	Ett års begränsad garanti, produktutbyte. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

Beställningsinformation

	Förbrukningsmaterial för laserskrivare
CE310A	HP 126A svart LaserJet-tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos svart kasset: 1200 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798.
CE311A	HP 126A cyan LaserJet-tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kasset: 1000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798.
CE312A	HP 126A gul LaserJet-tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kasset: 1000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798.
CE313A	HP 126A magenta LaserJet-tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kasset: 1000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798.
CE314A	HP 126A LaserJet-trumenhet 14 000 sidor (svart) 7000 tum (färg);

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på: <http://www.hp.com>

Service och support

UM137E HP Care Pack, utbyteservice (standardutbytetid), 3 år
UM133E HP Care Pack, utbyteservice nästa arbetsdag, 3 år
UM139E HP Care Pack, retur till depå- och utbyteservice, 3 år (UM137E: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Österrike. UM133E: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike. UM139E: Baltikum, Bulgarien, Dom-Tom, EEM, Grekland, Israel, Malta, MEMA, Moldavien, Polen, Rumänien, Ryssland, Sydafrika, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern)

Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra din utskrifts- och bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa - med ett expertstöd som är överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.

<http://www.hp.com/se>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 10/10 4AA3-10275VE

