



Housegard ORIGO™
Kombinerad rök- och
temperaturvarnare för
trådlös seriekoppling



It's all about
communication



OPTICAL



BATTERY
INCLUDED



HEAT
DETECTION



WIRELESS
COMMUNICATION

RSP:
599:-
SEK inkl moms



2

2 PCS

Produktinformation

Modell: Housegard Origo SA422WS -S2
Detektionsprincip: Optisk detektionskammare
Batteri: 2 st 1.5V AA/LR6 batteri (ingår)
Sändningsfrekvens: 433MHz
Räckvidd radioenhet: > 20 m
Larmsignal: Minst 85 dB/3 meter
Temp.sensor: 54-70 °C (Beroende av hur snabb temperaturökning som registreras.)
Temperaturområde: 5 °C / +40 °C
Lokaliseringsfunktion
5 års garanti

Test- och pausfunktion med leddiod som blinkar vid normal funktion.
Batteriskydd, brandvarnaren kan ej monteras utan batterier.
Testad och godkänd: CE, EN 14604, R&TT.
Kan anslutas i serie med upp till 30 st.

Optiska brandvarnare är den vanligaste typen av brandvarnare och reagerar snabbt vid glödbränder.

Artikelinformation

Art.nr: 601120
EAN: 7320896011205
Frp: 5

Larmar en, larmar alla

Nu lanserar vi Housegard Origo™, den nya generationens smarta brandvarnare. Origo™ är en trådlös, seriekopplingsbar kombinerad rök- och värmevarnare. Housegard Origo™ använder den allra senaste energibesparande teknologin vilket ger upp till 18 månaders batteritid med endast 2 st AA-batterier. När en brandvarnare upptäcker rök sänder den ut en radiosignal som gör att alla sammankopplade brandvarnare larmar samtidigt. Inbyggd lokaliseringsfunktion gör att du hör vilken brandvarnare som larmat. Med pausfunktionen kan du enkelt tysta varnaren om ett oönskat larm skulle uppstå. Testfunktion.

En brand utvecklas snabbt och tidig varning kan vara avgörande. Koppla trådlöst ihop alla brandvarnare i hemmet så blir du varnad oavsett var branden startar.